Ultra Secure®

KIT PPMS ESSENTIEL '4 CLASSES' - ALERTE /
CONFINEMENT / ATTENTAT-INTRUSION / TERRORISME MODULABLE SANS-FIL 300 MÈTRES

Référence : F009-2870-66



LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- 2 ans de support technique via notre numéro en France pour une sérénité totale grâce à notre <u>expertise</u> depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Plan Particulier de Mise en Süreté

Nos kits sur-mesure permettent de répondre aux besoins du <u>Plan Particulier</u> <u>de Mise en Sûreté</u> et d'alerter en cas d'**attentat**, **intrusion** ou **risques majeurs**.

NOS SERVICES PPMS







DEVIS GRATUIT



KIT DE TEST



RESPECT DES NORMES

Parce que chaque établissement est unique, Ultra Secure propose gratuitement un diagnostic complet avec étude des plans de votre établissement. Nous sommes en mesure de vous proposer une solution

personnalisée, adaptée à vos besoins et rapide à déployer (sans avoir recours à un installateur)!

Si besoin, nous mettons à votre disposition **gratuitement** et **sans engagement**, un **kit d'essai** afin de tester notre système en conditions réelles.

Depuis 2015, nous rendons accessible le PPMS à des **crèches**, **écoles maternelles** et **primaires** partout en France.

Pour étudier gratuitement votre projet et vous établir un **devis** sur-mesure, contactez-nous par téléphone au **09 72 30 88 88** (numéro non surtaxé) ou par courriel à l'adresse : **contact@securitemarche.fr**



Ce **kit exemple PPMS Confinement** est composé de **4 boutons déclencheur** (CONFINEMENT), de **2 télécommandes d'arrêt** (FIN DE CONFINEMENT) également dotée d'une fonction panique et de **deux points d'alertes** (transformateur fourni) dotés d'une **sirène multi-tons** et d'un **flash lumineux à LED** puissant.

C'est un exemple de système **sans-fil**, conçu pour pouvoir donner l'alerte spontanément en cas de besoin dans **des crèches ou des écoles comportant jusqu'à quatre classes**.

Kit performant

Les boutons SOS, de déclenchement de l'alerte, offrent une **excellente portée de 300 mètres** <u>champ libre</u> (entre 100 et 200 mètres dans la réalité avec les obstacles dans l'environnement), avec les points d'alerte!

Lorsque vous appuyez sur un des **boutons paniques sans fil** (ou sur un bouton panique des télécommandes d'arrêt), le **flash stroboscopique puissant** ainsi que la **sirène de chaque point d'alerte se déclenchent**. L'alerte ne s'arrête pas toute seule, c'est un gros point fort

de ce système qui va alerter pendant toute la durée nécessaire. Le système reste actif jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton de fin d'alerte d'une des télécommandes (qui peut être cachée dans un endroit sûr ou conservée par un membre du personnel).

Ajoutez le nombre de points d'alertes que vous désirez (référence F009-2830-50). Ce système peut être étoffé sans limites pour répondre parfaitement à vos besoins. Ajoutez également le nombre de boutons panique (F009-3010-00) et de télécommandes (F005-0630-00) de fin d'alerte que vous jugerez nécessaire.

Des boutons paniques pratiques

Les **boutons panique sans fil** sont autonomes, alimentés par pile *(fournie)*, et ont une **excellente portée de transmission de 300 mètres** *(champ libre)*, ce qui équivaut à environ 100 à 200 mètres dans la plupart des bâtiments. Ajoutez le nombre de boutons que vous désirez à votre système *(référence F009-3010-00)*.

Vous pouvez ajouter un **répéteur de signal** pour répercuter (*faire rebondir*) le signal d'alerte sans fil et permettre de traverser les murs et les obstacles au besoin (*référence 005-0760-00*).

Chaque bouton peut être **porté autour du cou** ou **fixé simplement** sous ou sur **un comptoir**, un bureau, voire fixé au mur. Il dispose d'un **bouton rouge très pratique**. Ajoutez le nombre de boutons panique supplémentaire que vous jugez utile pour optimiser votre système (<u>F009-3010-00</u>).

Télécommandes de fin d'alerte

Chaque télécommande vous **permet de contrôler la durée de l'alerte**. Appuyez sur le bouton de fin d'alerte qu'une fois que le calme est rétabli dans l'établissement. **Tant que vous n'y touchez pas, l'alerte continue**. Ajoutez dans votre commande le nombre de télécommandes que vous désirez (référence <u>F005-0630-00</u>). **Nous nous chargeons de faire le jumelage pour vous !**

Évitez les déclenchements intempestifs et optimisez sa durée de vie grâce au clapet coulissant (pour éviter également toute fausse utilisation).

Cette télécommande possède une **deuxième utilisation**. Elle dispose également d'un **bouton panique intégré** qui va vous permettre de **déclencher l'alerte** à distance.

Il est recommandé de placer cette télécommande de fin d'alerte dans un

endroit caché et sécurisé ou de la confier à des membres autorisés du personnel.

Sa portée est de **60 mètres** (<u>champ libre</u>), ce qui équivaut à environ 20-30 mètres dans la plupart des bâtiments. **Ajoutez le nombre de télécommandes supplémentaires** dont vous pourriez avoir besoin, le système peut être utilisé avec jusqu'à **20 boutons paniques et télécommandes**.

Sirène avec tonalité au choix

La tonalité de la sirène du point d'alerte peut être ajustée. Choisissez entre 32 tonalités différentes suivant le type d'alerte que vous souhaitez. Le réglage est très simple via le commutateur au dos.

Ajustez finement le volume de la sirène en fonction de votre environnement (volume de 90 à 110 décibels) grâce à la vis de réglage située à l'arrière de la sirène.

Installation simple

- 1. **Fixez chaque point d'alerte** au mur via les 4 trous supérieurs et inférieurs *ils sont résistants aux intempéries si vous souhaitez le fixer à l'extérieur*).
- 2. Mettez-les **sous tension** en branchant le transformateur fourni (il est préférable que la prise soit placée hors de portée ou de vue).
- 3. **Portez les boutons autour du cou ou fixez, rangez-les** à l'emplacement souhaité (grâce à un adhésif double-face).
- 4. **Testez le système** en appuyant sur les boutons paniques.
- 5. Mettez **fin à l'alerte** grâce aux télécommandes.
- 6. Ajustez les tonalités des sirènes ou le volume au besoin.

Complétez ce kit facilement au besoin

Vous pouvez ajouter jusqu'à 18 boutons paniques et télécommandes de fin d'alerte supplémentaires à ce système de protection. Il existe également différents styles disponibles qui peuvent convenir à votre entreprise. Voir ci-dessous :

- **Télécommande**, référence F005-0630-00 (à une distance maximale de 60 mètres).
- **Bouton panique**, référence <u>F009-3010-00</u> (à une distance maximale de 300 mètres).
- **Montre-bracelet**, référence <u>F005-1480-00</u> (à une distance maximale de 50 mètres).
- **Collier panique**, référence <u>F005-0680-00</u> (à une distance maximale de 50 mètres).

Option intéressante, vous pouvez ajouter une **batterie de secours** (référence <u>F010-0660-00</u>), si vous souhaitez vous prémunir de coupures de courant potentielles. Elle fera "tampon" en cas de panne d'électricité pour vous **assurer l'alerte et votre protection**.

Ce système de surveillance et d'alerte peut être modulé suivant vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter pour vous aiguiller dans vos choix.

Augmenter la portée sans-fil

Vous pouvez ajouter un **répéteur de signal** pour répercuter (faire rebondir) le signal d'alerte sans fil et permettre de traverser les murs et les obstacles au besoin (référence <u>F005-0760-00</u>).

Il peut être **fixé simplement** sous ou sur **un comptoir**, un bureau, voire fixé au mur. Il dispose d'un **bouton rouge très pratique**.

Ce système de surveillance et d'alerte peut être modulé suivant vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter pour vous aiguiller dans vos choix.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre <u>atelier nantais</u>. Nous <u>concevons & assemblons</u> des produits <u>uniques / sur-mesure</u> en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous <u>offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins</u>.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (dans les accessoires disponibles). Ou contactez-nous directement pour construire ensemble la réponse à vos besoins.

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté

Un doute ? Une interrogation ? Vous souhaitez en savoir plus ?

QUESTIONS RÉPONSES

Visitez notre page <u>"PPMS en quelques questions"</u> et découvrez en détails les modalités et autres spécificités liées aux systèmes PPMS.

CE KIT COMPREND

- <u>Kit PPMS Essentiel '4 classes' Alerte / confinement / attentat-intrusion / terrorisme modulable sans-fil 300 mètres</u>
 - *** Chaque quantité comprend :
 - ∘ [2x Point d'alerte compact sans fil noir flash & sirène multi tonalités (gamme KP)]
 - ... incluant 2x Boîtier noir étanche IP65 avec fixation facile
 - ... incluant 2x Relais sans-fil déclenchement sans fil sortie en contact sec NO/NC KPW1 (gamme KP)
 - ... incluant 2x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - incluant 2x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - incluant 2x Contre-écrou de fixation
 - ... incluant 2x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
 - incluant 2x Flash bleu
 - ... incluant 2x Transformateur 12v 1A
 - ... incluant 2x Presse étoupe d'étanchéité
 - ∘ [4x Bouton d'alerte SOS sans-fil]
 - ... incluant 4x Pile alcaline 12v (MN21)
 - ... incluant 4x Bouton d'alerte SOS sans-fil
 - ... incluant 4x Collier amovible
 - ∘ [2x Télécommande (gamme KP)]
 - ... incluant 2x Pile alcaline 12v (MN27)
 - ... incluant 2x Télécommande

SPÉCIFICATIONS

<u>Kit PPMS Essentiel '4 classes' - Alerte / confinement / attentat-intrusion / terrorisme -</u> modulable sans-fil 300 mètres

Point d'alerte compact sans fil noir - flash & sirène multi tonalités (gamme KP)

- Alimentation : Transformateur 12V
- Flash bleu clignotant : oui
- Sirène réglable : Oui (la tonalité et le volume peuvent être ajustés)
- Durée du flash et de la sirène lors de l'activation : constante (activée)
- Méthode de fin d'alerte : Via bouton de fin d'alerte de la télécommande
- Portée : 60 à 100 mètres (champ libre)
- Nombre de déclencheurs sans fil pouvant être utilisés : maximum 20
- Résistant aux intempéries : Oui
- Dimensions avec les différents éléments installés : 200 (I) x 92 (L) x 95 (P) mm
- Boîtier noir étanche IP65 avec fixation facile
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes: 198 (I) x 116 (L) x 54 (P) mm
 Dimensions internes: 175 (I) x 113 (L) x 36 (P) mm
 - Couleur : noire
- Relais sans-fil déclenchement sans fil sortie en contact sec NO/NC KPW1 (gamme KP)
- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - Couleur : Blanche
 - Tension de fonctionnement : 9 28v DC
 - Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
 - Tonalités : 32 (réglables)
 - Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
 - Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
 - Fixation : Grosse vis avec joint
- Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
 - Couleur : Bleu
 - ∘ Voltage: 9 12v DC
 - o Diamètre: 75 mm
 - Épaisseur : 55 mm
- Transformateur 12v 1A
 - Tension sortie : 12v
 - o Intensité sortie : 1A
 - Entrée : 100-240V 50/60Hz 0.8A max
 - Fiche: pas de fiche => Fils à brancher directement

Bouton d'alerte SOS sans-fil

- Support de fixation : Oui (cache arrière)
- Collier : Oui (avec un système amovible)
- Alimentation: Pile 12 V 23 A MN21 fournie

• Fréquence : 433 MHz

• Portée : De 100 à 300 mètres en fonction du récepteur utilisé (champ libre)

• Dimension : 60 × 20 mm

• Symbole: SOS

• Couleur : Blanc & rouge

• Méthode d'activation : Pression sur le bouton SOS

• Pile alcaline 12v (MN21)

Type de pile : MN21 (23A) Composition : Alcaline

∘ Tension : 12v

• Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)

<u>Télécommande (gamme KP)</u>

• Dimensions : 55 (longueur) x 30 (largeur) x 10 (épaisseur) mm

• Durée de vie de la pile : 1 - 3 ans (utilisation normale)

• Distance de transmission du signal : 60 mètres (champ libre)

• Pile alcaline 12v (MN27)

Type de pile : MN27 (27A)Composition : Alcaline

• Tension : 12v

• Dimensions : 27 mm (long.) x 7 mm (diam.)

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88 R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros