

KIT DAKOTA WMA-3000E SPÉCIAL : DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT, RÉCEPTEUR & NICHOS

Référence : F004-0010-00



FICHE PRODUIT

GAMME REMPLACÉE

Cette gamme a été remplacée par la nouvelle gamme **Dakota 2500** plus moderne et qui dispose de meilleures fonctionnalités :

<https://securitemarche.fr/complements-gamme-dakota-2500-c103>

N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (*appel non surtaxé*) afin que l'on vous oriente.

Cette alarme d'allée Dakota 3000E sans fil est livrée avec un nichoir de protection en bois et est conçue pour alerter le propriétaire des lieux de la présence d'un visiteur.

Le détecteur de mouvement à pile a un rayon fin (en forme de cône, atteignant un diamètre d'un mètre) avec une portée de détection de 20 mètres et une portée de transmission impressionnante de 900 mètres avec le récepteur sans fil à 4 canaux. Le détecteur de mouvement est alimenté par une pile PP3 standard. Le détecteur capte les personnes et les véhicules depuis son nichoir de protection.

Le récepteur à 4 canaux dispose du contrôle de volume, d'une sortie 12v DC de 4 secondes (pour déclencher sirènes, lumières, transmetteurs téléphoniques) et 4 sorties relais avec contacts N/O & N/C. Vous pouvez y ajouter autant de détecteurs de mouvement et de récepteurs que vous le souhaitez (nombre illimité). Le récepteur reçoit l'alimentation via un transformateur.

Ce système peut servir de simple système d'alerte ou de système complet d'alarme. Vous pouvez y ajouter des détecteurs (y compris différents types de détecteurs Dakota 3000E), des récepteurs et une large gamme de sirènes, sonnettes, lumières, transmetteurs téléphoniques, etc.

CE KIT COMPREND

- 1 x WR-3000E récepteur sans fil
- 1 x Transformateur
- 1 x WMT-3000E détecteur de mouvement
- 1 x Pile PP3
- 1 x Nichoir en bois

SPÉCIFICATIONS

Récepteur WR-3000E

- Canaux : 4
- Nombre max. de récepteurs pouvant être utilisés : Sans limite
- Sonneries : Classical, Westminster Chime, Ding Dong, Whistle
- Relais : 4 x relais secs N/O & N/C (à 24v DC)
- Sortie : 1 x sortie 12v DC sur le canal 1. Durée d'activation 4 secondes ou 10 minutes
- Alimentation : Transformateur (sortie 12v 500mA)
- Dimensions : 150 mm (larg.) x 95 (haut.) x 33 (profond.)
- Méthode d'installation : Montage mural, 2 trous

Détecteur de mouvement WMT-3000E

- Portée de détection : 7 - 14 - 20 mètres (à choisir)
- Portée de transmission : 900 mètres (champ libre)
- Alimentation : Pile PP3 9v (fournie)
- Méthode d'installation : 2 vis
- Dimensions : 170 mm (long.) x 140 (larg.) x 120 (profond.)
- Dimensions support mural : 35 mm (long.) x 42 (profond.)
- Durée de vie de la pile : Environ 8 - 14 mois selon utilisation
- Largeur du rayon : 1 - 1,5 mètre
- Nombre maximum de détecteurs pouvant être installés : Sans limite (il est également possible d'utiliser une sélection de différents types de détecteurs Dakota 3000E sur un même système)

Nichoir

- Livré démonté
- Matériau : Bois
- Dimensions : 160 mm (larg.) x 190 (haut.) x 140 (profond.)
- Diamètre du trou : 40 mm
- Un petit grillage empêche les oiseaux de rentrer