

UltraSecure®

ALERTE DÉTECTION D'OUVERTURE LONGUE DISTANCE
800 MÈTRES SANS-FIL - DÉTECTEUR IP65 + RÉCEPTEUR
PERFORMANT (PROTECT 800)

Référence : F004-4310-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Vous voulez être **alerté, par une mélodie réglable, lors de l'ouverture de votre porte, portail, porte de garage, rideau** ? En sans-fil sur une **excellente portée de 800 mètres (champ libre)** via un récepteur-carillon PROTECT 800 performant, installé chez vous ? **Ce kit complet de détection et alerte vous offre une solution parfaite.**

Utilisation simple / efficacité maximum

1. Installez simplement l'aimant sur votre ouvrant grâce au **support fourni très pratique**.
2. Fixez ensuite le **sabot métallique au sol** à 2-3 mm de l'aimant (*porte fermée*).
3. Une longueur de 36 centimètres environ de **câble blindé** vous permet d'**installer l'émetteur où vous le souhaitez à proximité**. Il est logé dans un **boîtier IP65** et doté de 4 trous de fixation, pour une **installation extérieure comme intérieure**.
4. Lors d'une ouverture de votre porte / portail / rideau, l'émetteur logé dans le boîtier va **envoyer un signal sans-fil (800 mètres champ libre)** vers le récepteur PROTECT 800, installé chez vous.

5. Le récepteur **déclenche la mélodie de votre choix, à la puissance sonore voulue.**

Vous pouvez même ajouter des éléments filaires (*sur les sorties filaires du récepteur*) pour transformer l'alerte en alarme puissante (*voir détails en fin de fiche, voire nous contacter directement au besoin*).

Détecteur d'ouverture pratique et résistant

Ce **détecteur d'ouverture de porte, portail, rideau haute résistance** est composé de métal pour une **excellente résistance même en extérieur**.

C'est un **déclenchement par contact sec NO** (*normalement ouvert*). Le câble est même protégé par une gaine blindée, pour une **sécurité totale**.

Émetteur autonome sur piles

L'émetteur, logé dans le boîtier, est alimenté par une **pile Lithium** (*fournie*) d'une **excellente autonomie de plusieurs mois** dans la plupart des applications (*les récepteurs PROTECT 800, si vous les avez sous les yeux, vous avertissent même en cas de pile faible*).

Sans-fil longue portée

La portée de transmission entre l'émetteur et les récepteurs est de 800 mètres (*champ libre*), ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements.

Résistant aux intempéries IP65

L'émetteur est protégé dans un boîtier sur-mesure résistant aux intempéries et respectant la norme d'étanchéité IP65. **Vous pouvez l'installer en intérieur comme en extérieur, pour le long terme.**

Modes de fixation idéal

Le boîtier dispose de fixations intégrées et ultra-résistantes pour l'installer simplement sur vos murets, portails, portes, etc.

Récepteur design et performant

- Réception sans fil **800 mètres** (*champ libre*)
- **Volume ajustable** (*de faible à 93 décibels, voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives*). Si vous voulez augmenter encore le volume sonore de l'alerte, vous pouvez très bien **connecter une sirène** à votre récepteur par exemple.
- **32 mélodies au choix** (*gamme complète allant du bip simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Possibilité de jumeler jusqu'à 16 éléments** (*détecteurs / boutons de sonnette / boutons d'appel / barrières avec émetteur*) à votre récepteur-carillon

- **Possibilité d'utiliser le nombre de récepteur-carillon que vous voulez (pas de limite théorique)**
- Indicateur de zone (*visuel & sonore*)
- Installable sur un mur ou un bureau (*2 supports fournis*)
- Mode pause disponible pour plus de confort
- Alimentation principale grâce à un adaptateur secteur 12 V fourni
- Alimentation de secours utilisant 4 piles AAA (*non fournies*)
- LED de notification en cas de coupure d'alimentation principale ainsi qu'en cas de pile de secours faible
- LED de contrôle de l'état des piles des détecteurs sans fil qui seront connectés à votre récepteur-carillon
- 1 sortie relais contact sec NO/NC momentanée (*pouvant être utilisées pour connecter une centrale d'alarme, transmetteurs téléphoniques, flashes stroboscopiques, Sirènes, Cloches, etc.*)
- 1 sortie 12 V temporisée (*5, 30 & 60 secondes ou 10 minutes*)

Faites évoluer facilement votre système

Notez que le **détecteur de mouvement** ([F004-4100-00](#)), le **bouton de sonnette** ([F006-3100-60](#)) ou encore la **sonde métallique de détection de véhicule** ([F004-4400-00](#)) sont capables de déclencher le récepteur PROTECT 800 ([F004-4110-00](#)). N'hésitez pas à sécuriser tous vos accès !

Ce récepteur dispose également de sorties pour venir **déclencher une sirène filaire** ([F004-0240-00](#) par exemple), un **flash** ([F004-0810-00](#)), ou encore une **cloche métallique** ([F006-0330-00](#)) puissante par exemple.

Pensez à ajouter le **nombre de mètres de câble** que vous désirez avec vos accessoires lors de votre commande ([F010-0250-00](#)).

Vous pouvez également ajouter un interrupteur ([F004-0250-00](#)) pour activer facilement l'alerte puissante quand vous le désirez. En dehors, le carillon du PROTECT 800 délivrera la mélodie de votre choix, à la puissance sonore voulue.

Ou optez pour nos boîtiers haute-résistance d'alerte PROTECT 800 avec flash et sirène ou encore cloche métallique ([F004-4380-00](#) ; [F004-4340-00](#) ; [F004-4160-00](#) ; [F004-4140-00](#))

Vous voulez aller plus loin ?

Pour répondre à votre besoin précis, nous proposons de nombreux accessoires complémentaires de notre gamme PROTECT 800. Libre à vous de **compléter ce kit avec les éléments nécessaires** à votre installation. Chaque cas est particulier et nous cherchons à vous guider vers le système de surveillance qui vous rendra **complète satisfaction, pour le long terme.**



Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

SÉCURITÉ
MARCHE.FR

09 72 30 88 88
[NUMÉRO NON SURTAXÉ]

CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Alerte détection d'ouverture longue distance 800 mètres sans-fil - détecteur IP65 + récepteur performant (PROTECT 800)**
*** Chaque quantité comprend :
 - [1x Détecteur d'ouverture 800 mètres sans-fil - métal gaine renforcée + émetteur boîtier IP65 (PROTECT 800)]
 - ... *inclus* 1x Détecteur d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée
 - *inclus* 1x Contact magnétique
 - *inclus* 1x Aimant
 - *inclus* 1x Câble avec gaine de protection (30 centimètres)
 - ... *inclus* 1x Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800
 - *inclus* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile

- Taille S
- *inclus* 1x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
- [1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)]
 - ... *inclus* 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
 - ... *inclus* 1x Fixation murale
 - ... *inclus* 1x Alimentation
 - ... *inclus* 1x Notice d'utilisation en français

SPÉCIFICATIONS

Détecteur d'ouverture 800 mètres sans-fil - métal gaine renforcée + émetteur boîtier IP65 (PROTECT 800)

- Détecteur d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée
 - Dimensions :
 - Contact : 105 (longueur) x 37 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
 - Aimant : 105 (longueur) x 15 (largeur) x 16 (épaisseur) mm
 - Longueur du câble : 30 cm
 - Protection de câble : gaine blindée
 - Type de déclenchement : contact sec N/C
 - Résistant aux intempéries : oui
 - Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 x 5 mm dans chaque section
- Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800

Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v (fourni)
- Alimentation de secours : 4 piles AAA (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 16
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : DC 300mA temporisée (5, 10 & 60 secondes ou 10 minutes)
- Installation : bureau ou murale
- Mode pause : oui
- Fréquence radio : 868 Mhz
- Dimensions : 110 (H) x 110 mm (L)
- Profondeur : 65 mm avec le support à fixer & 100 mm avec le support à poser

