

Ultra Secure[®]

SONNETTE MAGASIN SANS FIL 80 MÈTRES - DÉTECTEUR
D'OUVERTURE + RÉCEPTEUR SIRÈNE INTÉGRÉE 100DB
OU CARILLON (GAMME XL)

Référence : **F005-0010-01**



FICHE PRODUIT

Cette alarme va vous permettre de **repérer l'ouverture d'un accès (porte / fenêtre) grâce au détecteur d'ouverture**. Il est autonome (*sur pile fournie*). Il va **déclencher automatiquement et en sans-fil** (*sur une portée champ libre de 80 mètres*), le récepteur, branché sur prise via son transformateur. Ce dernier va déclencher une alarme en sans-fil via sa **sirène intégrée 100 dB** ou éventuellement un carillon simple de passage.

Détection de porte / fenêtre ouverte

Gros point fort de ce système, en mode alerte, le récepteur va sonner si l'accès est ouvert et va s'arrêter si l'accès est fermé. Par contre, si la **porte ou la fenêtre est laissée ouverte, le récepteur va continuer de sonner**.

Versatilité

Utilisez par exemple le récepteur en mode carillon la journée, puis passez en mode alerte la nuit.

Vous pouvez utiliser le clavier en façade pour changer de mode (*alarme ou carillon*), mais pour faciliter ces opérations, optez pour une télécommande en option.

Le détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre de la gamme XL est **autonome sur pile (fournie) et sans fil**. Il est conçu pour être fixé sur les portes et fenêtres qu'on juge les plus **susceptibles d'être forcées** ou dans des endroits qui ne sont pas protégés par des détecteurs de mouvement. Il transmet un signal sans fil au récepteur(s) XL dans un rayon de 80 mètres (*champ libre*).

Installation simple

Ce produit est livré en deux parties (*Émetteur magnétique & aimant*). Les **deux parties se fixent sur une porte/fenêtre et le cadre associé**. Elles doivent presque se toucher. En se séparant, un signal sera envoyé au récepteur XL jumelé. Utilisez l'adhésif double face (*fourni*)

pour fixer simplement les deux éléments. L'aimant pourra aussi se visser (*vis fournies*).

Le contact aimanté est alimenté par une seule **pile Lithium 3v**, qui durera **plus d'un an dans la plupart des installations** et a une portée de transmission de **80 mètres** (*champ libre*).

Détection d'ouverture assurée

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins de trois millimètres l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur d'ouverture.**
3. Lors d'une ouverture, il va **déclencher spontanément l'alerte sur votre système**.

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **détecteur envoie un signal** radio sans-fil sur sa portée et vous assure une **protection maximale**.

Alimentation de secours possible

Ce récepteur unique est alimenté par transformateur avec la possibilité d'y insérer 4 piles AAA (non fournies) standard pour permettre une **alimentation de secours**. Le récepteur a 4 canaux et peut être utilisé de nombreuses façons (*selon la programmation initiale et le mode choisi ce jour*).

Jusqu'à 16 détecteurs jumelés

Le récepteur XL peut fonctionner avec jusqu'à 16 détecteurs (*4 sur chaque canal*), 4 télécommandes (*1 par canal*).

Plusieurs modes d'alerte

Suivant la surveillance que vous voulez mettre en place, divers modes sont disponibles :

- En mode ALERT, l'appareil déclenche sa sirène interne de 100 dB. Chaque Canal possède une tonalité différente (*un bip pour le canal 1, 2 bips pour canal 2, 3 bips pour canal 3, et 4 bips pour le canal 4*) et ces sons seront accompagnés d'une LED rouge correspondante qui clignotera pendant environ 13 secondes.

Pour arrêter l'alarme, il vous suffit simplement de saisir votre propre code à 4 chiffres dans le récepteur.

- En mode CHIME, l'unité émet un signal sonore qui retentit une seule fois (*ding-dong*) et le canal correspondant LED rouge clignote pendant environ 13 secondes.
- En mode OFF, la LED rouge de l'unité clignotera. Aucun son ne sera émis.

Note: Le canal 4 ne donnera qu'un signal ALERT qu'il soit en mode ALERT ou non.

CE KIT COMPREND

- **Sonnette magasin sans fil 80 mètres - détecteur d'ouverture + récepteur sirène intégrée 100dB ou carillon (gamme XL)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Récepteur 4 canaux sirène intégrée 100dB sans-fil (gamme XL)]
 - ... *incluant* 1x Récepteur XL 4 canaux
 - ... *incluant* 1x Transformateur XL
- [1x Détecteur d'ouverture de porte / fenêtre autonome sans fil (gamme XL)]
 - ... *incluant* 1x Émetteur sans-fil avec contact aimanté
 - ... *incluant* 1x Aimant
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face et vis de fixation
 - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2032)

SPÉCIFICATIONS

Récepteur 4 canaux sirène intégrée 100dB sans-fil (gamme XL)

- Portée sans fil : 80 mètres (champ libre)
- Canaux disponibles : 4 (3 : alarme et 1 : alerte)
- Détecteurs par canal : 4
- Télécommandes par canal : 1
- Canaux d'alarme et alerte : 1, 2 & 3
- 2 façons d'armer l'alarme : Armement total (Away) & partiel (Home - les détecteurs de mouvement sont exclus)
- Sirène intégrée : Oui (100 décibels)
- Durée de la sirène : 3 minutes (sauf si interrompue)
- Alimentation : Transformateur 12v DC (fourni)
- Bouton Muet : Oui
- Possibilité de contourner temporairement une zone : Oui
- Fixation murale ou stationnaire
- Délai de sortie de 45 secondes quand complètement armé
- Délai d'entrée de 30 secondes quand complètement armé
- Programmation instantané en mode Home
- Clavier à 4 chiffres
- Avertissement de piles faibles : Oui

- Fréquence d'opération : 433 Mhz
- Dimensions : 125 mm (larg.) x 90 (haut.) x 30 (profond.)

Détecteur d'ouverture de porte / fenêtre autonome sans fil (gamme XL)

- Dimensions : 80mm (long.) x 35 (larg.) x 20 (profond.).
- Poids : 30 g.
- Alimentation : Pile Lithium 3v.
- Fréquence d'opération : 433 Mhz.
- Portée radio : 80 mètres (champ libre).
- Durée de vie de la pile : 12 – 18 mois dans la plupart des installations.
- Méthodes de fixation : Adhésif double face et vis.

- Pile lithium 3v (CR2032)
 - Type de pile : CR2032
 - Composition : Lithium
 - Tension : 3v