

CARILLON MAGASIN SANS-FIL 300M - DÉTECTEUR  
OUVERTURE AUTONOME INTÉRIEUR ON/OFF 35 MÉLODIES  
VOLUME RÉGLABLE (DA600+)

Référence : F004-4650-51



FICHE PRODUIT

---

Notre **nouveau carillon magasin ou entreprise sans-fil (300 mètres)** vous permet de **surveiller les entrées et sorties de vos visiteurs, clients simplement, et durablement.**

### Ce kit inclut

- 1 **Carillon DA-600-TR**
- 1 **Détecteur d'ouverture** intérieur compact autonome sans-fil

Son **fonctionnement est très simple**. Installez le détecteur d'ouverture en quelques secondes sur votre ouvrant. Il va pouvoir **repérer l'ouverture** de celui-ci et déclencher **instantanément le carillon**, posé sur votre bureau ou accroché au mur (*alimenté sur secteur via transformateur fourni ou temporairement sur piles de secours non fournies jusqu'à 100 heures*) dans votre domicile magasin ou bureau.

**Les principaux points forts de ce kit** basique sont : **simplicité d'installation et d'utilisation** extrême, **bouton ON/OFF**, **mélodie au choix** par détecteur parmi une **grande variété**, **volume réglable**, **détecteur autonome avec installation facile**.

### Plus d'alerte ? Plus de détection ?

Vous pouvez associer un **nombre illimité de carillons DA600+** par détecteur d'ouverture, **libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation**. **Chaque détecteur peut avoir sa propre mélodie**, vous permettant ainsi de savoir immédiatement lequel s'est déclenché. C'est un excellent moyen d'avoir une alerte dans toutes vos pièces.

**Ajoutez jusqu'à 32 détecteurs par récepteur DA600+**. Toutes les zones sensibles sont maintenant sous contrôle.

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ?** Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



**Détecteur d'ouverture** : [F004-2820-00](#)

**Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : [F004-3890-00](#)

**Détecteur 'HIBOU'** : [F004-4920-00](#)



## Installation au choix

**Posez simplement le carillon TR sur votre bureau** ou table pour recevoir vos alertes à l'endroit désiré. Vous pouvez également choisir de **l'accrocher au mur** via orifice et vis fournis. Besoin de l'emporter avec vous quelques minutes ? Dans le jardin par exemple. C'est également possible en ajoutant des piles (*non fournies*).

## Bouton d'allumage

Activez et désactivez votre système en **toute simplicité**, d'une pression sur le bouton d'allumage et à tout moment. Il permet également d'interrompre la mélodie si vous ne souhaitez pas l'entendre jusqu'au bout, pour un confort maximal.

## Alimentation de secours possible

Vous pouvez ajouter 4 piles AA (*non fournies*) dans le logement prévu à cet effet pour avoir une alimentation de secours en cas de **coupure de courant** par exemple. Cela vous permet également d'**emporter le carillon avec vous occasionnellement** (*dans le jardin par exemple / autonomie sur pile jusqu'à 100 heures*).

## Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres** ([champ libre](#))
- **35 mélodies au choix** (*gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Volume ajustable** (*4 niveaux de réglage*).
- **Bouton ON/OFF** pour gérer simplement votre système de détection.
- **Installation au choix** :
  - À plat (*bureau par exemple*)
  - Au mur (*vis fournie*)
- **Mélodie personnalisée** par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(é)
- Alimentation via transformateur fourni
- **Alimentation de secours** via piles (*non fournies*) / autonomie jusqu'à 100 heures.
- Témoin lumineux de marche
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (*pas de limite théorique*) qui sonneront simultanément

### NOTE

Nos gammes **FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent** pour donner **naissance à la gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la gamme DA600+.

# CE KIT COMPREND

---

- **Carillon magasin sans-fil 300m - Détecteur ouverture autonome intérieur ON/OFF 35 mélodies volume réglable (DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Émetteur magnétique compact DA600+
  - ... *incluant* 1x Aimant
  - ... *incluant* 1x Adhésif double face pour aimant et émetteur
  - ... *incluant* 2x Pile LR03 AAA
- [1x Carillon TR sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / Bouton ON-OFF (DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon TR sans fil
  - ... *incluant* 1x Transformateur et câble USB (1 mètre)
  - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)

- Dimensions de l'émetteur : 90 x 28 x 15 mm
- Dimensions de l'aimant : 85 x 13 x 8 mm mm
- Mode d'installation : Adhésifs double face fournis
- Portée : 300 mètres (champ libre)
- Couleur : blanc
- Alimentation : 2 piles AAA
- Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
- Distance de déclenchement (entre l'émetteur et l'aimant) : 3 mm recommandée (10 mm maximum)

### Carillon TR sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / Bouton ON-OFF (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Bouton d'allumage : Oui pour gérer simplement le système
- Puissance en decibel : entre 70 et 120 dB (en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés)
- Mélodies : 35 au choix
- Alimentation : transformateur fourni avec câble de 1 mètre
- Alimentation de secours : Oui via piles (non fournies) avec autonomie jusqu'à 100 heures
- Ecran : Oui permettant de savoir si le carillon est sur ON, OFF ou en mode jumelage
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Installation : à poser simplement ou à fixer au mur (vis fournie)
- Dimensions : 150 (H) x 150 mm (L) x 105 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière rouge

