RÉCEPTEUR ARMABLE ADDITIONNEL EXTÉRIEUR SANS FIL 800M & TÉLÉCOMMANDE 2 ZONES / 2 SORTIES 12V TEMPORISÉES (PROTECT 800)

Référence : F004-4320-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Un récepteur extérieur haute performance

Il vous **permet de mettre en place un système de détection ou de déclenchement à distance** *(portée sans-fil longue distance de **800 mètres**, champ libre)*, d'**éléments filaires de votre choix** *(connectés sur ses sorties 12 V)* :

- **Jumelez les accessoires sans-fil de votre choix** en puisant dans notre gamme PROTECT 800 versatile *(détecteurs de mouvement, boutons paniques, sonde magnétique, détecteur d'ouverture, émetteur, etc.)*.
- **Connectez les éléments** filaires de votre choix aux 2 sorties 12 V présentes *(sirènes, projecteurs LED 12 V, etc.)*.
- **Installez-le en intérieur comme en extérieur** *(résistant aux intempéries IP56)* à l'aide des orifices de fixation prévus à cet effet.
- **Armez le récepteur via la télécommande** fournie.
- Lors d'une **détection** sur les accessoires jumelés, les éléments filaires vont également se déclencher *(pendant la durée sélectionnée)*.**Notez que vous pouvez également déclencher directement ces éléments filaires via le bouton SOS** de la télécommande.

2 zones distinctes => Temporisation ajustable

Le récepteur extérieur **dispose de 2 zones *(canaux)*** distincts, pour venir accueillir le jumelage sans-fil de vos accessoires. Vous allez pouvoir jumeler les accessoires de votre choix sur l'un et/ou l'autre, à votre guise. Optez par exemple pour :

- F004-4100-00
- F010-1110-50
- F004-4400-00
- F006-3100-60
- F004-4300-00

Vous pourrez en **jumeler jusqu'à 4 par zone**. Ajustez ensuite, très finement *(entre 1 s et un délai continu)*, la **temporisation de chaque zone** selon vos besoins.

Déclenchez les éléments 12 V filaires de votre choix

Les accessoires sans-fil jumelés à votre récepteur, ou simplement le bouton SOS des télécommandes, vont déclencher les éléments filaires 12 V de votre choix. Vous avez simplement à les connecter aux deux sorties du récepteur *(une par zone/canal)*. N'hésitez pas à consulter les produits 12 V compatibles comme par exemple :

- F002-2150-00
- F010-1110-50
- F004-0240-00
- F006-0330-00
- F004-0810-00

Récepteur résistant IP56

Nous avons **développé un boîtier sur-mesure, résistant aux intempéries, certifié IP56**, pour vous offrir une **installation en intérieur comme en extérieur, pour le long terme**. Il est pour cela doté de joints d'étanchéité et presses-étoupes pour le passage des câbles. Notez que vous avez même la possibilité de changer l'emplacement des presse-étoupes pour les loger sur le côté du boîtier si besoin.

Transformateur 5A fourni

Alimentez simplement votre récepteur avec le transformateur 12 V 5A inclus. Il est capable de délivrer une **puissance de 60W** pour vos éléments filaires câblés. Pensez à vérifier la puissance nécessaire des éléments que vous voulez brancher.

Sécurisation possible

Nous avons doté le boîtier d'un orifice pour loger un cadenas *(non fourni)*. Vous **sécurisez ainsi facilement votre installation extérieure** par exemple.

Tout contrôler à distance

Très **simple d'utilisation et ergonomique**, cette télécommande vous permet de contrôler votre système sans-fil PROTECT 800 de la manière suivante :

- **Armez et désarmez l'un ou l'autre des canaux** du ou des récepteur(s) extérieur(s). Une LED d'émission vous prouve que le signal a bien été envoyé. Mais plus intéressant encore, la LED de confirmation, va s'allumer pour vous valider que le récepteur jumelé a bien reçu ce signal émis.



Désarmez le récepteur pour rendre les accessoires inactifs. Vous avez un parfait contrôle de votre système.

- **Appuyez sur le bouton SOS** du CANAL de 1 ou 2, si vous avez besoin d'**activer immédiatement les accessoires connectés au(x) récepteur(s)** *(sirène, buzzer, projecteur LED par exemple ou tout autre appareil 12VDC)*. Utilisez le bouton OFF de n'importe quelle télécommande jumelée au(x) récepteur(s) pour les arrêter.

Ajoutez, simplement, une ou plusieurs télécommandes multi-fonction à votre récepteur extérieur sans-fil 2 canaux *(F004-4330-00)*.

La portée de transmission entre bouton(s) et récepteur(s) jumelé(s) est de 800 mètres *(champ libre)*, ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements. Elle vous offre des solutions pour votre installation, même dans les conditions les plus délicates.

Elle est alimentée par 2 **piles AAA** *(fournies)* d'une **autonomie de 12 à 18 mois** dans la plupart des applications. Cette télécommande possède même une **fonction d'alerte en cas de pile faible**. Cela va vous garantir un système toujours fonctionnel.

Cette télécommande offre 3 indicateurs intégrés :

- La LED 1 va vous **confirmer que le signal a bien été envoyé** lors d'une pression sur un bouton.
- La LED 2 va vous **confirmer que le ou les récepteur(s) jumelé(s) ont bien reçu ce signal**.
- La LED 1 va clignoter quelques secondes après une émission de signal pour vous **prévenir que les piles sont faibles**.

Le **support mural d'installation** permet de loger votre bouton. Installez-le à **disposition de tous les utilisateurs potentiels**.

Cette télécommande est conçue de manière à **éviter les déclenchements intempestifs**. Seule une **pression longue** *(d'au moins une seconde)* va permettre d'envoyer un signal sans-fil.

Elle possède même une **fonction très pratique de duplication** des fréquences de jumelage entre boutons. Vous pourrez par exemple **jumeler facilement de nouvelles télécommandes pour élargir votre système** *(lors d'un ajout de télécommande à posteriori)*.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande *(dans les accessoires disponibles)*. Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Récepteur armable additionnel extérieur sans fil 800m & télécommande 2**

zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)]
  - ... *incluant* 1x Télécommande P800-WSK/1
  - ... *incluant* 1x Support mural
  - ... *incluant* 2x Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle
- [1x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)]
- [1x Transformateur 12V 5A]

***

SPÉCIFICATIONS

Récepteur armable additionnel extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux : 2
- Accessoires possibles par canal : 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC : 2
- Durée de sortie réglable :
  - 1 seconde ou minute
  - 3 secondes ou minutes
  - 10 secondes ou minutes
  - 15 secondes ou minutes
  - 20 secondes ou minutes
  - 30 secondes ou minutes
  - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
- Dimensions : 170 x 125 x 60 mm

Longueur de câble du transformateur : 90 cm en aval - 140 en amont

Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)

- Possibilité d'ajouter des télécommandes à un récepteur extérieur PROTECT 800 : oui *(illimité)*
- Possibilité d'utiliser la même télécommande sur plusieurs récepteurs extérieurs PROTECT 800 : oui *(illimité)*
- Fonction de duplication rapide des fréquences de jumelage entre boutons : oui *(utile dans le cas d'ajouts à posteriori)*
- Méthodes d'activation : boutons-poussoirs en façade

- Fonction anti-déclenchement intempestif : oui pression longue *(1s)* nécessaire
- Actions possibles :
    - CANAL 1 : Armement / Désarmement / Déclenchement SOS panique
    - CANAL 2 : Armement / Désarmement / Déclenchement SOS panique
- Portée sans fil : 800 mètres *(champ libre)*
- Alimentation : 2 piles AAA fournies
- Indicateurs :
    - LED d'émission du signal
    - LED de confirmation de réception du signal
- Indication de pile faible : oui
- Fréquences de fonctionnement : 869.400 – 869.650 MH
- Méthodes de montage : fixation murale haute-résistance fournie
- Durée de vie des piles : 12 à 18 mois *(pour la plupart des utilisations)*
- Dimensions : 85 x 40 x 25 mm

- Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle
    - Type de pile : AAA (LR03)
    - Composition : Alcaline
    - Tension : 1,5v
