

UltraSecure®

KIT SONNETTE ENTREPÔT / INDUSTRIELLE SANS FIL
800M PUISSANTE / DOUBLE ACCÈS - SIRÈNES &
BOUTONS RÉSISTANTS (P800)

Référence : F006-3248-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Le kit sonnette sans-fil de la gamme P800 est bien plus qu'un simple système d'alerte. C'est un outil de communication essentiel pour les entreprises qui veulent **assurer un service efficace pour leurs visiteurs et livreurs**. Équipé de deux boutons haute résistance autonomes sur piles, il est possible de déclencher deux sirènes et flashes différents pour une **identification rapide de la zone où se trouve le visiteur ou le livreur**. Chaque bouton déclenche une sirène et un flash lumineux pour une **alerte sonore et visuelle efficace, même dans les environnements bruyants**.

Les puissantes sirènes multi tonalité avec volume réglable et les deux flashes lumineux permettent une **alerte rapide et efficace**. La longue portée sans fil de 800m en champ libre permet une **grande flexibilité** dans l'emplacement de la sonnette, adaptée aux besoins de chaque entreprise. Le kit peut également recevoir plusieurs boutons déclencheurs, ainsi qu'un nombre illimité de points d'alerte supplémentaires pour une **couverture maximale**.

En somme, le kit sonnette sans-fil de la gamme P800 est un **outil de communication fiable, simple et efficace** pour les entreprises ayant des entrepôts ou des ateliers. Il est la garantie d'un service de **qualité pour les visiteurs et les livreurs**, avec une **grande polyvalence** pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise.



Ajoutez le **nombre de boutons de sonnette désirés** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les **plus simples** [F006-3100-60](#), aux **plus évolués et résistants** [F006-3341-00](#) / [F006-3342-00](#). Nous avons également développé un **panneau signalétique** ([F006-3191-00](#)) pour peaufiner votre commande de sonnette au besoin. Équipez facilement **tous vos accès** pour un système optimal !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Vous avez **besoin de plus de boîtiers de sonnette avertisseurs** dans votre environnement ? **Ajoutez des alertes dans d'autres endroits simplement**, nous proposons des **alertes lumineuses** ([F004-4155-00](#) / [F004-4156-00](#)), **puissantes avec cloche** industrielle ([F004-4141-00](#) / [F004-4142-00](#) / [F004-4143-00](#)) ou **sirène intégrée** ([F004-4151-00](#) / [F004-4152-00](#) / [F004-4161-00](#) / [F004-4162-00](#) / [F004-4164-00](#)) !

Nous nous occupons de tout : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec

les autres !

Télécommandes de fin d'alerte fournies

Si vous le désirez, vous pouvez **arrêter** immédiatement **l'alerte à distance** de l'ensemble de votre système par une simple pression sur vos télécommandes.

Notez que vous pouvez également utiliser ce type de télécommande comme **bouton SOS** et déclencher votre système au même titre qu'un bouton déclencheur.

Ajoutez, simplement, une ou plusieurs télécommandes multi-fonction à votre récepteur extérieur sans-fil 2 canaux (*F004-4330-00*).

La portée de transmission entre bouton(s) / télécommande et récepteur(s) jumelé(s) est de 800 mètres (*champ libre*), ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements. Elle vous offre des solutions pour votre installation, même dans les conditions les plus délicates.

Elle est alimentée par 2 **piles AAA** (*fournies*) d'une **autonomie de 12 à 18 mois** dans la plupart des applications. Cette télécommande possède même une **fonction d'alerte en cas de pile faible**. Cela va vous garantir un système toujours fonctionnel.

Le **support mural d'installation** permet de loger votre bouton. Installez-le à **disposition de tous les utilisateurs potentiels**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous aiguiller dans vos choix.

SÉCURITÉ
MARCHE.[FR](http://fr)

 09 72 30 88 88
[NUMÉRO NON SURTAXÉ]

 CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

[CONTACTEZ-NOUS](#)



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit sonnette entrepôt / industrielle sans fil 800m puissante / double accès - Sirènes & boutons résistants (P800)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier d'alerte sans fil avec 2 sirènes + 2 flashs - Multi-alerte / Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)]
 - ... *inclusant 1x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)*
 - *inclusant 1x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)*
 - *inclusant 1x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)*
 - *inclusant 1x Transformateur 12V 5A*
 - ... *inclusant 2x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)*
 - *inclusant 2x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)*
 - *inclusant 2x Contre-écrou de fixation*
 - ... *inclusant 1x Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs*
 - *inclusant 1x Flash rouge*
 - *inclusant 1x Adhésif double face*
 - *inclusant 1x 3 mètres de câble*
 - *inclusant 1x Jeu de vis et chevilles*
 - ... *inclusant 1x Lampe flash bleu filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs*
 - *inclusant 1x Flash bleu*
 - *inclusant 1x Adhésif double face*
 - *inclusant 1x 3 mètres de câble*
 - *inclusant 1x Jeu de vis et chevilles*
 - ... *inclusant 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard*
- [2x Bouton sans fil haute-résistance - 800m / GRIS "Cloche" (Gamme PROTECT 800)]
 - ... *inclusant 2x Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC*
 - ... *inclusant 2x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)*
 - *inclusant 2x Circuit émetteur multi-usage PROTECT 800*
 - *inclusant 2x Pile Lithium 3V CR123A*
 - *inclusant 2x Tampons de fixation du circuit imprimé au besoin*
 - ... *inclusant 2x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte*

SPÉCIFICATIONS

Boîtier d'alerte sans fil avec 2 sirènes + 2 flashes - Multi-alerte / Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)

- Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux : 2
- Accessoires possibles par canal : 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC : 2
- Durée de sortie réglable :
 - 1 seconde ou minute
 - 3 secondes ou minutes
 - 10 secondes ou minutes
 - 15 secondes ou minutes
 - 20 secondes ou minutes
 - 30 secondes ou minutes
 - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
- Dimensions : 170 x 125 x 60 mm

- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)

- Couleur : Blanche
- Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
- Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
- Tonalités : 32 (réglables)
- Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
- Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
- Fixation : Grosse vis avec joint

- Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs

- Couleur : Rouge
- Tension : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm
- 3 mètres de câble fournis
- Méthode fixation : Vis ou adhésif double face (fourni)

- Lampe flash bleu filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs

- Couleur : Bleu

- Voltage : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm
- 3 mètres de câble fournis
- Méthode fixation : Vis ou adhésif double face (fourni)
- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
 - Matériaux : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
 - Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

Bouton sans fil haute-résistance - 800m / GRIS "Cloche" (Gamme PROTECT 800)

- Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
 - Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
 - Symbole universel "cloche"
 - Type de contact : NO ou NC
 - Connexions câblées scellées
 - Couleur du bouton-poussoir : vert
 - IP 67
- Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
 - Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
 - Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
 - Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
 - Taille du circuit imprimé : 65 x 33 x 15 mm
 - Méthodes d'activation : Entrée câblée : Oui (NO/NC : contact sec normalement ouvert et normalement fermé)
 - Méthodes de montage : Circuit imprimé fixé dans un boîtier
 - Résistant aux intempéries : Non
- Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
 - Matériaux : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
 - Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
 - Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)