

UltraSecure®

PROJECTEUR REOLINK FLOODLIGHT WIFI PUissant DE
SÉCURITÉ ACTIVÉ PAR LE MOUVEMENT POUR LA MAISON
INTELLIGENTE

Référence : F002-3240-09



FICHE PRODUIT

Lumineux & Puissant même la nuit

Reolink Floodlight contient deux floodlights activés par le mouvement, avec une sortie de 18W, une luminosité de 2000lm et 4200K. Il fournit une haute luminosité pour éclairer de grandes zones telles que l'arrière-cour et le garage, assurant une surveillance fiable même la nuit. De plus, il vous aide à économiser considérablement sur vos factures d'électricité en offrant un meilleur éclairage. Avec la résistance aux intempéries certifiée IP65, il peut fonctionner parfaitement dans toutes les conditions météorologiques, ce qui le rend idéal pour la sécurité dans une variété d'endroits.

- Étanchéité IP65

Trois modes d'éclairage

Ce floodlight puissant de sécurité est équipé d'un capteur de lumière avancé et dispose de trois modes d'éclairage. En tant qu'appareil IoT qui permet un fonctionnement plus intelligent, il peut répondre à vos différents besoins et faciliter votre vie.

Mode d'éclairage par défaut

Si ce floodlight n'a jamais été réglé, il fonctionnera dans son mode d'éclairage par défaut. Autrement dit, il reste éteint pendant la journée. Dans la nuit, il ne s'allume que lorsque l'alarme PIR est déclenchée et s'éteint lorsque l'alarme se termine.

Mode d'éclairage à l'heure définie

En réglant l'heure d'allumage et d'extinction de la lumière, Reolink Floodlight s'allumera et s'éteindra selon l'heure définie.

Mode d'éclairage de nuit

Grâce à son capteur de lumière, Reolink Floodlight peut détecter les conditions d'éclairage et s'allume automatiquement uniquement lorsqu'il fait nuit. Dans ce mode, vous pouvez définir une luminosité plus élevée lorsqu'une alarme est déclenchée pour dissuader les personnes suspectes.

Fonctionne avec les caméras de sécurité pour une maison intelligente

- Reolink Floodlight peut fonctionner avec les caméras Reolink pour créer un système de maison intelligente. Lorsque la caméra de sécurité détecte un événement, Reolink Floodlight lié peut réagir, par exemple en s'allumant ou en émettant une alarme sonore.
- Vous pouvez définir la période de l'alarme et configurer différentes actions pour différents événements détectés.

- Vous pouvez configurer vos propres alarmes sonores pour différentes situations.
- Événements pouvant être liés : lever et coucher du soleil (commutation automatique), détection de personne/véhicule, détection de mouvement, détection d'animal domestique (bête), détection PIR Remarque : Cette fonction n'est prise en charge que par certaines caméras Reolink et dépend des capacités des caméras.

Version WiFi

Plusieurs méthodes d'alimentation Reolink Floodlight est disponible en versions PoE et WiFi avec plusieurs méthodes d'alimentation. L'alimentation peut être fournie plus facilement et plus efficacement que les projecteurs traditionnels.

Câble d'alimentation

L'alimentation peut également être fournie via un câble d'alimentation (*longueur de câble 1,5m*). Mais pour la connexion réseau, un câble réseau séparé est requis.

Personnalisation facile

Vous pouvez facilement personnaliser les fonctionnalités clés de Reolink Floodlight selon vos préférences pour divers besoins.

Angle

Manuellement, vous pouvez ajuster les têtes dans n'importe quelle direction avec une extension jusqu'à 240° horizontalement.

Remarque : Vous ne pouvez régler l'angle que manuellement.

Luminosité

Via l'application Reolink, vous pouvez régler la luminosité en fonction des conditions d'éclairage actuelles.

Volume

Via l'application Reolink, vous pouvez régler le volume de la sirène intégrée pour éviter de déranger inutilement les voisins.

Remarque : La sirène ne peut être déclenchée que lorsque le floodlight est relié à une caméra.

CE KIT COMPREND

- **Projecteur Reolink Floodlight WiFi puissant de sécurité activé par le mouvement pour la maison intelligente**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Reolink Floodlight WiFi]
- [1x Câble Réseau 1m]
- [1x Adaptateur secteur (câble 1,5m)]
- [1x Rallonge de 4,5m]
- [1x Paquet de Vis]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Plaque de montage (montage mural)]
- [1x Guide de démarrage rapide]

SPÉCIFICATIONS

- Général
 - Lumière : 40pcs, 18W, 4200K, 2000lm
 - Voyant : Pris en charge
 - PIR : 8 m
 - CDS : Pris en charge
- Alimentation
 - Alimentation de courant continu : Courant continu 12V⎓2A, <25W
- Interface
 - Alimentation : Port d'alimentation courant continu
 - Système : Bouton de réinitialisation
 - Ethernet : Un 10M/100Mbps ; RJ45
 - Audio : Haut-parleur intégré (ne peut être déclenché que par un dispositif de liaison)
- Fonctionnalités du logiciel
 - SE pris en charge PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
 - Alarme intelligente : PIR
 - Accès utilisateur maximal : 10 utilisateurs (1 compte administrateur & 9 comptes utilisateurs)
 - Fonctionne avec Google Assistant
- WiFi
 - Standard WiFi : IEEE 802.11b/g/n
 - Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz
 - Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Environnement de travail
 - Température de fonctionnement : -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
 - Humidité de fonctionnement : 10% - 90%
 - Étanchéité : IP 65
- Taille & Poids
 - Dimension : 216 x 118 x 160 mm
 - Poids : 630 g