

# Ultra Secure<sup>®</sup>

KIT SOS PANIQUE SANS-FIL SIRÈNE + 2 FLASHS - MULTI  
ALERTE HAUTE-RÉSISTANCE 800M 2 BOUTONS PRO  
AUTONOMES (PROTECT 800)

Référence : **F006-3246-01**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Vous avez un **problème** ?

Vous souhaitez **diffuser immédiatement une alerte** dans votre structure ? Avec une **sirène réglable** (*volume et tonalité*) et **2 flashes** stroboscopiques ? Grâce à 2 **boutons haute-résistance autonomes** sur pile ? Ce kit est **parfaitement adapté** !

Appuyez simplement sur l'un des boutons (*autonomes sur pile fournie*) pour **déclencher en sans-fil**, sur une impressionnante distance champ libre de **800 mètres**, le boîtier avec sirène dont le **volume et la tonalité sont réglables** et le **flash** stroboscopique associé (*vous pouvez même savoir quel bouton a déclenché*). Le tout est **hautement résistant**, conçu pour l'intérieur comme pour l'extérieur.

Ajoutez le **nombre de boutons SOS désirés** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les **plus simples** [F006-3100-60](#), aux **plus évolués et résistants** [F006-3341-00](#) / [F006-3342-00](#) / [F006-3111-00](#). Équipez facilement **tous les usagers / toutes les zones** pour un système optimal !

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Vous avez **besoin de plus de boîtiers d'alerte panique** dans votre environnement ? **Ajoutez des alertes dans d'autres endroits simplement**, nous proposons des **alertes lumineuses** ([F004-4155-00](#) / [F004-4156-00](#)), **puissantes avec cloche** industrielle ([F004-4141-00](#) / [F004-4142-00](#) / [F004-4143-00](#)) ou **sirène intégrée** ([F004-4151-00](#) / [F004-4152-00](#) / [F004-4161-00](#) / [F004-4162-00](#) / [F004-4164-00](#)) !

**Nous nous occupons de tout** : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec les autres !

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Kit sos panique sans-fil sirène + 2 flashes - Multi alerte Haute-résistance 800m 2 boutons pro autonomes (PROTECT 800)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier d'alerte sans fil avec sirène + 2 flashes - Multi-alerte / Haute-résistance /

### 800m (Gamme PROTECT 800)]

- ... *incluant* 1x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)
  - ..... *incluant* 1x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
  - ..... *incluant* 1x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)
  - ..... *incluant* 1x Transformateur 12V 5A
- ... *incluant* 1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
  - ..... *incluant* 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
  - ..... *incluant* 1x Contre-écrou de fixation
- ... *incluant* 1x Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
  - ..... *incluant* 1x Flash rouge
  - ..... *incluant* 1x Adhésif double face
  - ..... *incluant* 1x 3 mètres de câble
  - ..... *incluant* 1x Jeu de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Lampe flash bleu filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
  - ..... *incluant* 1x Flash bleu
  - ..... *incluant* 1x Adhésif double face
  - ..... *incluant* 1x 3 mètres de câble
  - ..... *incluant* 1x Jeu de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
- [2x Bouton sans fil haute-résistance - 800m / GRIS "Cloche" (Gamme PROTECT 800)]
  - ... *incluant* 2x Bouton haute résistance symbole universel "cloche"
  - ... *incluant* 2x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
    - ..... *incluant* 2x Circuit émetteur multi-usage PROTECT 800
    - ..... *incluant* 2x Pile Lithium 3V CR123A
    - ..... *incluant* 2x Tampons de fixation du circuit imprimé au besoin
  - ... *incluant* 2x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Boîtier d'alerte sans fil avec sirène + 2 flashes - Multi-alerte / Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)

- Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

#### Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux : 2

- Accessoires possibles par canal : 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC : 2
- Durée de sortie réglable :
  - 1 seconde ou minute
  - 3 secondes ou minutes
  - 10 secondes ou minutes
  - 15 secondes ou minutes
  - 20 secondes ou minutes
  - 30 secondes ou minutes
  - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
- Dimensions : 170 x 125 x 60 mm
- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
  - Couleur : Blanche
  - Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
  - Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
  - Tonalités : 32 (réglables)
  - Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
  - Dimensions :
    - Diamètre de la base : 50 mm
    - Diamètre avant : 25 mm
    - hauteur totale : 45 mm
    - Profondeur du corps : 32 mm
  - Fixation : Grosse vis avec joint
- Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
  - Couleur : Rouge
  - Tension : 9 - 12v DC
  - Diamètre : 75 mm
  - Épaisseur : 55 mm
  - 3 mètres de câble fournis
  - Méthode fixation : Vis ou adhésif double face (fourni)
- Lampe flash bleu filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
  - Couleur : Bleu
  - Voltage : 9 - 12v DC
  - Diamètre : 75 mm
  - Épaisseur : 55 mm
  - 3 mètres de câble fournis
  - Méthode fixation : Vis ou adhésif double face (fourni)
- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
  - Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

Bouton sans fil haute-résistance - 800m / GRIS "Cloche" (Gamme PROTECT 800)

- Bouton haute résistance symbole universel "cloche"
- Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)

- Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
- Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
- Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
- Taille du circuit imprimé : 65 × 33 × 15 mm
- Méthodes d'activation : Entrée câblée : Oui (NO/NC : contact sec normalement ouvert et normalement fermé)
- Méthodes de montage : Circuit imprimé fixé dans un boîtier
- Résistant aux intempéries : Non
- Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
  - Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
  - Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)