

# Ultra Secure<sup>®</sup>

KIT DOUBLE PANIQUE SOS SANS-FIL AVEC CLOCHE -  
HAUTE-RÉSISTANCE / 800M / 2 BOUTONS PRO  
AUTONOMES SUR PILES (PROTECT 800)

Référence : **F006-3213-01**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Vous avez un **problème** ?

Vous souhaitez **diffuser immédiatement une alerte** dans votre structure ? Sur 2 boîtiers simultanément avec **cloche industrielle puissante** ? Grâce à deux **boutons sans-fil haute-résistance autonomes** sur pile ? Ce kit est **parfaitement adapté** !

Appuyez simplement sur l'un des boutons (*autonome sur pile fournie*) pour **déclencher en sans-fil**, sur une impressionnante distance [champ libre](#) de **800 mètres**, les deux boîtiers avec cloche. Le tout est **hautement résistant**, conçu pour l'intérieur comme pour l'extérieur.

Ajoutez le **nombre de boutons SOS désirés** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les **plus simples** [F006-3100-60](#), aux **plus évolués et résistants** [F006-3341-00](#) / [F006-3342-00](#) / [F006-3111-00](#). Équipez facilement **tous les usagers / toutes les zones** pour un système optimal !

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre [atelier nantais](#). Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments

déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Vous avez **besoin de plus de boîtiers d'alerte panique** dans votre environnement ? **Ajoutez des alertes dans d'autres endroits simplement**, nous proposons des **alertes lumineuses** ([F004-4155-00](#) / [F004-4156-00](#)), **puissantes avec cloche** industrielle ([F004-4141-00](#) / [F004-4142-00](#) / [F004-4143-00](#)) ou **sirène intégrée** ([F004-4151-00](#) / [F004-4152-00](#) / [F004-4161-00](#) / [F004-4162-00](#) / [F004-4164-00](#)) !

**Nous nous occupons de tout** : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec les autres !

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ .FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

*Du lundi au jeudi : 8h - 18h*

*Le vendredi : 8h - 17h*

## CE KIT COMPREND

- **Kit double panique SOS sans-fil avec cloche - Haute-résistance / 800m / 2 boutons pro autonomes sur piles (PROTECT 800)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [2x Bouton sans fil haute-résistance - 800m / GRIS "Cloche" (Gamme PROTECT 800)]

- ... *incluant* 2x Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
- ... *incluant* 2x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
  - ..... *incluant* 2x Circuit émetteur multi-usage PROTECT 800
  - ..... *incluant* 2x Pile Lithium 3V CR123A
  - ..... *incluant* 2x Tampons de fixation du circuit imprimé au besoin
- ... *incluant* 2x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
- [2x Boîtier d'alerte sans fil avec cloche - Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)]
  - ... *incluant* 2x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)
    - ..... *incluant* 2x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
    - ..... *incluant* 2x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)
    - ..... *incluant* 2x Transformateur 12V 5A
  - ... *incluant* 2x Cloche industrielle / scolaire
    - ..... *incluant* 2x Cloche industrielle / scolaire
  - ... *incluant* 2x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Bouton sans fil haute-résistance - 800m / GRIS "Cloche" (Gamme PROTECT 800)

- Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
  - Taille : 85 mm (L) x 40 mm (l) x 40 mm (P)
  - Symbole universel "cloche"
  - Type de contact : NO ou NC
  - Connexions câblées scellées
  - Couleur du bouton-poussoir : vert
  - IP 67
- Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
  - Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
  - Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
  - Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
  - Taille du circuit imprimé : 65 x 33 x 15 mm
  - Méthodes d'activation : Entrée câblée : Oui (NO/NC : contact sec normalement ouvert et normalement fermé)
  - Méthodes de montage : Circuit imprimé fixé dans un boîtier
  - Résistant aux intempéries : Non
- Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
  - Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
  - Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)

## Boîtier d'alerte sans fil avec cloche - Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)

- Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

### Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux : 2
- Accessoires possibles par canal : 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC : 2
- Durée de sortie réglable :
  - 1 seconde ou minute
  - 3 secondes ou minutes
  - 10 secondes ou minutes
  - 15 secondes ou minutes
  - 20 secondes ou minutes
  - 30 secondes ou minutes
  - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
- Dimensions : 170 x 125 x 60 mm
- Cloche industrielle / scolaire
- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
  - Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm