## Ultra Secure®

ALERTE PANIQUE 300M SANS FIL - 4 BOUTONS COUP DE POING SUR PILES & 2 CARILLON - 4 ZONES / 4 SORTIE NO / NC & 1 SORTIE 12

Référence : F009-2945-00



## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- 2 ans de support technique via notre numéro en France pour une sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Ce kit panique est composé de deux récepteurs carillons évolutifs et de quatre boutons coup de poing, permettant de **signaler une urgence**. Vous **sécurisez** simplement et efficacement **quatre zones en même temps**.

Ce type de récepteur carillon est équipé de **nombreuses fonctionnalités**. Il est doté de **4 zones identifiables**, d'un volume réglable, d'un témoin lumineux et d'un bouton ON/OFF. Il est également pourvu d'une **sortie 12v** et de **quatre sorties NO/NC** pour plus de polyvalence.

Chaque bouton coup de poing, qui peut être posé ou fixé sur un mur, est un **élément déclencheur autonome fonctionnant sur piles**. Il permet d'envoyer un signal au récepteur carillon à une distance maximale de **300 mètres** en champ libre, ce qui en fait un **choix idéal pour les situations d'urgence**.

Le système sans fil permet une **installation facile sans câblage ni tracas**, et il est possible d'ajouter plusieurs récepteurs carillons à différents endroits pour garantir que l'alerte soit entendue dans toute la zone concernée. Il est également possible d'ajouter jusqu'à 128 éléments déclencheurs pour couvrir de multiples zones ou utiliser plusieurs boutons d'alerte.

Ce kit peut être utilisé dans une variété de situations où une **réponse rapide est nécessaire**, telles que les agressions sur les personnes au travail, les situations d'urgence médicale ou les urgences d'évacuation. Il est également idéal pour les personnes âgées ou handicapées qui ont besoin d'assistance rapide en cas d'urgence.

Ce kit est un **système de sécurité pratique**, facile à installer et à utiliser, qui peut être utilisé dans de nombreuses situations où une réponse rapide est nécessaire.

Ajoutez le nombre de boutons SOS désirés de la gamme DA600+ à votre commande, nos techniciens s'occupent du jumelage des éléments pour vous, des boutons les plus simples F006-3800-00 / F006-2200-00 / F006-2220-00, aux plus évolués et résistants F009-3539-00 / F009-3540-00 / F006-2801-00 / F006-2802-00 / F006-2803-00 / F006-2806-00 / F006-2807-00 et même déportés F006-2800-50 / F006-2800-52 et plus encore. Équipez facilement tous les usagers / toutes les zones pour un système optimal !

## Besoin d'aide?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h Le vendredi : 8h - 17h  Alerte panique 300m sans fil - 4 boutons coup de poing sur piles & 2 Carillon -4 zones / 4 Sortie NO / NC & 1 sortie 12

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [2x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)]
  - ... incluant 2x Récepteur DA600+ intérieur à 4 canaux
  - ... incluant 2x Transformateur 15V DC 1500mA
  - ... incluant 2x Support de fixation arrière
- [4x Bouton haute-résistance 300 mètres sans-fil étanche SOS panique autonome(gamme DA600+)]
  - ... incluant 4x Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS hauterésistance panique et relais NO/NC
    - ..... incluant 4x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile -Taille Compacte
    - ..... incluant 4x Bouton coup de poing haute-résistance champignon rouge
    - ..... incluant 4x Relais contact sec pour bouton coup de poing
    - ..... incluant 4x Support de connecteur NO pour bouton coup de poing
  - ... incluant 4x Bouton sans-fil extérieur pour sonnette autonome 300 mètres témoin lumineux (gamme DA600+)
    - ..... incluant 4x Bouton de sonnette 300 mètres avec témoin lumineux
    - ..... incluant 4x Protection extérieure
    - ..... incluant 4x Pile 12V 23A

\*\*\*

## **SPÉCIFICATIONS**

Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)

- 4 sorties relais contact secs réglables N/O ou N/C (souvent utilisées pour déclencher des transmetteurs GSM, des relais temporisés).
- Sortie 12v DC temporisée 1, 10, 60 secondes ou 5 minutes (souvent utilisée avec des sirènes et des feux clignotants).
- Dimensions du récepteur : 160 mm (larg.) x 105 (haut.) x 35 (profond.)
- Alimentation: Transformateur 15v DC 1,5 amp
- Bouton Marche/Arrêt : Oui
- Contrôle du volume réglable : Oui
- Canaux disponibles: 4
- Nombre de rayons maximum par canal : 32
- Nombre de jeux de barrières maximum par récepteur : 128
- Sonneries intégrées : Oui (1 par canal)
- Bip de rappel : Oui (si programmé)
- Fréquence : 433 MHz
  Courant en veille : 20 mA
  Courant de l'alarme : 180 mA

- Puissance de coupure relais : 30v DC max ou 250v AC max (3A max)
- Portée sans fil : 500 900 mètres (champ libre, en fonction des détecteurs utilisés)
- Compatibilité gamme DA600+ complète
- Transformateur 15V DC 1500mA

Entrée : 100-240V AC 50/60Hz

∘ Sortie: 15V DC 1500mA

Bouton haute-résistance 300 mètres sans-fil étanche SOS panique autonome(gamme DA600+)

- Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC
  - Dimensions totales : 153 (H) x 90 (L) x 90 (D) mm (bouton poussoir inclus)
- Bouton sans-fil extérieur pour sonnette autonome 300 mètres témoin lumineux (gamme DA600+)
  - Dimensions du bouton avec protection extérieure : 83 x 50 x 15 mm
  - Mode d'installation : Adhésifs double face non fourni
  - Portée : 300 mètres (champ libre)
  - Couleur : blanc
  - Alimentation : 1 pile 23A 12V fournie
  - Durée de vie des piles : 6 mois à 1 an suivant l'utilisation (relatif au nombre de visite)

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88 R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros