

DÉTECTEUR INTÉRIEUR SUPPLÉMENTAIRE AUTONOME 2-EN-1 DE MOUVEMENT AVEC SIRÈNE INTÉGRÉE (GAMME BT)

Référence : [F007-0180-00](#)



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Il nécessite au moins une télécommande BT

pour pouvoir fonctionner ([F007-0200-00](#)).

Un détecteur deux-en-un !

Le détecteur de mouvement BT est **100% sans fil, autonome et efficace tout seul avec :**

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.

Autonomie

Ce détecteur BT est **entièrement autonomes**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est d'environ 8 mois.

Astuce : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

Le plus simple à installer du monde !

En deux étapes, votre alarme est fonctionnelle :

- **Insérez les piles** (*fournies*)
- **Fixez l'appareil où vous le souhaitez**
- **Votre alarme est maintenant prête à fonctionner**, vous pouvez faire l'essai !

Armement et désarmement via la télécommande

IMPORTANT : votre détecteur BT nécessite une **télécommande** pour contrôler votre système dans un rayon de 100 mètres en champ libre (*voir kit [F007-0200-00](#)*). Armez ou désarmez-le grâce à elle simplement à distance en temps utile. Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** (*référence [F007-0240-00](#)*) par Détecteur BT au besoin.

Le système d'alarme a un **délai de sortie de 30 secondes** (*amplement le temps de quitter les lieux et fermer à clé*) et un **délai d'entrée de 5 secondes** (*dans la plupart des installations, le système sera désarmé depuis l'extérieur*).

Pile faible

Ce détecteur dispose d'un avertissement de niveau de piles faible. Lorsque les piles sont presque usées, la **LED reste allumée**.

Compatible avec toute la gamme BT

L'ensemble de cette gamme fonctionne en **100% sans fil** (*alimentation par piles*) et dans un rayon de **100 mètres**. Choisissez de jumeler tous les éléments de surveillance dont vous avez besoin.

ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (*soit 50-80m avec des obstacles*). Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme "**répéteur de signal**" (*sauf détecteur d'ouverture*), ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (*effet de rebond*).

Il peut être couplé à l'UltraPIR ([F007-1150-00](#)) ou avec diverses sirènes sans fil supplémentaires, alimentées par piles (*fortement recommandé*).

Au besoin vous pouvez **compléter ce système d'alarme à votre guise !**

Le détcteur BT est compatible avec tous les [accessoires BT](#).

Y compris :

- **UltraPIR 3G GSM trois-en-un sans-fil autonome UltraPIR 3G avec 1 télécommande** ([F007-1150-50](#))
- **Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre** ([F007-0630-00](#) ou [F007-0260-00](#))
- **Sirène intérieure** ([F007-0230-00](#))
- **Sirène extérieure solaire** ([F007-0221-00](#))
- **Télécommande** ([F007-0660-00](#))

Ces détecteurs de mouvement et d'ouverture feront également déclencher la sirène de votre détecteur BT lors d'une intrusion, ce qui permet de compléter votre kit au besoin ! Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (*soit 40-60m avec des obstacles*). Les accessoires (*sauf détecteur d'ouverture*) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoi au suivant.

Utilisations

Alarme idéale pour :

- **Appartements**
- **Granges & garages**
- **Caravanes, chalets, maisons de vacances**
- **Bateaux et camping cars**
- **Ateliers**
- **Bâtiments neufs (*sans alimentation*)**
- **Installation rapide ou temporaire**

Si vous souhaitez **placer ce détecteur à l'extérieur**, nous vous conseillons le **capot de protection** ([F007-1420-00](#)). Ainsi, le détecteur sera protégé contre les intempéries, et le rayon de détection sera restreint pour éviter les déclenchements intempestifs (*animaux, etc.*).

Le détecteur de mouvement BT existe aussi avec option **appel téléphonique autonome**, l'**UltraPIR** ([F007-1150-00](#)). Une des meilleures ventes de Sécurité Marché !

CE KIT COMPREND

- Détecteur intérieur supplémentaire autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
 - 1x Détecteur de mouvement PIR
 - 1x Support de fixation rotatif
 - 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Détecteur intérieur supplémentaire autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
- Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
- Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
- Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
- Sirène intégrée : Oui (130 dB)
- Délai de sortie : Oui (30 secondes)
- Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
- Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
- Portée de détection : 10 mètres
- Couverture horizontale : 120 degrés
- Couverture verticale : 90 degrés
- Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
- Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.) (profond.)
- Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)

Pile alcaline AA (LR6) professionnelle

- Type de pile : AA (LR6)
- Composition : Alcaline
- Tension : 1,5v

Fiche produit mise à jour le 05/08/2019

ULTRA SECURE FRANCE (sécuritémarché.fr) • 2 rue Évariste Galois 44340 BOUGUENNAIS • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00053 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SARL au capital de 15.000 euros