

## Kit Protect 800 alerte de passage sans fil (1 récepteur, 1 détecteur)

Référence : F004-4000-00



### FICHE PRODUIT

**Notre nouveau kit d'alerte de passage radio sans fil Protect 800 longue portée (800 mètres) vous permet de surveiller et protéger votre allée, jardin, cour, maison ou encore entreprise de manière optimale. Ce kit est livré avec :**

- 1 Récepteur-carillon radio d'intérieur 4 canaux
- 1 Détecteur (capteur) extérieur sans fil (PIR)

Pour répondre à votre besoin précis, **nous proposons des accessoires complémentaires (détecteurs et récepteurs)**. Libre à vous de compléter ce kit avec les éléments nécessaires à votre installation.

Chaque cas est particulier et nous cherchons à vous guider vers le système de surveillance qui vous rendra complète satisfaction, pour le long terme.

**PROTECT 800**

WIRELESS DRIVEWAY ALERT    ALERTA INALÁMBRICA DE CAMINO  
ALERTE DE PASSAGE SANS FIL    ALLARME WIRELESS PER VIALE

**KEY FEATURES**  
**CARACTÉRISTIQUES**  
**CARACTERÍSTICAS**  
**CARATTERISTICHE**

Power: 12v DC + backup batteries  
 Alimentation: 12v DC + piles de secours  
 Alimentación: 12v DC + pilas de respaldo  
 Alimentazione: 12v DC + batteria di riserva

32 melodies + volume control + zone led  
 32 mélodies + réglage du volume + led de zone  
 32 melodias + control de volumen + led de zona  
 32 melodie + regolazione del volume + led di illuminazione

Wall or desk mount  
 Bureau ou mural  
 Montaje en pared o mesa  
 Montaggio a parete o su tavolo

4 zones (16 sensors maximum)  
 4 zones (16 détecteurs maximum)  
 4 zonas (16 sensores máximo)  
 4 zone (16 sensori massimo)

Outdoor, waterproof, sun shade  
 Extérieur, étanche, visière anti-soleil  
 Para exteriores, impermeable, en sombra  
 Per esterni, impermeabile, visiera

Adjustable sensitivity  
 Sensibilité réglable  
 Sensibilidad ajustable  
 Sensibilità regolabile

Invisible beam  
 Faisceau invisible  
 Haz invisible  
 Raggio invisibile

Wireless range: 800 metres<sup>2</sup>  
 Portée sans fil: 800 mètres<sup>2</sup>  
 Alcance inalámbrico: 800 metros<sup>2</sup>  
 Portata wireless: 800 metri<sup>2</sup>

PIR sensor battery check  
 Vérification de piles des détecteurs PIR  
 Comprobación de batería del sensor PIR  
 Controllo della batteria del sensore PIR

12v output (additional sirens, etc.)  
 Sortie 12v (sirènes, lumière, etc.)  
 Salida de 12 v (sirénas adicionales, etc.)  
 Uscita 12 V (sirène aggiuntive, etc.)

Relay output triggers  
 Sorties relais  
 Disparadores de salida de relé  
 Trigger per uscita relé

Detection range: 15 metres<sup>3</sup>  
 Longueur de détection: 15 mètres<sup>3</sup>  
 Alcance de detección: 15 metros<sup>3</sup>  
 Campo di rilevamento: 15 metri<sup>3</sup>

Vehicles and pedestrians  
 Véhicules et piétons  
 Vehículos y peatones  
 Veicoli e pedoni

12 month battery life (4 x AA)  
 Autonomie sur piles de 12 mois (4 x AA)  
 Vida útil de la pila de 12 meses (4 x AA)  
 Durata della batteria fino a 12 mesi (4 pile AA)

Modes: '24 hours' or 'dusk till dawn'  
 Modes: '24 heures' ou 'nocturne'  
 Modos: '24 horas' o 'nocturno'  
 Modalità: '24 ore' o 'notturna'

<sup>2</sup> line of sight / champ libre / campo visual / linea di vista  
<sup>3</sup> can be up to 25m / peut détecter jusqu'à 25m / puede ser de hasta 25 m / possibilità di arrivare fino a 25m

## Récepteur-carillon :

Le récepteur sans fil possède de multiples caractéristiques incluant :

- Réception sans fil 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives). Si vous voulez augmenter encore le volume sonore de l'alerte, vous pouvez très bien connecter une sirène à votre récepteur par exemple.
- 32 mélodies au choix (gamme complète allant du bip simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux)
- Alimentation principale grâce à un adaptateur secteur 12V fourni
- Alimentation de secours utilisant 4 piles AAA (non fournies)
- LED de notification en cas de coupure d'alimentation principale ainsi qu'en cas de pile de secours faible
- LED de contrôle de l'état des piles des détecteurs sans fil qui seront connectés à votre récepteur-carillon
- Possibilité de connecter jusqu'à 16 détecteurs à votre récepteur-carillon
- Possibilité d'utiliser le nombre de récepteur-carillon que vous voulez (pas de limite théorique)
- Indicateur de zone (visuel & sonore)
- 4 sorties relais (pouvant être utilisées pour connecter une centrale d'alarme, transmetteurs téléphoniques, flashes stroboscopiques, Sirènes, Cloches, etc.)
- Durée de relais : momentanée
- Sortie 12V temporisée (5, 10 & 60 secondes ou 10 minutes)
- Installable sur un mur ou un bureau
- Mode pause disponible pour plus de confort

## Détecteur de mouvement (capteur) :

Ce détecteur possède également ses propres caractéristiques incluant :

- Transmission impressionnante sans fil de 800 mètres

- Complètement étanche
- Jusqu'à 15 mètres de portée pour la détection (peut être plus important avec des objets plus volumineux)
- Possibilité d'ajuster la sensibilité de votre capteur en fonction des besoins
- Jusqu'à 16 détecteurs peuvent être utilisés simultanément avec un seul système
- Visière de protection contre les rayons du soleil et la pluie
- Cache amovible sur l'œil de détection (en façade de votre détecteur) permettant de réduire le faisceau de détection si besoin (afin d'éviter le déclenchement sur une zone trop large et intercepter les petits animaux ou les voitures en dehors de votre propriété)
- Alimenté par piles (4 piles standards AA fournies)
- Alerte de piles faibles (durée de vie moyenne de 9-12 mois pour la plupart des utilisations)
- Très bonne détection des véhicules et piétons
- Facile et rapide à installer
- Possibilités uniques d'utilisation grâce au mode 24/24 et au mode nocturne (voir détails plus bas)

### **Aide pour l'installation :**

Nous recommandons de placer le détecteur de manière à éviter au maximum la lumière directe du soleil (ce principe est valable pour la plupart des capteurs infra-rouge). La visière anti-soleil, qui équipe votre capteur, est déjà un allié de choix pour lutter contre cette problématique. Les rayons sont susceptibles dans certains cas de générer de fausses alertes. C'est un élément à prendre en compte dans votre installation. Il vous faudra éviter les orientations directes du capteur vers l'Est ou l'Ouest.

Ce détecteur peut être facilement caché dans des compartiments en plastique ou bois. Soyez créatifs, grâce à cette portée radio de 800 mètres, vous pouvez vous permettre d'exploiter des emplacements discrets, pratiques, tout en conservant une excellente communication entre récepteur et détecteur.

### **Options de fonctionnement :**

Cette alerte sans fil de passage possède la **caractéristique unique** d'être capable d'utiliser chaque détecteur de deux manières :

- **24h/24** (pour une utilisation dans des lieux où une détection est nécessaire toute la journée)
- **Utilisation nocturne** (pour utiliser dans des zones où un détecteur est désiré uniquement à la nuit tombée)

Ces caractéristiques inédites, vous permettent d'affiner la surveillance de votre propriété pour plus de confort et évidemment de sécurité. Vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir certains détecteurs actifs la journée en mode 24/24. Le récepteur-carillon vous informe alors par de légers sons de ce qui se passe sur votre propriété. En parallèle, vous pouvez configurer d'autres détecteurs en mode nocturne. Eux, ne vont s'activer que dans le noir et vont vous alerter par un son beaucoup plus fort, en cas d'intrusion sur votre propriété. Allier les deux modes peut s'avérer très pratique, à vous de trouver la configuration la plus adaptée à vos besoins.

Vous pouvez, bien sûr, compter sur notre équipe pour vous épauler dans cette recherche d'optimisation de votre système de sécurité.

## CE KIT COMPREND

### Récepteur

- 1 x Récepteur-carillon sans fil longue portée
- 1 x Fixation murale
- 1 x Alimentation
- 1 x Notice d'utilisation en français

### Détecteur de mouvement

- 1 x Détecteur de mouvement sans fil
- 4 x Piles AA
- 1 x Support de fixation mural
- 1 x Fenêtre de réduction du faisceau du capteur
- 1 x Visière anti-soleil
- 1 x Tournevis + vis
- 1 x Notice d'utilisation en français

## SPÉCIFICATIONS

### Récepteur

- Réception sans fil : 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v (fourni)
- Alimentation de secours : 4 piles AAA (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 16
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : 4 contacts secs N/O N/C (momentanée)
- Sortie 12v : oui, temporisée (5, 10 & 60 secondes ou 10 minutes)
- Installation : bureau ou murale
- Mode pause : oui
- Fréquence radio : 868 Mhz

### Détecteur de mouvement

- Transmission radio : 800 mètres (champ libre)
- Étanche : oui
- Distance de détection : 15 mètres environ (selon l'élément à détecter)
- Angle de détection : environ 9-12°
- Réglage de la sensibilité : oui
- Nombre de récepteurs maximum : illimité (un détecteur peut faire sonner autant de récepteurs que souhaité)

- Visière : oui, pour protection contre les rayons du soleil et la pluie
- Réglage de l'angle de détection : oui, cache amovible
- Alimentation : 4 piles AA (fournies)
- Autonomie : 12 mois
- Alerte de piles faibles : oui (sur le récepteur)
- Détection piétons : oui
- Détection véhicules : oui
- Installation : support à fixer
- Modes de fonctionnement : 24/24 ou nocturne
- Fréquence radio : 868 Mhz