

Ultra Secure[®]

SYSTÈME IDENTIFICATION ALERTE SANS-FIL 300M - 8
BOUTONS COUP DE POING SIRÈNE FLASH LEDS
TÉLÉCOMMANDES D'ARRÊT (DA600+)

Référence : F021-0072-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Nous avons développé ce dispositif pour vous permettre d'**identifier en un coup d'œil qui demande de l'aide** ! Le tout grâce à une technologie **sans-fil performante** (300 mètres [champ libre](#)), particulièrement **simple à installer et à utiliser**.

1. Un des usagers équipés va pouvoir **donner l'alerte immédiatement** sur le boîtier grâce à une pression sur son bouton déclencheur.
2. Le personnel chargé du contrôle va voir spontanément quelle LED est allumée sur le ou les boîtiers et **intervenir immédiatement** auprès du bon service / bonne personne / etc.

Ce système **unique** vous permet de recevoir une alerte sans-fil provenant de **8 zones différentes** grâce au boîtier de contrôle [F021-0006-00](#) et à huit boutons haute-résistance sans-fil 300m [F009-3539-00](#).

Vous êtes **doublement alerté** par la sirène et le flash stroboscopique. En **un coup d'œil** vous pourrez voir quelle LED est allumée et donc **où intervenir immédiatement** !
Pour une **sécurité totale**, le boîtier se déclenche en continu. Il s'arrête uniquement lorsqu'un usager le décide en appuyant directement sur l'une des télécommandes. **Sans contraintes**, facile à utiliser et à installer, ce système bénéficie d'une **excellente portée** sans-fil.

Identification jusqu'à 8 zones / personnes différentes.

Ce boîtier, de notre conception, vous permet d'**identifier jusqu'à 8 zones distinctes**. Que vous souhaitiez surveiller **différentes zones** de votre propriété / entreprise ou **distinguer des individus spécifiques qui ont besoin d'aide** (*via bouton panique par exemple*), notre système avancé est capable de répondre à vos besoins spécifiques.

Déclenchement sans-fil 300 mètres

Notre technologie sans-fil permet un déclenchement **immédiat** du boîtier considéré, même à **grande distance** des déclencheurs (*jusqu'à 300 mètres champ libre*).

Déclenchement immédiat

Lorsqu'une **activité suspecte** est détectée ou qu'un **usager est en difficulté** et souhaite demander de l'aide par exemple, notre produit déclenche instantanément une alarme pour vous alerter de la situation. Vous pouvez être sûr de **bénéficier d'une réaction rapide** face aux menaces potentielles et ceci en sans-fil sur une **portée allant jusqu'à 300 mètres** (*champ libre*).

Volume réglable

Nous avons pensé à tout, **vous pouvez ajuster le volume de la sirène** en fonction de vos préférences et des besoins spécifiques de votre environnement. Même la **tonalité est réglable** pour plus de confort et de sécurité !

Déclenchement continu tant qu'il n'est pas arrêté

C'est un **atout de sécurité indéniable**, l'alarme continuera de se déclencher jusqu'à ce qu'elle soit désactivée manuellement, **assurant ainsi une vigilance continue** jusqu'à ce que vous preniez les mesures nécessaires pour **éliminer la menace**. Une fois le problème résolu, l'intervention faite, il **suffit d'appuyer sur l'une des télécommandes** pour arrêter la sirène et le flash simplement !

Arrêt via télécommandes

Notre produit est **équipé de télécommandes** qui vous permettent d'arrêter facilement l'alarme une fois que la situation est sous contrôle.

Simple à installer / Clé en main

Fixez simplement le boîtier où vous souhaitez recevoir l'alerte et **branchez-le**. Il est déjà fonctionnel ! Tous les éléments déclencheurs de votre commande seront **déjà jumelés**, pour votre plus grand confort, par nos techniciens.

Une gamme DA600+ étendue

Votre **installation est pérenne**, grâce à sa **grande compatibilité**. Nous offrons toujours plus de choix en matière de confort et sécurité pour professionnels et particuliers. N'hésitez pas à regarder les nombreux produits compatibles et à nous contacter pour faire un point avec vous ! Pour étoffer votre système d'alerte et de contrôle, nous vous **conseillons** nos boutons coup de poing ([F009-3539-00](#) / [F009-3540-00](#)) et boutons simples ([F006-2220-00](#)) mobiles et à fixer, **particulièrement pertinents**.

Ajoutez également le nombre de boîtiers ([F021-0001-00](#) / [F021-0002-00](#) / [F021-0003-00](#) / [F021-0004-00](#) / [F021-0005-00](#) / [F021-0006-00](#) / [F021-0007-00](#) / [F021-0008-00](#)) nécessaire pour sécuriser complètement votre établissement, selon les besoins, nous avons développé des supports de contrôle jusqu'à 16 LEDs (*plus est possible, nous contacter*).

Ajoutez le **nombre de boutons SOS désirés** de la **gamme DA600+** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les plus simples [F006-3800-00](#) / [F006-2200-00](#) / [F006-2220-00](#), aux plus évolués et résistants [F009-3539-00](#) / [F009-3540-00](#) / [F006-2801-00](#) / [F006-2802-00](#) / [F006-2803-00](#) / [F006-2806-00](#) / [F006-2807-00](#) et même déportés [F006-2800-50](#) / [F006-2800-52](#) et plus encore. Équipez facilement **tous les usagers / toutes les zones** pour un système optimal !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Système identification alerte sans-fil 300m - 8 boutons coup de poing Sirène Flash LEDs Télécommandes d'arrêt (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier pour identification d'alerte sans-fil 8 LEDs avec sirène + flash + télécommandes d'arrêt (DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Coffret mural haute-résistance boîtier 500 x 400 x 175 - Porte pleine / Serrure triangle / Plaque montage / IP65 / ABS
 - *incluant* 1x Boîtier IP65 500 x 400 x 175 mm à charnière et porte opaque
 - *incluant* 2x Serrure triangle avec outil
 - *incluant* 1x Plaque métallique de montage
 - *incluant* 1x Lot de 4 pattes de fixation avec vis et chevilles
 - ... *incluant* 2x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)
 - *incluant* 2x Récepteur DA600+ intérieur à 4 canaux
 - *incluant* 2x Transformateur 15V DC 1500mA
 - *incluant* 2x Support de fixation arrière
 - ... *incluant* 1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 1x Contre-écrou de fixation
 - ... *incluant* 1x Lampe flash rouge stroboscopique intégrée
 - *incluant* 1x Flash rouge
 - ... *incluant* 8x Relais continu N/O N/C
 - ... *incluant* 1x Transformateur 12V 6A
 - ... *incluant* 8x LED rouge large
 - ... *incluant* 1x Relais sans-fil déclenchement sans fil sortie en contact sec

- NO/NC KPW1 (gamme KP)
- ... *incluant* 2x Télécommande (gamme KP)
 - *incluant* 2x Pile alcaline 12v (MN27)
 - *incluant* 2x Télécommande
- [8x Bouton haute-résistance 300 mètres sans-fil étanche SOS panique autonome(gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 8x Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC
 - *incluant* 8x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
 - *incluant* 8x Bouton coup de poing haute-résistance champignon rouge
 - *incluant* 8x Relais contact sec pour bouton coup de poing
 - *incluant* 8x Support de connecteur NO pour bouton coup de poing
 - ... *incluant* 8x Bouton sans-fil extérieur pour sonnette autonome 300 mètres témoin lumineux (gamme DA600+)
 - *incluant* 8x Bouton de sonnette 300 mètres avec témoin lumineux
 - *incluant* 8x Protection extérieure
 - *incluant* 8x Pile 12V 23A

SPÉCIFICATIONS

Boîtier pour identification d'alerte sans-fil 8 LEDs avec sirène + flash + télécommandes d'arrêt (DA600+)

- POIDS TOTAL : 5,6 Kg
- Coffret mural haute-résistance boîtier 500 x 400 x 175 - Porte pleine / Serrure triangle / Plaque montage / IP65 / ABS
 - Serrure : triangle avec un outil fourni
 - Porte : opaque
 - Matériau : plastique ABS ultra-léger et PC sans halogène résistant aux UVs
 - Couleur : RAL 7035
 - Résistant aux intempéries : Oui (IP65)
 - Résistant aux chocs : Oui (IK08)
 - Résistant aux températures : Oui large plage de résistance (-35°C à 65°C)
 - Résistance au feu : Oui élevée (UL94HB)
 - Dimensions externes : 500 (l) x 400 (L) x 175 (P) mm
 - Dimensions internes : 455 (l) x 350 (L) x 160 (P) mm
 - Poids : 4,3 Kg
- Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)
 - 4 sorties relais contact secs réglables N/O ou N/C (souvent utilisées pour déclencher des transmetteurs GSM, des relais temporisés).
 - Sortie 12v DC temporisée 1, 10, 60 secondes ou 5 minutes (souvent utilisée avec des sirènes et des feux clignotants).
 - Dimensions du récepteur : 160 mm (larg.) x 105 (haut.) x 35 (profond.)

- Alimentation : Transformateur 15v DC 1,5 amp
- Bouton Marche/Arrêt : Oui
- Contrôle du volume réglable : Oui
- Canaux disponibles : 4
- Nombre de rayons maximum par canal : 32
- Nombre de jeux de barrières maximum par récepteur : 128
- Sonneries intégrées : Oui (1 par canal)
- Bip de rappel : Oui (si programmé)
- Fréquence : 433 MHz
- Courant en veille : 20 mA
- Courant de l'alarme : 180 mA
- Puissance de coupure relais : 30v DC max ou 250v AC max (3A max)
- Portée sans fil : 500 - 900 mètres (champ libre, en fonction des détecteurs utilisés)
- Compatibilité gamme DA600+ complète
- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - Couleur : Blanche
 - Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
 - Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
 - Tonalités : 32 (réglables)
 - Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
 - Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
 - Fixation : Grosse vis avec joint
- Lampe flash rouge stroboscopique intégrée
 - Couleur : Rouge
 - Tension : 9 - 12v DC
 - Diamètre : 75 mm
 - Épaisseur : 55 mm
- Relais continu N/O N/C
 - Dimensions : 66 (long.) x 43 (larg.) x 20 (haut.) mm
 - Entrée : 12 or 24v DC
 - Sortie : jusqu'à 24v DC / 240v AC (8A)
 - Nombre de sorties : 2 (double pole)
 - Déclencheur : N/O ou N/C (choix)
 - Arrêt par réinitialisation : N/O ou coupure alimentation
- Transformateur 12V 6A
 - Entrée : 100 - 240 v AC
 - Sortie : 12v 6000 mA
- LED rouge large
- Relais sans-fil déclenchement sans fil sortie en contact sec NO/NC KPW1 (gamme KP)
- Télécommande (gamme KP)
 - Dimensions : 55 (longueur) x 30 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
 - Durée de vie de la pile : 1 - 3 ans (utilisation normale)
 - Distance de transmission du signal : 60 mètres (champ libre)

Bouton haute-résistance 300 mètres sans-fil étanche SOS panique autonome(gamme DA600+)

- Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC
 - Dimensions totales : 153 (H) x 90 (L) x 90 (D) mm (bouton poussoir inclus)
- Bouton sans-fil extérieur pour sonnette autonome 300 mètres témoin lumineux (gamme DA600+)
 - Dimensions du bouton avec protection extérieure : 83 x 50 x 15 mm
 - Mode d'installation : Adhésifs double face fourni
 - Portée : 300 mètres (champ libre)
 - Couleur : blanc
 - Alimentation : 1 pile 23A 12V fournie
 - Durée de vie des piles : 6 mois à 1 an suivant l'utilisation (relatif au nombre de visite)