

Ultra Secure®

ALARME AUTONOME 1 (GAMME HY)

Référence : F005-6410-61



FICHE PRODUIT

Ce kit "Alarme autonome 1" comprend :

- 1 × Détecteur d'ouverture porte / fenêtre supplémentaire - 100 % sans fil autonome (gamme HY) (F005-6410-00)
- 1 × Sirène solaire supplémentaire 105db sans-fil norme IP66 (gamme HY) (F005-6000-00)
- 2 × Télécommande supplémentaire armement / désarmement sans fil (gamme HY) (F005-6020-00)

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»



Le **détecteur d'ouverture porte/fenêtre HY** est une solution de **surveillance avancée**, conçue pour protéger efficacement **les ouvrants** de votre propriété (maison /

appartement...). Avec sa technologie de pointe et ses fonctionnalités innovantes, il détecte l'ouverture non désirée d'une **porte** et/ou **fenêtre** et envoie l'alerte instantanée aux autres éléments du système de protection.

Les points clés (autonomie, portée d'émission...)

Le détecteur est **100 % autonome** et fonctionne à l'aide de **2 piles CR2032** (fournies), offrant une alimentation sans faille et une autonomie prolongée : 2 ans en utilisation normale.

Grâce à son antenne puissante, le détecteur offre une **portée de transmission d'alerte sans-fil impressionnante** pouvant atteindre **jusqu'à 150 mètres** en (*champ libre*), garantissant une communication efficace avec les **éléments de réception jumelés** au sein du système (*F005-6400-00 / F005-6000-00*).

Un **témoin lumineux** situé en façade et directement intégré à la coque de l'appareil fournit des informations essentielles sur l'**état du détecteur**. Qu'il s'agisse de l'**envoi du signal de détection** ou d'une **alerte** de niveau de **piles faibles**, le détecteur vous informe visuellement en cas de problème. Le témoin LED est **désactivable** pour une utilisation plus discrète de l'appareil (*via un cavalier situé à l'arrière du produit*).

L'appareil est doté d'une fonction innovante **anti-effraction**, en effet, en cas d'une **ouverture non autorisée** du dispositif, une **alerte** est immédiatement déclenchée. Tous les éléments jumelés au détecteur se déclenchent, assurant ainsi une **autoprotection** accrue contre les tentatives de sabotage.

Installation et conseils pratiques

L'installation du détecteur d'ouverture est **rapide et facile**, ne nécessitant aucun câblage compliqué, puisque **100 % sans fil** et **autonome**. Les deux éléments qui composent le détecteur d'ouverture (*le détecteur et l'aimant*) sont dotés d'une **encoche**. Lors de la mise en place du dispositif, **alignez** les deux marquages, pour une installation avec une efficacité de déclenchement maximale. De plus, l'appareil est fourni avec un **adhésif double-face**. Parfait pour placer le détecteur de la manière la plus adaptée possible en fonction de votre environnement d'utilisation.



La *sirène solaire HY* d'une puissance sonore **supérieure à 100 dB** a été développé pour **respecter la norme IP66** avec un **excellent niveau d'étanchéité**. Elle offre une **utilisation sans faille en extérieur**, même dans des environnements exposés aux aléas

climatiques. **Elle vous assure une surveillance optimale de votre propriété.**

100 % autonome via panneau solaire

Cette sirène est **autonome en énergie** grâce à son **panneau solaire intégré** qui maintient les batteries rechargées pour un **fonctionnement jour comme nuit**. L'autonomie de la batterie intégrée est de **60 jours sans aucune lumière**, ainsi aucun risque qu'elle se vide entièrement, même pendant les nuits les plus longues ou les journées très nuageuses. Son circuit de recharge est **optimisé** pour offrir un **bon rendement en électricité même dans des environnements peu ensoleillés**. Évitez cependant les lieux fortement et constamment ombragés. Cette sirène est idéale pour les **lieux sans électricité**.

Portée sans fil impressionnante

La portée correspond à l'élément de la gamme HY ou KP compatible jumelé vers cette sirène. Elle est de :

- **300 mètres** (*champ libre*) avec l'émetteur universel sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec la télécommande
- **50 mètres** (*champ libre*) avec le bouton panique sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec les détecteurs de fumée et chaleur
- **50-300 mètres** (*champ libre*) en fonction des éléments de la gamme KP.

Jumelage pratique

Vous pouvez appairer à la sirène, jusqu'à **8 télécommandes** et un total de **16 éléments déclencheurs** :

- **12 zones d'armement**, ces emplacements sont actifs lorsque la sirène est armée par une **télécommande d'armement / désarmement** (*F005-6020-00*).
- **4 zones "urgence / panique"** ces zones peuvent être paramétrées en **zone 24 / 24**. Ce qui signifie que les dispositifs jumelés sur ces zones déclencheront la sirène **même si cette dernière est désarmée**. Exemples : **Bouton panique "SOS"** (*F005-6030-00*) et **détecteur fumée / chaleur** (*F005-6050-00*).

Répétition du signal

Cette **sirène solaire** est également capable d'**agir comme un répéteur de signal HY**. Lorsqu'elle reçoit un **signal d'alerte sans-fil**, elle va **faire rebondir le signal d'alerte** avec une excellente portée de **150 mètres** (*champ libre*). Des dispositifs HY situés hors de portée peuvent ainsi être déclenchés grâce à cette répétition.

Optimisation des réglages

Vous avez la possibilité de définir la **durée pendant laquelle va sonner la sirène** après un déclenchement. Choisissez **30 secondes** ou **3 minutes** (*le réglage se fait simplement en déplaçant un cavalier*). À tout moment, vous pouvez **stopper la sirène** grâce au **bouton de désarmement de la télécommande HY**.

Fonction d'autoprotection

Cette sirène solaire est dotée d'une **protection contre l'arrachage**. Si un vandale tente de la décrocher, elle va se **déclencher automatiquement** (et endolorir les tympans de l'individu en passant !).



Découvrez la **télécommande HY**, votre alliée pour une utilisation simplifiée et sécurisée de votre système d'alerte composé d'éléments de la gamme HY. Cette télécommande est l'équivalent de la baguette du chef d'orchestre. Elle permet d'**armer** ou de **désarmer** votre système en un clin d'œil !

Fonctionnement simple et intuitif

En plus de ses boutons d'armement / armement, la télécommande est équipée d'un bouton **panique** qui offre une solution rapide pour déclencher manuellement l'alerte en cas d'urgence. Équipée d'une **antenne dépliable**, cette télécommande offre une portée de transmission optimale atteignant **jusqu'à 50 mètres** (*champ libre*). Pratique, la télécommande est dotée d'un **clapet de protection** coulissant, ce dernier, évite les activations accidentelles, garantissant une **utilisation sûre** et intuitive. Enfin, cette télécommande possède un **anneau pour porte-clé**, ce qui vous permet de l'attacher à votre trousseau pour toujours l'avoir à vos côtés.

100 % autonome et "alerte piles faibles"

Fonctionnant avec une **pile 12 V** (fournie), l'**alimentation de la télécommande HY** est autonome et fiable. Si la LED de la télécommande clignote lors de l'appui sur un bouton, cela signifie que la pile doit être **remplacée**. Cette même **LED témoin** intégrée à la télécommande, fournit des informations précises sur l'**envoi du signal** aux éléments du système.

Note importante

Pour garantir une **action efficace**, il est essentiel d'exercer une **pression prolongée** sur les boutons de la télécommande. Une simple pression ne

déclenchera aucune action (il s'agit d'une sécurité supplémentaire pour éviter tout déclenchement intempestif).

Étoffe votre système :

La gamme HY regorge d'appareils de **détection** et de **réception** et autres accessoires aux fonctionnalités uniques ! N'hésitez pas vous fournir d'un ou plusieurs **appareils supplémentaires** pour que ce kit exemple devienne aussi **personnalisé** que vous le souhaitez ! ([F005-6020-00](#) / [F005-6030-00](#) / [F005-6420-00](#) / [F005-6430-00](#) / [F005-6410-00](#) / [F005-6440-00](#) / [F005-6400-00](#) / [F005-6000-00](#) / [F005-6050-00](#) / [F005-6470-00](#) / [F005-6480-50](#) / [F005-6450-50](#) / [F005-0760-00](#))

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Alarme autonome 1 (gamme HY)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur d'ouverture porte / fenêtre - 100 % sans fil autonome (gamme HY)]
 - ... *incluant* 1x Détecteur d'ouverture (HY)
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face
 - ... *incluant* 2x Piles CR2032
 - ... *incluant* 1x Préparation technique - Mode d'utilisation "Normal"
- [1x Sirène solaire 105 dB sans-fil norme IP66 (gamme HY)]
 - ... *incluant* 1x Sirène solaire sans-fil HY
 - ... *incluant* 1x Jeu de 3 vis et 3 chevilles
- [2x Télécommande armement / désarmement sans fil (gamme HY)]

SPÉCIFICATIONS

Détecteur d'ouverture porte / fenêtre - 100 % sans fil autonome (gamme HY)

- Alimentation : DC 3 V (2 piles CR2032)
- Courant en veille : $\leq 3 \mu\text{A}$
- Dimensions du détecteur : 72 x 30 mm (L x l)
- Dimensions de l'aimant : 39 x 12 mm (L x l)
- Intensité au déclenchement : $\leq 20 \text{ mA}$
- Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C
- Humidité relative : $\leq 80 \%$
- Fréquence d'émission sans fil : 433 MHz
- Portée de transmission sans fil : >150 m (champ libre)

Sirène solaire 105 dB sans-fil norme IP66 (gamme HY)

- Résistante à l'eau : Oui (respecte la norme IP66)
- Sans-fil : Oui
- Portée : 50 - 150 mètres (champ libre)
- Alimentation : Batterie interne (2600 mAh 3.7v Lithium)
- Autonomie sans-recharge : 60 jours
- Méthode de recharge : Panneau solaire intégré
- Zones : 16
- Types de zone
 - 12 zones armement (*nécessite la télécommande pour l'armement*)
 - 4 zones urgence 24/24 (*déclenchement de la sirène même si elle est désarmée*)
- Couleur : Blanche
- Sirène : 105 Decibels (double sirènes)
- LEDs stroboscopiques : Oui (*quand la sirène est armée*)
- Autoprotection : Oui
- Contrôle à distance via télécommande : Oui (*jusqu'à 8 par sirène*)
- Durée de la sirène : 30 secondes ou 3 minutes
- Dimension : 320 (Hauteur) x 215 (Largeur) x 103 (Épaisseur) mm
- Installation : Retirez le couvercle (*1 vis partie inférieure*) et installez la base sur votre

mur avec 3 vis

- Fréquence d'utilisation : 433 MHz

Télécommande armement / désarmement sans fil (gamme HY)

- Portée : 50 mètres (champ libre)
- Contrôles :
 - Armement
 - Désarmement
 - Bouton panique
- Clapet de protection : Oui (coulissante)
- Couleur : noir
- Dimensions : 65 × 35 × 14 mm
- Antenne extensible : Oui (0 à 60 mm)
- Anneau pour porte-clef : Oui
- Alimentation : 1 x pile MN21 12 V (fournie)
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz