

UltraSecure®

DÉTECTEUR D'EAU - FUITE ET INONDATION & SIRÈNE
SOLAIRE AVEC FLASHS STROBOSCOPIQUES (GAMME HY)

Référence : F005-6440-51



FICHE PRODUIT

Ce kit DéTECTEUR d'eau comprend :

- 1 x DéTECTEUR d'eau/fuite 100% autonome - Sirène intégrée >90 dB & émission d'alerte en sans fil (gamme HY) (F005-6440-00)
- 1 x Sirène solaire supplémentaire 105db sans-fil norme IP66 (gamme HY) (F005-6000-00)

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

DÉTECTEUR D'EAU / FUITE



- Alerte locale via **sirène intégrée** (> 90 dB)
- **Capteur d'eau** avec **1,40 m de câble**
- **Autonome** fonctionne sur piles (*fournies*)

Le déTECTEUR d'eau / fuite HY est une solution de **surveillance avancée**, conçue pour repérer efficacement une fuite d'eau dans votre propriété (cave de maison / restaurant / commerce / sanitaires / etc.). Avec sa technologie de pointe et ses fonctionnalités innovantes, il offre une tranquillité d'esprit inégalée en envoyant des alertes instantanées aux autres éléments du

système de protection.

Les points clés (capteur d'eau, autonomie, sirène intégrée...)

Le détecteur d'eau / fuite est doté d'un capteur sensible à la **présence de liquide**. Habilement fixé au bout d'un câble d'une **longueur totale de 3 m**, cette distance confortable de câble vous permet d'installer l'appareil en adéquation avec votre environnement d'utilisation.

Lorsque le capteur d'eau rentre en contact avec un liquide, suite à une éventuelle **fuite** ou une **inondation**, l'appareil déclenche sa **sirène intégrée** (*d'une puissance supérieure à 90 décibels*) et relaie le signal d'alerte en sans fil aux autres **éléments HY** jumelés.

Grâce à son module de transmission **sans fil**, le détecteur d'eau / fuite offre une **portée de transmission d'alerte** pouvant atteindre **jusqu'à 100 mètres** en (*champ libre*). Cela garantit une communication efficace avec les **éléments de réception jumelés** au sein du système ([F005-6400-00](#) / [F005-6000-00](#)).

Le détecteur est **100 % autonome** et fonctionne à l'aide de **2 piles AAA 1.5 V** (fournies), offrant une alimentation sans faille et une **autonomie prolongée** (*jusqu'à 6 mois pour une centaine de déclenchements par jour*) pour une tranquillité d'esprit durable.

Un **témoin lumineux** situé en façade et directement intégré à la coque de l'appareil fournit des informations essentielles sur l'**état du détecteur**. Qu'il s'agisse de l'**envoi du signal de détection**, d'une **alerte** de niveau de **piles faibles** ou bien d'une action de **paramétrage**, le détecteur vous informe visuellement en cas d'interaction avec ce dernier.

Installation et conseils pratiques

L'installation du détecteur d'ouverture est **rapide et facile**, ne nécessitant aucun câblage compliqué, puisque **100 % sans fil** et **autonome**. De plus, l'appareil est fourni avec un **adhésif double-face**. Parfait pour placer le détecteur de la manière la plus adaptée possible en fonction de votre environnement d'utilisation. Vous disposez d'une longueur totale de **300 cm de câble** pour installer à la hauteur souhaitée le détecteur et ainsi ajuster où arrivera le capteur d'eau.



La sirène solaire HY d'une puissance sonore **supérieure à 100 dB** a été développé pour **respecter la norme IP66** avec un **excellent niveau d'étanchéité**. Elle offre une

utilisation sans faille en extérieur, même dans des environnements exposés aux aléas climatiques. **Elle vous assure une surveillance optimale de votre propriété.**

100 % autonome via panneau solaire

Cette sirène est **autonome en énergie** grâce à son **panneau solaire intégré** qui maintient les batteries rechargées pour un **fonctionnement jour comme nuit**. L'autonomie de la batterie intégrée est de **60 jours sans aucune lumière**, ainsi aucun risque qu'elle se vide entièrement, même pendant les nuits les plus longues ou les journées très nuageuses. Son circuit de recharge est **optimisé** pour offrir un **bon rendement en électricité même dans des environnements peu ensoleillés**. Évitez cependant les lieux fortement et constamment ombragés. Cette sirène est idéale pour les **lieux sans électricité**.

Portée sans fil impressionnante

La portée correspond à l'élément de la gamme HY ou KP compatible jumelé vers cette sirène. Elle est de :

- **300 mètres** (*champ libre*) avec l'émetteur universel sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec la télécommande
- **50 mètres** (*champ libre*) avec le bouton panique sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec les détecteurs de fumée et chaleur
- **50-300 mètres** (*champ libre*) en fonction des éléments de la gamme KP.

Jumelage pratique

Vous pouvez appairer à la sirène, jusqu'à **8 télécommandes** et un total de **16 éléments déclencheurs** :

- **12 zones d'armement**, ces emplacements sont actifs lorsque la sirène est armée par une **télécommande d'armement / désarmement** ([F005-6020-00](#)).
- **4 zones "urgence / panique"** ces zones peuvent être paramétrées en **zone 24 / 24**. Ce qui signifie que les dispositifs jumelés sur ces zones déclencheront la sirène **même si cette dernière est désarmée**. Exemples : **Bouton panique "SOS"** ([F005-6030-00](#)) et **détecteur fumée / chaleur** ([F005-6050-00](#)).

Répétition du signal

Cette **sirène solaire** est également capable d'**agir comme un répéteur de signal HY**. Lorsqu'elle reçoit un **signal d'alerte sans-fil**, elle va **faire rebondir le signal d'alerte** avec une excellente portée de **150 mètres** (*champ libre*). Des dispositifs HY situés hors de portée peuvent ainsi être déclenchés grâce à cette répétition.

Optimisation des réglages

Vous avez la possibilité de définir la **durée pendant laquelle va sonner la sirène** après un déclenchement. Choisissez **30 secondes** ou **3 minutes** (*le réglage se fait simplement en déplaçant un cavalier*). À tout moment, vous pouvez **stopper la sirène** grâce au **bouton de**

désarmement de la télécommande HY.

Fonction d'autoprotection

Cette sirène solaire est dotée d'une **protection contre l'arrachage**. Si un vandale tente de la décrocher, elle va se **déclencher automatiquement** (*et endolorir les tympans de l'individu en passant !*).

Étoffez votre système :

La gamme HY regorge d'appareils de **détection** et de **réception** et autres accessoires aux fonctionnalités uniques ! N'hésitez pas vous fournir d'un ou plusieurs **appareils supplémentaires** pour que ce kit exemple devienne aussi **personnalisé** que vous le souhaitez ! (F005-6020-00 / F005-6030-00 / F005-6420-00 / F005-6430-00 / F005-6410-00 / F005-6440-00 / F005-6400-00 / F005-6000-00 / F005-6050-00 / F005-6470-00 / F005-6480-50 / F005-6450-50 / F005-0760-00)

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur d'eau - fuite et inondation & sirène solaire avec flashes stroboscopiques (gamme HY)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur d'eau/fuite 100% autonome - Sirène intégrée >90 dB & émission l'alerte en sans fil (gamme HY)]
 - ... incluant 1x Détecteur d'eau (HY)
 - ... incluant 1x Adhésif double face
 - ... incluant 2x Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle
- [1x Sirène solaire 105 dB sans-fil norme IP66 (gamme HY)]
 - ... incluant 1x Sirène solaire sans-fil HY
 - ... incluant 1x Jeu de 3 vis et 3 chevilles

SPÉCIFICATIONS

Détecteur d'eau/fuite 100% autonome - Sirène intégrée >90 dB & émission l'alerte en sans fil (gamme HY)

- Alimentation : DC 3 V (2 piles AAA de 1,5 V)
 - Courant en veille : < 10 µA
 - Intensité au déclenchement : < 100 mA
 - Puissance sonore : > 90 dB
 - Dimensions du détecteur : 97 x 41 mm (L x l)
 - Dimensions du capteur : 30 mm (L)
 - Longueur du câble : 3 m
 - Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C
 - Humidité de fonctionnement : < 80 %
 - Fréquence sans fil : 433,92 MHz
 - Distance sans fil : < 100 m (champ libre)
-
- Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle
 - Type de pile : AAA (LR03)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5v

Sirène solaire 105 dB sans-fil norme IP66 (gamme HY)

- Résistante à l'eau : Oui (respecte la norme IP66)
- Sans-fil : Oui
- Portée : 50 - 150 mètres (champ libre)
- Alimentation : Batterie interne (2600 mAh 3.7v Lithium)
- Autonomie sans-recharge : 60 jours
- Méthode de recharge : Panneau solaire intégré
- Zones : 16
- Types de zone
 - 12 zones armement (*nécessite la télécommande pour l'armement*)

- 4 zones urgence 24/24 (*déclenchement de la sirène même si elle est désarmée*)
- Couleur : Blanche
- Sirène : 105 Decibels (double sirènes)
- LEDs stroboscopiques : Oui (*quand la sirène est armée*)
- Autoprotection : Oui
- Contrôle à distance via télécommande : Oui (*jusqu'à 8 par sirène*)
- Durée de la sirène : 30 secondes ou 3 minutes
- Dimension : 320 (Hauteur) x 215 (Largeur) x 103 (Épaisseur) mm
- Installation : Retirez le couvercle (*1 vis partie inférieure*) et installez la base sur votre mur avec 3 vis
- Fréquence d'utilisation : 433 MHz

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros