

UltraSecure®

ALERTE DE PASSAGE 600M SANS FIL - DÉTECTEUR
MOUVEMENT AUTONOME & CARILLON SUR PRISE
COMMANDÉE (ON/OFF) 35 MÉLODIES

Référence : F005-6480-53



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Ce kit inclut

- 1 x Détecteur de mouvement supplémentaire autonome sans-fil 600m "Pile-Classic" intérieur ou extérieur (gamme DA600+) (F004-3890-00)
- 1 x Carillon R supplémentaire sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+) (F004-4510-00)
- 1 x F005-6480-00
- 2 x Télécommande supplémentaire armement / désarmement sans fil (gamme HY) (F005-6020-00)

Ce système **d'alerte de passage sans fil** avec **détecteur de mouvement infrarouge** (10-15 mètres) autonome sur pile, récepteur carillon contrôlé à distance via **prise commandée** et ses **télécommandes sans fils** vous permet d'**être informé**, simplement, en cas de passage d'une **personne** ou d'un **véhicule**. Les principaux points forts de ce kit sont : **simplicité d'installation** et **d'utilisation**, une personnalisation avec **35 mélodies** au choix, une intensité de **volume réglable**, alerte visuelle via **témoin lumineux** intégré au carillon.

Détection des mouvements de chaleur

La détection infrarouge capte les **mouvements de chaleur**, ce qui permet au détecteur de fonctionner aussi bien le jour que la nuit. En installant le détecteur à environ 1 - 1,5 mètre du

sol, vous évitez la détection de petits animaux (*fixez-le horizontalement au sol*).

Design simple et design

Son aspect moderne et sobre, lui permet de s'intégrer facilement dans un **environnement extérieur** (*jardin, allée, chemin...*) comme intérieur.

Portée sans fil jusqu'à 600 mètres

La portée de transmission vous permet de recevoir des alertes de passage pouvant aller **jusqu'à 600 mètres** (*champ libre*). Idéal pour détecter les passages à l'autre bout d'un bâtiment ou à l'entrée d'un chemin par exemple.

Détection extérieure / intérieure

Ce détecteur peut être utilisé **en extérieur et en intérieur** : son fonctionnement à piles lui permet d'être positionné à de nombreux endroits. Il pourra donc servir pour signaler les passages dans des **cours ou des allées**, mais également les **entrées dans des commerces ou des bureaux** par exemple.

Portée de détection ajustable

Ce détecteur de mouvement possède un **réglage de sensibilité** permettant d'ajuster la portée de détection facilement. En fonction de vos besoins, celle-ci pourra aller **jusqu'à 10 ou 15 mètres**.

Système autonome et durable

Ce détecteur fonctionne à l'aide de **3 piles AA 1,5V**. Pour une utilisation dite normale (*soit moins de 50 déclenchements par jour*), la durée de fonctionnement du détecteur est d'**environ 1 année**.

Installation simple et rapide

Le **détecteur de mouvement** est livré avec un support pivotant détachable ainsi que les vis et chevilles nécessaires à l'installation. Son **fonctionnement sur piles** lui permet d'être installé sans aucune difficulté.

Il est recommandé de fixer le détecteur solidement et sur une structure résistante afin d'éviter les déclenchements intempestifs. Une orientation vers une **zone dégagée** et une **inclinaison vers le bas** permettront d'améliorer la qualité de la détection.


Complétez votre système d'alerte

Vous pouvez **associer un nombre illimité de carillons** par détecteur de mouvement, libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation. À l'inverse, vous

pouvez également jumeler plusieurs détecteurs de passage (jusqu'à 32) par récepteur-carillon. Chaque détecteur peut avoir sa **propre mélodie**, pour permettre de connaître instantanément la pièce dans laquelle le détecteur s'est déclenché.

Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres** (*champ libre*)
- **35 mélodies au choix** (gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux)
- **Volume ajustable** (4 niveaux de réglage).
- Mélodie sélectionnable par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(e)
- Alimentation directement sur prise secteur
- Flashes lumineux bleus
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (*pas de limite théorique*) qui sonneront simultanément



Découvrez notre *prise commandée HY*, conçue pour simplifier votre quotidien. Cette prise innovante est compatible en **sans fil** avec la télécommande HY, permettant d'**armer** ou de **désarmer à distance** tout appareil électronique branché sur la prise commandée. La **LED témoin** intégrée offre une visualisation claire de l'état et des paramètres de la prise, assurant une utilisation simple et efficace.

Installation Plug & Play !

La mise en place de cette prise est **simple et rapide**, ne nécessitant aucune compétence technique particulière. Branchez la prise commandée directement sur une **prise secteur (mural / multiprise)**. Une fois ceci fait, c'est l'appareil que vous souhaitez **éteindre** ou **allumer à distance** que vous installez sur la prise commandée. Il peut s'agir d'un **carillon**, d'une **lampe** ou tout autre type d'appareil nécessitant une **alimentation électrique directe**.

Simplicité d'utilisation

La prise commandée fonctionne via des **ondes radio sans fil** et ne nécessite **ni internet, ni application** mobile. Son fonctionnement est très pratique, car la prise commandée n'est en aucun cas dépendante de votre réseau domestique pour assurer une pleine efficacité. La prise est contrôlée à **distance** grâce à la télécommande sans fil HY sur une portée *champ*

libre allant **jusqu'à 50 mètres**. Il est possible d'appairer **4 télécommandes max.** pour une gestion partagée. La prise intègre un **témoin LED** dont l'utilité est de fournir des **informations d'état** et de **paramétrage** (armée, désarmée, en mode jumelage).

Fonctionnalités Avancées

- **Mémoire intégrée** : La prise est capable de garder en **mémoire l'état d'armement**, et ce, même **après une coupure de courant** inopinée. En effet, grâce à son mode mémoire, lorsque le courant est rétabli, la prise se "réveille" dans son **état d'origine** et est prêt à être réutilisée à nouveau.
- **Réinitialisation Facile** : Doté d'un bouton unique de paramétrage, il suffit d'effectuer sur ce dernier, un **appui de 10 secondes** afin de **réinitialiser** la prise commandée à ses **paramètres d'usine**. Pratique en cas de problèmes de **connectivité** entre la télécommande et la prise commandée.

Un "accessoire indispensable" !

Cette prise commandée est idéale pour **allumer** ou **éteindre à distance** vos appareils électriques. Elle offre une **solution pratique** et flexible pour une variété d'applications domestiques (*un luminaire, un carillon sur une prise, ou bien plusieurs appareils simultanément en coupant l'alimentation d'une multiprise*). Optez pour notre prise commandée pour une gestion efficace et personnalisée de vos différents appareils électriques. Profitez d'une **utilisation simplifiée** et d'une **sécurité renforcée** grâce à ses fonctionnalités avancées.



Découvrez la **télécommande HY**, votre alliée pour une utilisation simplifiée et sécurisée de votre système d'alerte composé d'éléments de la gamme HY. Cette télécommande est l'équivalent de la baguette du chef d'orchestre. Elle permet d'**armer** ou de **désarmer** votre système en un clin d'œil !

Fonctionnement simple et intuitif

En plus de ses boutons d'armement / armement, la télécommande est équipée d'un bouton **panique** qui offre une solution rapide pour déclencher manuellement l'alerte en cas

d'urgence. Équipée d'une **antenne dépliable**, cette télécommande offre une portée de transmission optimale atteignant **jusqu'à 50 mètres (champ libre)**. Pratique, la télécommande est dotée d'un **clapet de protection** coulissant, ce dernier, évite les activations accidentelles, garantissant une **utilisation sûre** et intuitive. Enfin, cette télécommande possède un **anneau pour porte-clé**, ce qui vous permet de l'attacher à votre trousseau pour toujours l'avoir à vos côtés.

100 % autonome et "alerte piles faibles"

Fonctionnant avec une **pile 12 V (fournie)**, l'**alimentation de la télécommande HY** est autonome et fiable. Si la LED de la télécommande clignote lors de l'appui sur un bouton, cela signifie que la pile doit être **remplacée**. Cette même **LED témoin** intégrée à la télécommande, fournit des informations précises sur l'**envoi du signal** aux éléments du système.

Note importante

Pour garantir une **action efficace**, il est essentiel d'exercer une **pression prolongée** sur les boutons de la télécommande. Une simple pression ne déclenchera aucune action (*il s'agit d'une sécurité supplémentaire pour éviter tout déclenchement intempestif*).

Gamme DA600+ complète !

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



Détecteur d'ouverture (intérieur) : [F004-2820-00](#)

Détecteur d'ouverture (extérieur) : [F004-4700-00](#)

Détecteur "PILE-CLASSIC" : [F004-3890-00](#)
Détecteur "HIBOU" : [F004-4920-00](#)
Détecteur solaire noir : [F004-4640-00](#)
Détecteur solaire maisonnette : [F004-4780-00](#)
Détecteur leurre factice : [F004-3870-00](#)
Barrières infrarouges 1B-60 : [F004-3880-00](#) / 1B : [F004-2780-00](#) / 2B : [F004-2770-00](#)
Bouton autonome : [F006-3800-00](#)
Récepteur bipeur mobile : [F004-5980-00](#)
Récepteur carillon hibou : [F004-4930-00](#)
Récepteur carillon classique : [F004-4510-00](#)
Récepteur carillon triangle : [F004-5100-00](#)
Récepteur carillon / sirène solaire : [F004-2811-00](#)
Récepteur "PRO" avec sorties relais : [F004-2790-00](#)
Récepteur cloche industrielle : [F006-2010-00](#)
Répéteur de signal : [F004-2910-00](#)
Point d'alerte GSM sécurisé : [F005-5400-00](#)
Point d'alerte GSM discret : [F005-5410-00](#)
Télécommande sans fil : [F004-2890-00](#)



Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles** dans la [**gamme DA600+**](#) !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre [**atelier nantais**](#). Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou [**contactez-nous**](#) directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Alerte de passage 600m sans fil - Détecteur mouvement autonome & carillon sur prise commandée (ON/OFF) 35 mélodies**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement sans-fil - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)]
 - ... incluant 1x Détecteur de mouvement sans-fil
 - ... incluant 1x Support de fixation avec tête rotative
 - ... incluant 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [1x Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+)]
 - ... incluant 1x Récepteur-carillon R sans fil
 - ... incluant 1x Prise intégrée (= fixation murale)
 - ... incluant 1x Notice d'utilisation en français
- [1x Prise commandée - Contrôle sans fil alimentation ON/OFF (gamme HY)]
- [2x Télécommande armement / désarmement sans fil (gamme HY)]

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement sans-fil - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)

- Période de détection : jour et nuit
- Utilisation : intérieure et extérieure

- Portée sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 90 (H) x 70 (L) x 95 (P) mm
- Alimentation : piles (3x AA 1,5V)
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 2 au choix (par commutateur ou cavalier)
- Couleur : DéTECTeur noir / gris foncé
- Autonomie : 1 an (en utilisation normale, soit moins de 50 déclenchements / jour)
- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5 V

Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashs (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB (*en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés*)
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Installation : directement sur prise
- Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière bleue

Prise commandée - Contrôle sans fil alimentation ON/OFF (gamme HY)

- Tension d'entrée : 100 ~ 240 V AC
- Courant de sortie : $\leq 10A$
- Puissance de sortie : $\leq 2300W$
- Distance sans fil : $\geq 80 m$
- Fréquence sans fil : 433,92 MHz
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Humidité de fonctionnement : $\leq 80\%$
- Matériaux du boîtier : Matériau ABS ignifuge

Télécommande armement / désarmement sans fil (gamme HY)

- Portée : 50 mètres (champ libre)
- Contrôles :
 - Armement
 - Désarmement
 - Bouton panique
- Clapet de protection : Oui (coulissante)
- Couleur : noir

- Dimensions : 65 x 35 x 14 mm
 - Antenne extensible : Oui (0 à 60 mm)
 - Anneau pour porte-clef : Oui
 - Alimentation : 1 x pile MN21 12 V (fournie)
 - Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
-

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros