

UltraSecure®

RÉCEPTEUR-CARILLON SUPPLÉMENTAIRE SANS-FIL 800M
- NOIR / 6 ZONES / 32 MÉLODIES (PROTECT 800)

Référence : F004-5470-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Ce récepteur doit être jumelé avec au moins un élément déclencheur pour fonctionner.

Exemple : un **détecteur de mouvements** (*F004-4100-00*) ou un **bouton de sonnette** (*F006-3100-60*).

Faites évoluer facilement votre système

La gamme PROTECT 800 propose de nombreux accessoires compatibles, il est possible d'ajouter plusieurs produits comme :

- DéTECTEURS de mouvements (*F004-4100-00*)
- Bouton sonnette simple (*F006-3100-60*)
- Bouton sonnette haute résistance (*F006-3341-00*) / (*F006-3342-00*)
- Sonde métallique de détection de véhicule (*F004-4400-00*)
- DÉTECTEUR d'ouverture de portail (*F004-4300-00*)

- Télécommande pour récepteur carillon ([F004-5480-00](#))

Vous les retrouverez ici :[Accessoires compatibles PROTECT 800](#)

Récepteur design et performant

- Réception sans fil **800 mètres** (*champ libre*)
- **Volume ajustable** (*de faible à 93 décibels, voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives*). Si vous voulez augmenter encore le volume sonore de l'alerte, vous pouvez très bien **connecter une sirène** à votre récepteur par exemple.
- **32 mélodies au choix** (*gamme complète allant du bip simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Possibilité de jumeler jusqu'à 30 éléments** (*détecteurs de mouvements / bouton sonnette / bouton panique / etc...*) à votre récepteur-carillon
- Indicateur de zone (*visuel & sonore*)
- Armement / désarmement possible via télécommande (*non fournie*)
- Récepteur disponible en blanc et en noir
- Installable sur un mur ou un bureau (*support fourni*)
- Alimentation principale grâce à un adaptateur secteur 12 V fourni
- Alimentation de secours utilisant 3 piles LR14 / type C (*non fournies*)
- LED de notification en cas de coupure d'alimentation principale ainsi qu'en cas de pile de secours faible
- LED de contrôle de l'état des piles des éléments sans fil qui seront connectés à votre récepteur-carillon
- 1 sortie relais contact sec NO/NC momentanée (*pouvant être utilisées pour connecter une centrale d'alarme, transmetteurs téléphoniques, flashes stroboscopiques, Sirènes, Cloches, etc.*)
- 1 sortie 12 V temporisée (2 & 5 secondes)

Vous pouvez, bien sûr, compter sur notre équipe pour vous épauler dans cette recherche d'optimisation de votre système de sécurité.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

CE KIT COMPREND

- **Récepteur-carillon supplémentaire sans-fil 800m - Noir / 6 Zones / 32 Mélodies (PROTECT 800)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Récepteur-carillon sans fil longue portée]
- [1x Fixation murale]
- [1x Alimentation]
- [1x Notice d'utilisation en français]

SPÉCIFICATIONS

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Dimensions : 175 (h) x 140 (l) x 15 (sommet) à 55 (base) (P) mm
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v 1.2 A de 1m de longueur (fourni)
- Alimentation de secours : 3 piles LR14 / type C (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 30
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : 2 ou 5 secondes
- Installation : bureau ou murale
- Mode : Sonnerie + flash / Sonnerie uniquement / Flash uniquement
- Fréquence radio : 868 Mhz