

# UltraSecure®

KIT DÉTECTION DE PASSAGE VÉHICULE - SONDE MAGNÉTIQUE + CARILLON (NOIR) SANS FIL LONGUE DISTANCE (PROTECT 800)

Référence : F004-8210-00



# FICHE PRODUIT

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Ce **kit d'alerte de détection de passage de véhicule sur récepteur-carillon sans fil PROTECT 800 longue portée** (*800 mètres*) vous permet de **surveiller et protéger facilement votre allée** (*idéal pour éviter la détection d'animaux sur votre propriété*).

### Ce kit inclut

- 1 **Sonde de détection magnétique avec émetteur** extérieur sans fil
- 1 **Récepteur-carillon** radio intérieur 6 canaux

### Un fonctionnement simple

#### 1. Détection du passage d'un véhicule

Une fois la sonde en place (*judicieusement installée à 3-5 cm sous la route à surveiller ou à proximité immédiate en bord de route éventuellement*), elle va pourvoir **détecter le passage de véhicules**. Elle possède l'avantage non négligeable de ne détecter que le métal en mouvement (*ainsi que les vibrations*).

Vous **évitez ainsi toutes les détections des animaux de la faune environnante** par exemple. C'est un bon moyen de mettre en place un système qui ne va repérer que les véhicules.

## 2. Émission du signal sans fil

Quand la sonde a détecté le passage d'un véhicule, elle **déclenche immédiatement l'émetteur** (*protégé dans son boîtier sur-mesure étanche IP65*) sur lequel elle est câblée. Ce dernier va **envoyer un signal sans fil sur une excellente portée de 800 mètres champ libre** autour de lui.

## 3. Alerte reçue sur le récepteur sans-fil

Votre récepteur-carillon, installé chez vous à un endroit stratégique, va **recevoir instantanément le signal d'alerte et déclencher la mélodie** de votre choix (*au volume de votre choix également*). Notez que vous pouvez également déclencher des accessoires grâce à son bornier (*sorties 12V et contact sec*). Vous pouvez aussi opter pour le récepteur extérieur très performant de la même gamme PROTECT 800 (*voir kit d'exemple avec ce récepteur => Kit détection de passage véhicule - Sonde magnétique + cloche industrielle sans fil longue distance (PROTECT 800) (F004-4390-00) ou F004-5210-00*).

## Une alerte sans fil longue portée

Aucunes contraintes liées à l'installation de câbles, la sonde, reliée à un émetteur PROTECT 800 est **capable d'envoyer un signal d'alerte** sur une **excellente portée de 800 mètres champ libre** (*sans obstacles*). Installez cette sonde avec émetteur, même à grande distance du récepteur PROTECT 800. C'est une **réponse pertinente pour tous les environnements**, même les plus complexes (*n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone pour vous aider dans vos choix*).

## Détection de véhicules sans contraintes

L'émetteur est 100% autonome, **alimenté sur piles fournies**.

Installez votre système de détection, **où vous le souhaitez**, le plus simplement du monde.

La sonde est conçue pour **résister aux intempéries, pour le long terme**. L'émetteur est logé dans son **boîtier étanche IP56**, conçu spécialement pour résister aux intempéries. Installez-les sans contraintes.

Puisque vous n'avez **pas de câble à gérer** (*que ce soit pour l'alimentation ou pour déclencher l'alerte*) et que vos **produits sont résistants aux intempéries**, vous ne pouvez pas faire plus simple en matière d'installation :

- Enterrez la sonde (*de préférence*)
- Vous disposez de 14 mètres de câble pour aller installer l'émetteur logé dans son boîtier

sur-mesure.

- Fixez le boîtier doté d'orifices en ses quatre coins et avec les vis et chevilles fournies (*sur un arbre, derrière un muret, un poteau, etc.*).  
=> Votre système de détection est déjà en place !

## Sonde magnétique

- Son rôle est de **repérer le passage de métaux**.
- Notez qu'elle va également être sensible aux vibrations.
- Elle dispose de **14 mètres de câble** pour **faciliter votre installation**.

## Un émetteur plein d'atouts

- Vous pouvez **modifier la sensibilité de détection** directement via un potentiomètre dans le boîtier. Cela vous permet d'**éviter les déclenchements intempestifs** dans votre environnement potentiellement.
- Il offre une **sécurité renforcée**. Son boîtier dispose d'un orifice spécifique pour recevoir un cadenas (*non fourni*).
- Deux **presse-étoupes**, en sa partie inférieure (*ils peuvent être placés facilement en partie latérale au besoin*), assurent l'étanchéité à long terme du dispositif.

## Récepteur design et performant

- Réception sans fil **800 mètres** (*champ libre*)
- **Volume ajustable** (*de faible à 93 décibels, voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives*). Si vous voulez augmenter encore le volume sonore de l'alerte, vous pouvez très bien **connecter une sirène** à votre récepteur par exemple.
- **32 mélodies au choix** (*gamme complète allant du bip simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Possibilité de jumeler jusqu'à 30 éléments** (*détecteurs de mouvements / bouton sonnette / bouton panique / etc...*) à votre récepteur-carillon
- Indicateur de zone (*visuel & sonore*)
- Armement / désarmement possible via télécommande (*non fournie*)
- Récepteur disponible en blanc et en noir
- Installable sur un mur ou un bureau (*support fourni*)
- Alimentation principale grâce à un adaptateur secteur 12 V fourni
- Alimentation de secours utilisant 3 piles LR14 / type C (*non fournies*)
- LED de notification en cas de coupure d'alimentation principale ainsi qu'en cas de pile de secours faible
- LED de contrôle de l'état des piles des éléments sans fil qui seront connectés à votre récepteur-carillon
- 1 sortie relais contact sec NO/NC momentanée (*pouvant être utilisées pour connecter une centrale d'alarme, transmetteurs téléphoniques, flashes stroboscopiques, Sirènes, Cloches, etc.*)
- 1 sortie 12 V temporisée (2 & 5 secondes)

## Faites évoluer facilement votre système

La gamme PROTECT 800 propose de nombreux accessoires compatibles, il est possible

d'ajouter plusieurs produits comme :

- DéTECTeurs de mouvements ([F004-4100-00](#))
- Bouton sonnette simple ([F006-3100-60](#))
- Bouton sonnette haute résistance ([F006-3341-00](#)) / [F006-3342-00](#))
- Sonde métallique de détection de véhicule ([F004-4400-00](#))
- DéTECTeur d'ouverture de portail ([F004-4300-00](#))
- Télécommande pour récepteur carillon ([F004-5480-00](#))

Vous les retrouverez ici :[Accessoires compatibles PROTECT 800](#)

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Kit déTECTION de passage véhicULE - Sonde magnétique + carillon (noir) sans fil longue distance (PROTECT 800)**  
\*\*\* Chaque quantité comprend :
  - [1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - Noir / 6 Zones / 32 Mélodies (PROTECT 800)]
    - ... incluant 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
    - ... incluant 1x Fixation murale
    - ... incluant 1x Alimentation
    - ... incluant 1x Notice d'utilisation en français
  - [1x Sonde magnétique et émetteur IP65 autonome sans fil 800m - détection passage véhicules (PROTECT 800)]
    - ... incluant 1x Émetteur extérieur IP65 autonome sans fil longue distance 800 mètres - Entrée pour sonde / Sortie NO (PROTECT 800)
      - ..... incluant 3x Pile lithium 3V CR123A

- ..... incluant 1x Petit tournevis plat (pour installation)
- ... incluant 1x Sonde magnétique - 14m de câble (PROTECT 800)

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

### Récepteur-carillon sans-fil 800m - Noir / 6 Zones / 32 Mélodies (PROTECT 800)

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Dimensions : 175 (h) x 140 (l) x 15 (sommet) à 55 (base) (P) mm
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v 1.2 A de 1m de longueur (fourni)
- Alimentation de secours : 3 piles LR14 / type C (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 30
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : 2 ou 5 secondes
- Installation : bureau ou murale
- Mode : Sonnerie + flash / Sonnerie uniquement / Flash uniquement
- Fréquence radio : 868 Mhz

### Sonde magnétique et émetteur IP65 autonome sans fil 800m - détection passage véhicules (PROTECT 800)

- Émetteur extérieur IP65 autonome sans fil longue distance 800 mètres - Entrée pour sonde / Sortie NO (PROTECT 800)
  - Transmission sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
  - Résistant aux intempéries : Oui certifié IP65
  - Alimentation : 3 piles CR123 Lithium (fournies)
  - Entrée relais : oui pour sonde magnétique
  - Sortie relais : oui NO (normalement ouvert) => Possibilité de déclencher un transmetteur GSM UltraDIAL par exemple
  - Sensibilité ajustable : oui via potentiomètre
  - Délai de réinitialisation ajustable : oui (3 - 5 - 9 secondes)
  - Bouton d'allumage : oui ('On/Off')
  - Installation : à fixer via orifices prévues à cet effet (vis et chevilles fournies)
  - Fréquence radio : 868 Mhz
  - Dimensions : 155 (L) x 100 (l) x 65 mm (H)
  - Couleur : noire
- Sonde magnétique - 14m de câble (PROTECT 800)
  - Dimensions : 315 mm (L) x 35 (D)
  - Câble : 14 mètres
  - Résistante aux intempéries : Oui
  - Sensibilité ajustable : oui sur l'émetteur via potentiomètre
  - Couleur : noire

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros