


# UltraSecure®

[RECONDITIONNÉ GRADE A] CENTRALE D'ALARME  
TRANSMETTEUR GSM SANS-FIL KP-9 2G+3G+4G (GAMME  
KP)

Référence : **F005-5500-82**



# FICHE PRODUIT

## IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche  
— voir la section « **CE KIT COMPREND** ».
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.  
Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

**Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :**

Transmetteur GSM KP-9 2G+3G+4G - compatible toute centrale d'alarme (gamme KP) (F005-5500-01)

[[reconditionné-grade-a]]

## CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Centrale d'alarme transmetteur GSM sans-fil KP-9 2G+3G+4G (gamme KP)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Centrale d'alarme transmetteur GSM sans-fil KP-9 2G+3G+4G (gamme KP)]
  - ... incluant 1x Centrale d'alarme GSM sans-fil KP-9 2G+3G+4G
  - ... incluant 1x Transformateur 12v (branchement secteur sur une prise standard)
- [1x DÉFAUT PRODUIT : Légères traces d'utilisation à l'arrière de la centrale.]

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

## Centrale d'alarme transmetteur GSM sans-fil KP-9 2G+3G+4G (gamme KP)

- Nombre de zones sans fil : 95 maximum
- Nombre de contacts appel / SMS : 9 maximum
- Nombre de télécommandes : 9 maximum
- Sirène : Oui, intégrée, 95dB (délai ajustable 0 à 999 secondes)
- Alimentation : 9 - 24 v DC (transformateur prise secteur fourni)
- Batterie de secours : Oui, intégrée (3,7V / 900 mAh Li-ion rechargeable / autonomie 8h)
- Touches tactiles pour la programmation via le menu
- Application de contrôle à distance et programmation : Oui, Android ou iPhone (en anglais uniquement)
- Programmation à distance par SMS : Oui
- 2 zones d'entrées filaires NO/NC
- 1 sortie filaire (relais, NO/NC, 3A 240VAC)
- Modes de zones :
  - Entrée : zone à délai, le temps de quitter les lieux (exemple : Porte d'entrée principale)
  - Accès : Protégé à tout moment (total et partiel ; exemple : Fenêtre et porte secondaire)
  - Intérieur : Protégé que en total (exemple : DéTECTEUR dans le salon)
  - Sur place : Sirène uniquement en partiel, appel/SMS en total (exemple : Baie vitrée)
  - 24h sonore : Zone toujours active, avec sirène (exemple : DéTECTEUR de fumée)
  - 24h silencieuse : Zone toujours active, sans sirène (exemple : Bouton de panique)
  - Commande d'armement total : Cette zone armera l'alarme en total immédiatement
  - Commande d'armement partiel : Cette zone armera l'alarme en partiel immédiatement
  - Désactivée : Désactivation temporaire (par exemple : Si vous avez besoin de contourner une zone temporairement sans devoir supprimer la zone)
  - Carillon : La centrale émet un carillon au déclenchement de cette zone (exemple : Un détecteur d'ouverture sur un portail)
  - Zone de surveillance : Cette zone est un peu spéciale, elle est déclenchée si aucune action n'a lieu sur cette zone entre telle et telle heure (exemple : Surveillance de personne âgée, être sûr que la porte de la chambre s'est ouverte dans la matinée)
- Délai d'entrée et sortie : Oui, ajustable (0 - 99 secondes)
- Délai de déclenchement de la sirène : Ajustable (0 - 999 secondes)
- Modification des noms de zones : Oui, par SMS
- Contrôle de température : Oui, alertes SMS, seuils haut et bas ajustable
- Alerte panne de courant : Oui, par SMS, délai ajustable (0 - 99 minutes)
- Auto-protection : Oui, au niveau du support mural au dos de l'appareil
- Fonction interphone : Oui, communication dans les deux sens (à la réception d'un appel d'alerte, ou lors d'un appel direct vers la platine)
- SMS d'armement / désarmement : Oui, au premier contact
- Armement / désarmement
- Automatique : Oui, par réglage horaire
- Avertissement d'armement / désarmement par sirène : Si actif, la sirène sonnera un coup à chaque armement / désarmement

- Contrôle par code : Oui, 4 chiffres, sur la centrale
- Transmission sans fil : Oui, pour déclenchement de sirènes supplémentaires
- Journal : Oui, historique de 999 déclenchements et 99 opérations
- Fréquence sans fil : 433,92 MHz
- Fréquence GSM : FDD-LTE : B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE : B38/70/B41 WCDMA : B1/5/8 GSM : 900/1800 (réseaux 2G, 3G et 4G)
- Format de carte SIM requise (non fournie) : Mini-SIM
- Alimentation : 9 - 24v DC / 1A
- Consommation : 30mA en veille, 270mA max en déclenchement
- Température de fonctionnement : -20 +60 °C
- Dimensions : 18,8 × 13,1 × 2,8 cm
- Poids : 320 g
- Couleur : Blanc
- LED d'état : Oui, rouge ou vert selon l'armement
- Langues : 12 (dont le français)

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros