

Ultra Secure[®]

INTERPHONE GSM COMPACT POUR USAGE DOMESTIQUE -
KP-6 (2G)

Référence : **F006-1980-00**



FICHE PRODUIT

Cet interphone audio GSM compact et abordable **permet aux personnes autorisées** (jusqu'à **5 numéros**) de **communiquer avec les visiteurs** qui appuient sur le **bouton d'appel** (de n'importe où dans le monde) tout en pouvant **déverrouiller à distance la porte** (ou portail).

NOTE : Cet interphone est idéal pour un **usage domestique**. Dans le cas d'un environnement professionnel avec une utilisation intensive, nous vous conseillons nos modèles haute résistance ([F006-1950-00](#)).

L'interphone GSM fonctionne **via le réseau mobile** (grâce à une carte SIM). De ce fait, il n'y a **aucune limite de portée**, vous pouvez être à l'autre bout de la France, vous recevrez l'appel de votre visiteur.

L'avantage majeur est que **vos visiteurs ne savent pas où vous vous trouvez**, vous pouvez être chez vous comme ailleurs, ils ne verront pas la différence !

1. **Un visiteur** appuie sur le **bouton d'appel**.
2. L'interphone **compose le(s) numéro(s)** enregistré(s) au préalable.
3. **Vous décrochez** puis **communiquez** avec votre visiteur (*comme une conversation téléphonique classique*).
4. Si vous le souhaitez, vous **activez l'ouverture de votre portail / gâche** (en composant #).
5. Si vous n'êtes pas disponible pour répondre, **l'interphone passera au numéro enregistré suivant** et ainsi de suite. Le visiteur pourra même vous **laisser un message**.

Il permet également à **200 utilisateurs de confiance** d'**ouvrir la porte** simplement en **envoyant un SMS** au système (ou en l'appelant).

De nombreuses fonctionnalités

Bien que compacte, cet interphone dispose de nombreux atouts pour gérer l'accès de votre domicile :

- Vous pouvez définir jusqu'à **5 numéros destinataire**. **Un appui sur le bouton de l'interphone va lancer l'appel à la suite des 5 numéros enregistrés**. Dès qu'un des numéros décroche et acquitte l'appel (*en appuyant sur **), **les autres numéros ne sont plus contactés**. Une fois la connexion établie, vous pouvez **communiquer entre votre interphone et le téléphone contacté**. Ce dernier peut ouvrir le portail en composant #.
- L'interphone vous offre la possibilité d'**enregistrer jusqu'à 200 numéros de confiance**. Ils peuvent déclencher les relais et donc ouvrir le portail ou la gâche à leur guise.
- **Sortie relais en contact sec NO/NC** (porte, portail ou gâche)

- **Délai de sortie relais réglable**
- **Durée d'appel ajustable** (avant que l'interphone appelle l'utilisateur suivant)
- Alimentation par 9-24v DC
- **Programmation facilitée par SMS**
- Communication bidirectionnelle claire
- Rapport d'état optionnel (à la demande en envoyant des SMS automatique)
- Et de nombreuses autres fonctionnalités

Alimentation

L'interphone est **alimenté par toute source de courant continu 9-24v**.

Exemple : transformateur, moteur de portail, panneau solaire, ...

NOTE IMPORTANTE

Il n'y a pas de transformateur fourni car cette alimentation provient souvent directement de votre porte ou portail (*en option référence [F006-1070-00](#)*).

Recevoir un appel

Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel, l'interphone contacte le premier numéro de téléphone enregistré. Cette personne peut alors **ouvrir une communication bidirectionnelle claire** avec l'appelant et a la possibilité d'ouvrir la porte si souhaité :

- Composez * pour éviter que l'interphone appelle le numéro suivant
- Composez # pour déclencher le relais (*ouverture porte ou portail, ...*)

Si la première personne ne répond pas ou ne met pas fin à l'appel, l'interphone peut être programmé pour appeler quatre autres numéros. Ils sont contactés par l'interphone les uns après les autres du premier au cinquième.

Carte-SIM

La communication se fait grâce à une **carte SIM** qui n'est pas fournie en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une mini sim (les cartes SIM sont maintenant fournies en multi-découpes, ce qui permet d'adapter à l'usage).

Information : il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez l'appareil. Un petit forfait sera largement suffisant au regard du peu de data dont l'interphone aura besoin.

La programmation

Programmez simplement l'interphone par SMS. Envoyez des messages au numéro de la carte SIM présente dans l'interphone. Notre guide d'utilisation, imprimé avec votre commande vous permet de programmer votre appareil en toute quiétude.

Antenne

L'interphone est fourni avec une antenne externe dotée d'une base magnétique et d'une longueur de câble de 3 mètres. **C'est un atout pour trouver le meilleur réseau même en cas de zone mal couverte.**

CE KIT COMPREND

- **Interphone GSM compact pour usage domestique - KP-6 (2G)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Interphone compacte GSM KP-6 (2G)]
- [1x Antenne (avec base magnétique et 3 mètres de câble)]

SPÉCIFICATIONS

- Communication : carte SIM (taille standard mini-SIM)
- Méthode de programmation : SMS
- Numéros d'appel possibles : 5
- Réseau GSM : 2G (*modèle 3G disponible : F006-1990-00*)
- Dimension : 134 (Hauteur) x 60 (Largeur) x 40 (Épaisseur)
- Matériau : acier (galvanisé)
- Capot de protection : Oui
- Résistant aux intempéries : Oui
- Utilisation : domestique conseillée (pas prévu pour une utilisation intensive)
- Couleur : argent et noir
- Sortie relais : Oui (NO ou NC)
- Utilisateurs : Jusqu'à 200
- Durée de sortie relais réglable : Oui (0 à 999 secondes)
- Temps d'appel réglable : Oui
- Numéros autorisés pour utiliser la sortie relais par SMS : Oui
- Numéros autorisés pour utiliser la sortie relais par téléphone : Oui
- Activer la sortie relais par téléphone : Oui (composez # sur le téléphone)
- Communication bidirectionnelle avec le visiteur : Oui
- Fin d'appel par téléphone : Oui (appuyez sur la touche *)
- Entrée déclencheur relais : Oui (NO, pour bouton d'ouverture par exemple)
- Rapport d'état : Oui (en envoyant un SMS)
- Rapport d'ouverture : Oui (SMS en option lorsque la porte, le portail ou le verrou est

ouvert)

- Rapport de statut automatique : Oui (facultatif 0 - 999 heures)
- Changement de mot de passe : Oui
- Antenne fournie : Oui (3 mètres de câble avec connecteur à vis, rallonge possible en option)
- Alimentation requise : 9 - 24v DC (non fournie).