

# Ultra Secure<sup>®</sup>

BARRIÈRES INFRAROUGES SUPPLÉMENTAIRES 100%  
AUTONOMES SOLAIRES DOUBLE FAISCEAUX 100 MÈTRES  
AVEC ÉMETTEUR (GAMME BT)

Référence : F004-2480-00



## FICHE PRODUIT

---

### LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.

- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce **produit 100% autonome unique** offre une **détection sans faille** de toute intrusion grâce à un **jeu de barrières infrarouges solaires de dernière technologie** répondant à la **norme IP66**. Celles-ci sont reliées à un **émetteur BT** logé dans un **boîtier étanche IP65**, facile à fixer sur un mur ou derrière un poteau. Il sera capable d'**envoyer l'alerte en sans-fil** et de **déclencher les éléments de votre choix de notre gamme BT** (comme le **transmetteur GSM UltraDIAL 3G**).

## Produit 100 % autonome

Ce **produit de dernière technologie** fonctionne en **100 % sans fil**.

L'**émetteur BT est alimenté par une pile Lithium** (fournie) dont l'autonomie est de 6 mois (en moyenne selon utilisation).

Les **barrières infrarouges** sont alimentées grâce à leurs **panneaux solaires et leurs batteries internes**. Même par temps pluvieux ou très couvert, les panneaux solaires sont **capables de produire de l'énergie**. La batterie va la stocker et la restituer en temps utile et assure la surveillance de votre propriété **24h/24h**.

## Déclenche alerte BT

Ces **barrières avec émetteur BT** sont conçues pour communiquer en sans-fil avec notre **transmetteur GSM UltraDIAL 3G** de la gamme BT (référence : [F007-2400-00](#)). C'est un excellent moyen de recevoir une **alerte par SMS ou par appel** en cas de **déclenchement des barrières**.

Elles peuvent également être **accompagnées d'une sirène** au besoin. C'est un excellent **allié si vous voulez faire fuir les intrus** grâce à une sirène puissante, **extérieure ou intérieure** :

- **Sirène intérieure** (F007-0230)
- **Sirène extérieure solaire** (F007-0221)

L'émetteur BT est compatible avec l'ensemble de notre [gamme BT](#). Au besoin, vous pouvez compléter ce système d'alarme à votre guise !

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100 m en champ libre (soit 40-60 m avec des obstacles). Les accessoires (sauf détecteur d'ouverture) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand

un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoi au suivant.

## UNE DÉTECTION SANS FAILLES

Ces **barrières infrarouges** peuvent être fixées sur des poteaux, des murets, murs, etc. (*grâce à différents supports fournis*). Installés l'une en face de l'autre, elles sont liées par des **faisceaux invisibles**. Lorsqu'un **individus vient rompre cet alignement** en avançant entre les barrières, l'alerte est envoyée. La barrière qui fait office d'émetteur **déclenche le transmetteur GSM** qui vous appelle directement.

## Jusqu'à 100 mètres entre les barrières

Vous allez pouvoir espacer vos barrières jusqu'à **100 mètres**. C'est un atout offrant une **excellente couverture**. Elles sont d'une **conception et d'un design de qualité** pour une **surveillance à long terme**. Elles sont livrées avec des **supports de fixation** pour murs ou pour poteaux. Des **voyants tests et écran LCD** vous donnant la valeur d'alignement des deux barrières pour une installation simplifiée.

### Confort et sécurité

La **technologie double détection** est composée de deux faisceaux de détection invisibles (*à 60 mm l'un de l'autre*). **Ils doivent être coupés simultanément** pour activer le transmetteur, **limitant ainsi le nombre de déclenchements intempestifs** dus aux animaux, feuilles mortes, etc.

## Armement/désarmement simple

L'armement se fait via l'élément BT jumelé. Avec l'UltraDIAL par exemple, **armez facilement via la télécommande BT en option (référence : F007-0660-00) dans un rayon de 100 mètres** champ libre. Jusqu'à neuf télécommandes peuvent être ajoutées si vous êtes plusieurs utilisateurs ou par sécurité.

Pour plus de confort, il y a un **délai de sortie de 30 secondes** avant l'armement de l'UltraDIAL.

## VIS ANTI-EFFRACTION

Cet émetteur BT connecté aux barrières est doté de 4 vis spécifiques et est fourni avec l'outil adapté. C'est une sécurité pour éviter toute possibilité d'ouverture de votre appareil par un individu malveillant.

## Installation facilitée

Nous vous conseillons de placer vos barrières solaires à une **hauteur minimum de 40 cm** pour éviter le **déclenchement intempestif de petits animaux au sol**. Ce choix reste libre suivant les besoins et les environnements.

Faites en sorte qu'il n'y ait **pas d'obstacles entre vos deux barrières**. Les faisceaux ont besoins d'un **champ parfaitement libre** (*pensez à un laser qui vise un miroir*).

**Évitez les zones ombragées** pendant toute la journée. Pour autant, **le panneau solaire ne nécessite pas un ensoleillement permanent** pour fonctionner de manière optimale. Un port de charge est disponible si nécessaire pour donner un « coup de boost » à votre barrière.

Vos cellules doivent être parfaitement en face l'une de l'autre. **Utilisez le niveau à bulle pour vous aider si besoin** (*si votre terrain est plat*). **L'écran digital de la barrière est un véritable allié** pour cette étape. Il vous donne la **valeur d'alignement**. Elle va de 000 à 999. Plus elle est importante, meilleur est le calibrage. N'essayez pas forcément d'atteindre une valeur proche de 999, c'est impossible. Entre 250 et 300, la valeur est suffisante.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ MARCHÉ .FR**



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Barrières infrarouges supplémentaires 100% autonomes solaires double faisceaux 100 mètres avec émetteur (gamme BT)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Barrières supplémentaires infrarouges solaires 1B filaires avec sortie câblée contact sec (gamme DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Jeu de barrières avec sortie câblée solaires DA600+ 1B

- ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation murale
- ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation pour poteaux
- [1x Émetteur autonome étanche sans-fil anti-vandale dans boîtier IP65 (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Émetteur autonome sans-fil anti-vandale choc vibration sirène désactivable 130dB clavier (gamme BT)
    - ..... *incluant* 1x Émetteur gamme BT avec clavier détecteur vibration sirène désactivable
    - ..... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
    - ..... *incluant* 1x Adhésif double face
    - ..... *incluant* 1x Lot de vis
  - ... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Barrières supplémentaires infrarouges solaires 1B filaires avec sortie câblée contact sec (gamme DA600+)

- Sortie câblée : déclenche tout système doté d'une entrée en contact sec (NO)
- Dimensions des barrières : 340 mm (haut.) x 123 (larg.) x 45 (profond.)
- Alimentation : Batterie interne (composées de piles AA rechargeables)
- Méthode de charge : Panneaux solaires intégrés
- Méthode de fixation : Sur mur ou poteau
- Portée de détection : 100 mètres (entre les deux barrières)
- Portée de transmission : 900 mètres (champ libre)
- Fréquence : 433 Mhz
- Coefficient IP : IP66
- Distance entre les capteurs des barrières : 60 mm
- Nombre de barrières : 1 jeu

### Émetteur autonome étanche sans-fil anti-vandale dans boîtier IP65 (gamme BT)

- Émetteur autonome sans-fil anti-vandale choc vibration sirène désactivable 130dB clavier (gamme BT)
  - Détection de choc / vibration (3 niveaux de réglage)
  - Sirène intégrée (désactivable)
  - Clavier en façade (optionnel)
  - Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
  - Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
  - Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
  - Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
  - Durée de la sirène : 30 secondes
  - Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
  - Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
  - Option de changement de mot de passe : Oui
  - Dimensions : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
  - Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)

- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Fréquence sans fil : 868 Mhz
- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
  - Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm