BARRIÈRES INFRAROUGES SUPPLÉMENTAIRES 100% AUTONOMES SOLAIRES DOUBLE FAISCEAUX 100 MÈTRES AVEC ÉMETTEUR (GAMME BT)

Référence : F004-2480-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.

- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Ce **produit 100% autonome unique** offre une **détection sans faille** de toute intrusion grâce à un **jeu de barrières infrarouges solaires de dernière technologie** répondant à la **norme IP66**. Celles-ci sont reliées à un **émetteur BT** logé dans un **boîtier étanche IP65**, facile à fixer sur un mur ou derrière un poteau. Il sera capable d'**envoyer l'alerte** en **sans-fil** et de **déclencher les éléments de votre choix de notre gamme BT** *(comme le **transmetteur GSM** UltraDIAL 3G)*.

Produit 100 % autonome

Ce **produit de dernière technologie** fonctionne en **100 % sans fil**.
L'**émetteur BT est alimenté par une pile Lithium** *(fournie)* dont l'autonomie est de 6 mois *(en moyenne selon utilisation)*.
Les **barrières infrarouges** sont alimentées grâce à leurs **panneaux solaires et leurs batteries internes**. Même par temps pluvieux ou très couvert, les panneaux solaires sont **capables de produire de l'énergie**. La batterie va la stocker et la restituer en temps utile et assure la surveillance de votre propriété **24h/24h**.

Déclenche alerte BT

Ces **barrières avec émetteur BT** sont conçues pour communiquer en sans-fil avec notre **transmetteur GSM UltraDIAL 3G** de la gamme BT *(référence : F007-2400-00)*. C'est un excellent moyen de recevoir une **alerte par SMS ou par appel** en cas de **déclenchement des barrières**.
Elles peuvent également être **accompagnées d'une sirène** au besoin. C'est un excellent **allié si vous voulez faire fuir les intrus** grâce à une sirène puissante, **extérieure ou intérieure** :

- **Sirène intérieure** *(F007-0230)*
- **Sirène extérieure solaire** *(F007-0221)*

L'émetteur BT est compatible avec l'ensemble de notre gamme BT. Au besoin, vous pouvez compléter ce système d'alarme à votre guise !

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100 m en champ libre *(soit 40-60 m avec des obstacles)*. Les accessoires *(sauf détecteur d'ouverture)* agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand

un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoi au suivant.

UNE DÉTECTION SANS FAILLES

Ces **barrières infrarouges** peuvent être fixées sur des poteaux, des murets, murs, etc. *(grâce à différents supports fournis)*. Installés l'une en face de l'autre, elles sont liées par des **faisceaux invisibles**. Lorsqu'un **individus vient rompre cet alignement** en avançant entre les barrières, l'alerte est envoyée. La barrière qui fait office d'émetteur **déclenche le transmetteur GSM** qui vous appelle directement.

Jusqu'à 100 mètres entre les barrières

Vous allez pouvoir espacer vos barrières jusqu'à **100 mètres**. C'est un atout offrant une **excellente couverture**. Elles sont d'une **conception et d'un design de qualité** pour une **surveillance à long terme**. Elles sont livrées avec des **supports de fixation** pour murs ou pour poteaux. Des **voyants tests et écran LCD** vous donnant la valeur d'alignement des deux barrières pour une installation simplifiée.

Confort et sécurité

La **technologie double détection** est composée de deux faisceaux de détection invisibles *(à 60 mm l'un de l'autre)*. **Ils doivent être coupés simultanément** pour activer le transmetteur, **limitant ainsi le nombre de déclenchements intempestifs** dus aux animaux, feuilles mortes, etc.

Armement/désarmement simple

L'armement se fait via l'élément BT jumelé. Avec l'UltraDIAL par exemple, **armez facilement via la télécommande BT en option *(référence : F007-0660-00)* dans un rayon de 100 mètres** champ libre. Jusqu'à neuf télécommandes peuvent être ajoutées si vous êtes plusieurs utilisateurs ou par sécurité.

Pour plus de confort, il y a un **délai de sortie de 30 secondes** avant l'armement de l'UltraDIAL.

VIS ANTI-EFFRACTION

Cet émetteur BT connecté aux barrières est doté de 4 vis spécifiques et est fourni avec l'outil adapté. C'est une sécurité pour éviter toute possibilité d'ouverture de votre appareil par un individu malveillant.

Installation facilitée

Nous vous conseillons de placer vos barrières solaires à une **hauteur minimum de 40 cm** pour éviter le **déclenchement intempestif de petits animaux au sol**. Ce choix reste libre suivant les besoins et les environnements.

Faites en sorte qu'il n'y ait **pas d'obstacles entre vos deux barrières**. Les faisceaux ont besoins d'un **champ parfaitement libre** *(pensez à un laser qui vise un miroir)*.

Évitez les zones ombragées pendant toute la journée. Pour autant, **le panneau solaire ne nécessite pas un ensoleillement permanent** pour fonctionner de manière optimale. Un port de charge est disponible si nécessaire pour donner un « coup de boost » à votre barrière.

Vos cellules doivent êtres parfaitement en face l'une de l'autre. **Utilisez le niveau à bulle pour vous aider si besoin** *(si votre terrain est plat)*. L'**écran digital de la barrière est un véritable allié** pour cette étape. Il vous donne la **valeur d'alignement**. Elle va de 000 à 999. Plus elle est importante, meilleur est le calibrage. N'essayez pas forcément d'atteindre une valeur proche de 999, c'est impossible. Entre 250 et 300, la valeur est suffisante.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Barrières infrarouges supplémentaires 100% autonomes solaires double faisceaux 100 mètres avec émetteur (gamme BT)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Barrières supplémentaires infrarouges solaires 1B filaires avec sortie câblée contact sec (gamme DA600+)]
    - ... *incluant* 1x Jeu de barrières avec sortie câblée solaires DA600+ 1B

        - ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation murale
        - ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation pour poteaux
    - [1x Émetteur autonome étanche sans-fil anti-vandale dans boîtier IP65 (gamme BT)]
        - ... *incluant* 1x Émetteur autonome sans-fil anti-vandale choc vibration sirène désactivable 130dB clavier (gamme BT)
            - ..... *incluant* 1x Émetteur gamme BT avec clavier détecteur vibration sirène désactivable
            - ..... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
            - ..... *incluant* 1x Adhésif double face
            - ..... *incluant* 1x Lot de vis
        - ... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

***

SPÉCIFICATIONS

Barrières supplémentaires infrarouges solaires 1B filaires avec sortie câblée contact sec (gamme DA600+)

- Sortie câblée : déclenche tout système doté d'une entrée en contact sec (NO)
- Dimensions des barrières : 340 mm (haut.) x 123 (larg.) x 45 (profond.)
- Alimentation : Batterie interne (composées de piles AA rechargeables)
- Méthode de charge : Panneaux solaires intégrés
- Méthode de fixation : Sur mur ou poteau
- Portée de détection : 100 mètres (entre les deux barrières)
- Portée de transmission : 900 mètres (champ libre)
- Fréquence : 433 Mhz
- Coefficient IP : IP66
- Distance entre les capteurs des barrières : 60 mm
- Nombre de barrières : 1 jeu

Émetteur autonome étanche sans-fil anti-vandale dans boîtier IP65 (gamme BT)

- Émetteur autonome sans-fil anti-vandale choc vibration sirène désactivable 130dB clavier (gamme BT)
    - Détection de choc / vibration *(3 niveaux de réglage)*
    - Sirène intégrée *(désactivable)*
    - Clavier en façade *(optionnel)*
    - Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
    - Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
    - Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
    - Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
    - Durée de la sirène : 30 secondes
    - Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
    - Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
    - Option de changement de mot de passe : Oui
    - Dimensions : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
    - Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)

    - Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
    - Couleur : blanc
    - Fréquence sans fil : 868 Mhz
- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
    - Matériau : plastique
    - Résistant aux intempéries : IP65
    - Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
    - Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm
