

KIT ALARME AUTONOME TRIPLE SIRÈNE + DÉTECTEUR  
SANS-FIL + TÉLÉCOMMANDE (GAMME BT)

Référence : [F007-0321-00](#)



## FICHE PRODUIT

---

Ce **kit très simple et efficace triple sirène (de 130 dB chacune)** constitue une alarme de surveillance très pratique pour de nombreuses utilisations. Il est composé d'un **détecteur de mouvement avec sirène intégrée**, d'une **sirène solaire extérieure puissante** et d'une **sirène**

**intérieure compacte** ainsi qu'une **télécommande nouvelle génération d'armement/désarmement à distance**. Tous les éléments sont **autonomes et communiquent en sans-fil avec une portée de 100 mètres** (*champ libre*).

## Alarme la plus simple à installer

En **5 minutes** votre matériel est installé

- Vos produits sont **déjà jumelés par nos soins**
- **Installez les piles** dans les appareils (*ou retirez simplement les languettes de sécurité*)
- **Fixez-les** aux emplacements appropriés
- Votre matériel est **prêt à fonctionner**

## Un détecteur de mouvement 2-en-1 !

Ce produit possède deux cordes à son arc :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.

Il est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est d'environ 8 mois.

**Astuce** : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

Il dispose même d'un avertissement de niveau de piles faible. Lorsque les piles sont presque usées, la **LED reste allumée**.

## Une sirène extérieure solaire performante

Elle possède des **LEDs** offrant une **lumière stroboscopique** en cas de déclenchement en plus de la sirène. En plus d'une **alerte sonore très dissuasive de 130 dB**, elle émet des **flashes lumineux** rapides en cas d'activation.

Cette sirène unique est conçue pour se déclencher **25 secondes après celle du détecteur**, créant davantage de **trouble pour l'intrus**. Elle émettra un **son puissant** pendant **3 minutes**. Suite à cela, elle reste armée (*prête à être activée à nouveau*).

### 2 modes d'alimentation

La sirène solaire BT peut être utilisée de deux façons :

- **Sirène solaire** : Installée dans un endroit exposé à la lumière du soleil, elle peut être utilisée

avec sa batterie rechargeable intégrée, qui se charge et se maintient grâce au panneau solaire intégré. Une zone de faible intensité lumineuse peut être suffisant pour l'alimenter, son besoin est adapté à nos régions tempérés.

- **Sirène à piles** : Lorsque la sirène est installée dans un endroit très sombre, ne profitant pas de la lumière du soleil, elle peut fonctionner avec des piles standard AA. (*autonomie de 9-12 mois pour une utilisation normale*).

## Conçue pour l'extérieur

La sirène solaire BT est **résistante aux intempéries et respecte la norme IP65**, vous autorisant une utilisation tout au long de l'année et pour le **long terme**. Rien ne vous empêche cependant de l'utiliser en intérieur (*sur piles*) et de bénéficier de ces flashes lumineux dissuasifs.

## Une sirène compacte très pratique

La sirène intérieure BT est unique et conçue pour se déclencher **5 secondes plus tard**, créant davantage de **trouble pour l'intrus**. Elle émettra un **son puissant de 130 dB** pendant **60 secondes**. Suite à cela, elle reste armée (*prête à être activée à nouveau*).

Elle est **compacte**, complètement **autonome sur piles fournies** et vous permet une installation rapide et simple. C'est un **allier incontournable** de votre système de surveillance.

## Armement et désarmement via télécommande

La **télécommande BT** permet de contrôler votre système dans un rayon de 100 mètres en champ libre. Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile. Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** ([F007-0660-00](https://www.f007-0660-00.com)) par système BT au besoin.

## Une télécommande optimisée

Pour éviter les **appuis intempestifs** (*et donc des armements ou désarmements non souhaités*), seul un **APPUJ LONG** (*1 seconde*) sur les boutons va déclencher leur action. C'est une **sécurité supplémentaire**.

Son **design et sa résistance** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**.

## FONCTION PANIQUE

En exclusivité avec l'**UltraDIAL & l'UltraPIR**, activez la **nouvelle fonction panique de votre télécommande** en maintenant les **deux boutons supérieurs marqués SOS**. L'alerte par appel et/ou SMS sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés.

**NOTE** : Avec l'UltraPIR, cette fonction panique va pouvoir **déclencher toutes les sirènes du système s'il est armé**.

## Une gamme ultra-simple et innovante

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit suivant vos **besoins** et votre **environnement** pour vous assurer une **alerte sûre**, toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre kit :

- [Télécommande \(gamme BT\) GEN.2 — F007-0660-00](https://www.f007-0660-00.com)

- [Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB \(gamme BT\) — F007-0230-00](#)
- [Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux \(gamme BT\) — F007-0221-00](#)
- [Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre \(gamme BT\) — F007-0260-00](#)
- [Alarme 2-en-1 sans-fil autonome avec détecteur de mouvement et sirène intégrée + télécommande \(gamme BT\) — F007-0200-00](#)
- [Alarme GSM 3-en-1 sans-fil autonome - UltraPIR 3G + 1 télécommande nouvelle génération \(gamme BT\) — F007-1150-50](#)
- [Transmetteur GSM 3G 100% autonome \(alimentation 3 piles\) UltraDIAL avec 1 entrée filaire et 1 télécommande \(gamme BT\) — F007-2000-00](#)

## NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (*soit 40-60m avec des obstacles*). Les accessoires (*sauf détecteur d'ouverture*) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoi au suivant.

Le détecteur de mouvement BT existe aussi avec option **appel téléphonique autonome, l'UltraPIR 3G** ([F007-1150-50](#)). Une des meilleurs ventes de Sécurité Marché !

## CE KIT COMPREND

- [Kit alarme autonome triple sirène + détecteur sans-fil + télécommande \(gamme BT\)](#)
  - [1x Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée \(gamme BT\)](#)
    - 1x Détecteur de mouvement PIR
    - 1x Support de fixation rotatif
    - 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
  - [1x Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux \(gamme BT\)](#)
    - 1x Sirène solaire
    - 1x Batterie Lithium intégrée
  - [1x Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB \(gamme BT\)](#)
    - 1x Sirène intérieure BT
    - 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
  - [1x Télécommande \(gamme BT\) GEN.2](#)
    - 1x Télécommande nouvelle génération

- 1x Pile bouton CR2032

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
- Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
- Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
- Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
- Sirène intégrée : Oui (130 dB)
- Délai de sortie : Oui (30 secondes)
- Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
- Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
- Portée de détection : 10 mètres
- Couverture horizontale : 120 degrés
- Couverture verticale : 90 degrés
- Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
- Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.) (profond.)
- Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)
  
- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
  - Type de pile : AA (LR6)
  - Composition : Alcaline
  - Tension : 1,5v

### Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)

- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 3 minutes
- Lumière stroboscopique intégrée : Flashes rapides (activation)
- Alimentation : 1 batterie Lithium intégrée (fournie)
- Piles (en option) : 4 piles alcalines AA (pour les emplacements peu lumineux)
- Durée de vie des piles alcalines : 9-12 mois (utilisation normale à un emplacement peu lumineux)
- Résistante aux intempéries : Oui (norme IP65)
- Installation : Ne pas installer à l'horizontale
- Bouton d'autoprotection : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Dimensions : 110 mm (larg.) x 170 (haut.) x 28 (profond.)

### Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)

- Sirène intégrée : Oui (130 décibels)
- Alimentation : 2 piles AA
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Fonctionne avec : Détecteur de mouvement (F007-0200) & détecteur d'ouverture de porte/fenêtre (F007-0210)
- Dimensions : 63 mm (larg.) x 85 (haut.) x 21 (profond.)
- Couleur : Beige
- Durée de sirène : 60 secondes (reste complètement armée)

- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
  - Type de pile : AA (LR6)
  - Composition : Alcaline
  - Tension : 1,5v

#### Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

*Fiche produit mise à jour le 18/02/2020*