

UltraSecure®

ALARME DELUXE PANIQUE HAUTE-RÉSISTANCE
EXTÉRIEURE - 2 SIRÈNES HY IP66 + 2 BOUTONS SOS + 2
TÉLÉCOMMANDES (GAMME HY)

Référence : F005-6170-00



FICHE PRODUIT

Kit panique solaire HY

Ce kit panique avancé sans fil est conçu pour **protéger les personnes âgés & dépendantes ainsi que les travailleurs vulnérables & isolés** (*de nombreuses applications sont possibles*).

Il est composé de 2 dispositifs d'alerte (2 sirène solaires puissantes) et de 4 dispositifs paniques, permettant de signaler spontanément un problème :

- **2 boutons panique SOS haute-résistance longue portée 300 mètres champ libre** : localisés à un emplacement clé, pour pouvoir donner l'alerte spontanément en cas de besoin.
- **2 télécommandes avec bouton panique (et arrêt de la sirène)** : confiez-les à une personne susceptible de demander de l'aide. Elle pourra activer l'alerte à distance avec sa portée de 50 mètres en champ libre.

Un bouton étanche et résistant

Ce **bouton haute-résistance SOS panique, capable d'envoyer le signal d'alerte à toutes les sirènes présentes à 300 mètres aux alentours** est logé dans un **boîtier étanche IP65**. Il est **parfaitement autonome** car alimenté par 8 piles AA fournies.

1. **Installez-le en intérieur comme en extérieur**, pour **assurer une alerte immédiate** en cas de besoin.
2. **En cas d'urgence**, un individu va pouvoir **déclencher l'alerte spontanément via le bouton rouge poussoir haute-résistance**.
3. L'alerte est envoyée directement vers la **sirène qui se déclenche**. Il offre une **excellente portée de 300 mètres** en champ libre avec celle-ci.

Alerte panique locale mais également à distance

La **télécommande HY** est conçue pour pouvoir donner l'alerte par **simple pression**. Elle est jumelée par nos techniciens, lors de votre achat, à la **sirène solaire**. Elle vous permet également de **mettre fin à l'alerte simplement à distance**.

La **portée de la télécommande est de 50 mètres** en champ libre avec la **sirène**.

Un appui long est nécessaire sur cette télécommande. **C'est un excellent moyen d'éviter les erreurs de déclenchement** par frottement, pression involontaire, chute etc.

SIRÈNE SOLAIRE



- **100 % autonome**
(alimentation solaire / batteries)
- Puissance sonore et alerte lumineuse
(105 dB)
- Portée de réception sans fil
(jusqu'à 150 m)

La sirène solaire HY d'une puissance sonore **supérieure à 100 dB** a été développé pour **respecter la norme IP66** avec un **excellent niveau d'étanchéité**. Elle offre une **utilisation sans faille en extérieur**, même dans des environnements exposés aux aléas climatiques. **Elle vous assure une surveillance optimale de votre propriété.**

100 % autonome via panneau solaire

Cette sirène est **autonome en énergie** grâce à son **panneau solaire intégré** qui maintient les batteries rechargées pour un **fonctionnement jour comme nuit**. L'autonomie de la batterie intégrée est de **60 jours sans aucune lumière**, ainsi aucun risque qu'elle se vide entièrement, même pendant les nuits les plus longues ou les journées très nuageuses. Son circuit de recharge est **optimisé** pour offrir un **bon rendement en électricité même dans des environnements peu ensoleillés**. Évitez cependant les lieux fortement et constamment ombragés. Cette sirène est idéale pour les **lieux sans électricité**.

Portée sans fil impressionnante

La portée correspond à l'élément de la gamme HY ou KP compatible jumelé vers cette sirène. Elle est de :

- **300 mètres** (*champ libre*) avec l'émetteur universel sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec la télécommande
- **50 mètres** (*champ libre*) avec le bouton panique sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec les détecteurs de fumée et chaleur
- **50-300 mètres** (*champ libre*) en fonction des éléments de la gamme KP.

Jumelage pratique

Vous pouvez appairer à la sirène, jusqu'à **8 télécommandes** et un total de **16 éléments déclencheurs** :

- **12 zones d'armement**, ces emplacements sont actifs lorsque la sirène est armée par une **télécommande d'armement / désarmement** ([F005-6020-00](#)).
- **4 zones "urgence / panique"** ces zones peuvent être paramétrées en **zone 24 / 24**. Ce qui signifie que les dispositifs jumelés sur ces zones déclencheront la sirène **même si cette dernière est désarmée**. Exemples : **Bouton panique "SOS"** ([F005-6030-00](#)) et **détecteur fumée / chaleur** ([F005-6050-00](#)).

Répétition du signal

Cette **sirène solaire** est également capable d'**agir comme un répéteur de signal HY**. Lorsqu'elle reçoit un **signal d'alerte sans-fil**, elle va **faire rebondir le signal d'alerte** avec une excellente portée de **150 mètres (champ libre)**. Des dispositifs HY situés hors de portée peuvent ainsi être déclenchés grâce à cette répétition.

Optimisation des réglages

Vous avez la possibilité de définir la **durée pendant laquelle va sonner la sirène** après un déclenchement. Choisissez **30 secondes** ou **3 minutes** (*le réglage se fait simplement en déplaçant un cavalier*). À tout moment, vous pouvez **stopper la sirène** grâce au **bouton de désarmement de la télécommande HY**.

Fonction d'autoprotection

Cette sirène solaire est dotée d'une **protection contre l'arrachage**. Si un vandale tente de la décrocher, elle va se **déclencher automatiquement** (*et endolorir les tympans de l'individu en passant !*).

Faites évoluer simplement votre système au besoin

Découvrez notre gamme complète d'accessoires pour votre **système d'alarme HY**. De la sirène supplémentaire aux détecteurs de mouvement spécialisés, en passant par les boutons panique et les télécommandes sans fil, nous avons tout ce qu'il vous faut pour une **protection maximale**. Explorez notre sélection dès maintenant pour sécuriser votre **domicile**, votre **commerce** ou votre **entreprise** en toute simplicité !

- Sirène HY supplémentaire ([F005-6000-00](#))
- Boutons panique HY ([F005-6030-00](#) ou [F005-6150-00](#))
- DéTECTEURS d'ouverture classique et déportée KP ([F005-0770-00](#) ; [F005-0610-00](#) : [F005-0660-00](#))
- DÉTECTEUR de mouvement classique, rideau, extérieur ou compatible animaux ([F005-0640-00](#) ; [F005-1450-00](#) ; [F004-2280-00](#) ; [F005-1230-00](#))
- DÉTECTEUR de vibration ([F005-0600-00](#))
- DÉTECTEUR de fumée ([F005-0650-00](#))
- Télécommande d'armement/désarmement sans fil ([F005-6020-00](#))
- Et bien d'autres encore

Idéal dans de nombreuses utilisations

Vous pouvez équiper une infinité d'environnements professionnels ou personnels :

- **Jardins**
- **Habitations**
- **Chantiers**
- **Entrepôts**
- **Travailleurs isolés**
- **Établissements scolaires**

- **Établissements pour personnes dépendantes**
- **Concessions automobiles**
- Etc...

Il est possible d'ajouter jusqu'à **16 boutons paniques** de votre choix par sirène HY.

CE KIT COMPREND

- **Alarme deluxe panique haute-résistance extérieure - 2 sirènes HY IP66 + 2 boutons SOS + 2 télécommandes (gamme HY)**

*** Chaque quantité comprend :

- [2x Sirène solaire 105 dB sans-fil norme IP66 (gamme HY)]
 - ... incluant 2x Sirène solaire sans-fil HY
 - ... incluant 2x Jeu de 3 vis et 3 chevilles
- [2x Bouton haute-résistance 300 mètres longue distance sans-fil étanche SOS panique autonome(gamme HY)]
 - ... incluant 2x Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC
 - incluant 2x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
 - incluant 2x Bouton coup de poing haute-résistance champignon rouge
 - incluant 2x Relais contact sec pour bouton coup de poing
 - incluant 2x Support de connecteur NO pour bouton coup de poing
 - ... incluant 2x Émetteur universel longue distance 300 mètres - à câbler en sortie d'une centrale / récepteur (gamme HY)
 - incluant 2x Émetteur HY à câbler
 - incluant 2x Adhésif multi-support
- [2x Télécommande armement / désarmement sans fil (gamme HY)]

SPÉCIFICATIONS

Sirène solaire 105 dB sans-fil norme IP66 (gamme HY)

- Résistante à l'eau : Oui (respecte la norme IP66)
- Sans-fil : Oui
- Portée : 50 - 150 mètres (champ libre)
- Alimentation : Batterie interne (2600 mAh 3.7v Lithium)

- Autonomie sans-recharge : 60 jours
- Méthode de recharge : Panneau solaire intégré
- Zones : 16
- Types de zone
 - 12 zones armement (*nécessite la télécommande pour l'armement*)
 - 4 zones urgence 24/24 (*déclenchement de la sirène même si elle est désarmée*)
- Couleur : Blanche
- Sirène : 105 Decibels (double sirènes)
- LEDs stroboscopiques : Oui (*quand la sirène est armée*)
- Autoprotection : Oui
- Contrôle à distance via télécommande : Oui (*jusqu'à 8 par sirène*)
- Durée de la sirène : 30 secondes ou 3 minutes
- Dimension : 320 (Hauteur) x 215 (Largeur) x 103 (Épaisseur) mm
- Installation : Retirez le couvercle (*1 vis partie inférieure*) et installez la base sur votre mur avec 3 vis
- Fréquence d'utilisation : 433 MHz

Bouton haute-résistance 300 mètres longue distance sans-fil étanche SOS panique autonome(gamme HY)

- Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC
 - Dimensions totales : 153 (H) x 90 (L) x 90 (D) mm (bouton poussoir inclus)
- Émetteur universel longue distance 300 mètres - à câbler en sortie d'une centrale / récepteur (gamme HY)
 - Portée : 300 mètres (champ libre)
 - Dimension : 80 x 36 x 20 mm
 - Antenne : 0 - 120 mm
 - Tension de déclenchement : 12v DC Momentanée
 - Couleur : Blanc
 - Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Télécommande armement / désarmement sans fil (gamme HY)

- Portée : 50 mètres (champ libre)
- Contrôles :
 - Armement
 - Désarmement
 - Bouton panique
- Clapet de protection : Oui (coulissante)
- Couleur : noir
- Dimensions : 65 x 35 x 14 mm
- Antenne extensible : Oui (0 à 60 mm)
- Anneau pour porte-clé : Oui
- Alimentation : 1 x pile 27A (fournie)
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz