

Ultra Secure[®]

INTERPHONE COLLECTIF GSM 4G ANTI-VANDALE 8
BOUTONS - DÉVERROUILLAGE PORTAIL/PORTE/GÂCHE À
DISTANCE - COMPATIBLE VOLTE

Référence : F006-2080-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.

- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Notre **interphone GSM 4G de dernière génération** fonctionne **via le réseau mobile** (*grâce à une carte SIM*). De ce fait, il n'y a **aucune limite de portée**, vous pouvez être à l'autre bout de la France, vous recevez l'appel de votre visiteur (*et vous pouvez même ouvrir l'accès au besoin via les touches de votre téléphone*).

Profitez de ce modèle 4G pour optimiser votre connexion (*il est capable d'utiliser les réseaux 2G, 3G et 4G*), pour un plus **grand confort**, mais aussi une plus **grande longévité**. Il dispose de 8 boutons d'appel pour desservir 8 logements/propriétés différent(e)s.

Un simple appel téléphonique

Cet **interphone de dernière génération** est compatible avec la **technologie VoLTE**. Elle vous permet une **conversation plus fluide et stable**, sans venir consommer de DATA 4G. Un forfait sans DATA est tout-à-fait suffisant pour cet appareil ("*Les appels 4G qui s'appuient sur la technologie VoLTE sont inclus dans votre forfait mobile. Autre indication, les appels voix 4G ne consomment pas les gigas ou les mégas d'internet mobile de votre forfait*" Source ARIASE).

Vous recevez l'appel de l'interphone **comme n'importe quel appel téléphonique**. Il n'y a pas d'application, ni la moindre manipulation à effectuer pour recevoir un appel. Tout est simple, pour votre plus grand confort.

C'est un dispositif très abordable pour partager l'accès d'un immeuble ou de propriétés partagées entre plusieurs familles.

L'avantage majeur est que **vos visiteurs ne savent pas où vous vous trouvez**, vous pouvez être chez vous comme ailleurs, ils ne verront pas la différence !

1. **Un visiteur appuie sur un des 8 boutons de l'interphone.**
2. **L'interphone compose le premier numéro enregistré au préalable** (3 par bouton d'appel/propriétaire).
3. **Vous décrochez puis communiquez avec votre visiteur.**
4. Si vous le souhaitez, vous **activez l'ouverture de votre portail / gâche.**
5. Si vous n'êtes pas disponible pour répondre, **l'interphone passera au numéro enregistré suivant** et ainsi de suite.

Fonctionnalités

- Communication possible avec jusqu'à **8 propriétés.**
- Chaque famille peut programmer **3 numéros de téléphone** qui seront contactés en cas d'appel sur l'interphone (fixe ou mobile).
- **Communication claire bi-latérale** (appel téléphonique).
- **Design robuste anti-vandale** (moulage aluminium).
- **Étanche IP65**
- Possède **2 sorties relais en contact sec NO/NC** (Pour déclencher l'ouverture d'un portail, porte, coffre, etc.).
- **Temporisation relais ajustable** (1-9999 secondes). C'est la **durée d'ouverture** de votre dispositif activé par l'interphone.
- **Le relais peut être activé par un membre de la famille après communication avec un visiteur.** Un membre autorisé pourra activer également les sorties relais par **téléphone ou SMS** (en enregistrant son numéro dans l'interphone par sms).
- Fourni avec une **antenne disposant de 3 mètres de câble** (pour optimiser la portée).
- **Test de signal réseau** mobile disponible.
- **Contrôle du volume** microphone et haut-parleur.
- **Délai** entre les 3 numéros appelés (membres d'une même famille) lors d'un appui sur un bouton de l'interphone ajustable.
- **Fonction écoute disponible.**
- **Installation rapide et facile.**
- **Support prévu pour le nom des 8 propriétaires.**
- La configuration est simplifiée grâce à une **commande par SMS.**
- L'interphone est logé dans un **boîtier étanche IP65 et anti-vandale.**
- Alimentation grâce au **transformateur 12V fourni** ou toute autre alimentation 12-24V (moteur de portail/porte...).

Carte SIM ?

Pour faire fonctionner un appareil GSM, il vous faut une **carte-SIM** avec un forfait dédié (numéro unique). Cet appareil accepte les cartes-SIM de tous les opérateurs (Orange/SFR/Bouygues/Free). Il suffit d'avoir un forfait pour que l'interphone puisse joindre les numéros enregistrés en cas d'appuie sur les boutons d'appel (comptez entre 2 et 5 euros par mois, selon le choix de l'opérateur).

Réglages et enregistrements des numéros

Tout se fait par **appel ou par SMS directement sur votre téléphone.** Les opérations sont très **simples et le résultat très fonctionnel.**

Besoin de **desservir plus de logements** ? Optez pour notre interphone
200 appartements ([F006-2090-00](tel:006209000)) !

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Interphone collectif GSM 4G anti-vandale 8 boutons - Déverrouillage portail/porte/gâche à distance - Compatible VoLTE**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Interphone GSM 4G 8 boutons anti-vandale VoLTE]
- [1x Antenne GSM déportée]
- [1x Transformateur 12V]

SPÉCIFICATIONS

- Propriétés : 1 - 8 (8 maximum)
- Fréquences réseau :
 - 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
 - WCDMA: B1/B8

- GSM: B3/B8
- Méthode de programmation : SMS
- Numéros par propriété : 3 maximum
- Communication bi-latérale : Oui (full duplex)
- Dimension : 190 (hauteur) x 118 (largeur) x 65 (épaisseur) mm
- Fixable ou encastrable
- Design anti-vandale : Oui
- Matériau : Aluminium
- Indice de protection : Oui, IP65
- Sorties relais : 2 (NO/NC)
- Temporisation sortie : Ajustable entre 1 et 9999 secondes
- Déclenchement de relais par numéros autorisés : Oui
- Antenne GSM : Oui (fournie avec 3 mètres de câble)
- Test de signal mobile : Oui
- Contrôle du volume : Oui
- Délai ajustable entre les appels du 1er, 2ème et 3ème numéro d'une même propriété
- Fonction écoute disponible
- Alimentation grâce au transformateur 12V fourni ou toute autre alimentation 12-24V (moteur de portail/porte...)
- Installation rapide
- Support pour nom : Oui
- Carte Sim : Oui (taille micro SIM)
- Température d'utilisation : -20 / +50 °c