

Ultra Secure®

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SUPPLÉMENTAIRE -
COMPACTE AUTONOME 100% SANS-FIL (GAMME
ULTRALARM)

Référence : F007-3020-00



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Ajoutez ce détecteur de mouvement à votre système de surveillance de la gamme ULTRALARM.

Cet accessoire est compatible avec nos deux sirènes GSM :

- SIRÈNE SOLAIRE GSM AUTONOME EXTÉRIEURE 100% SANS-FIL ([F007-3000-00](#) ou [F007-3000-09](#))
- SIRÈNE À PILE GSM AUTONOME EXTÉRIEURE 100% SANS-FIL ([F007-3010-00](#) ou [F007-3010-09](#))

Tous les accessoires communiquent en sans-fil avec une ou plusieurs sirènes sur une portée (*champ libre*) de 150 mètres. Une fois l'alerte reçue, **la sirène va pouvoir se déclencher** pour une alerte locale et **vous contacter immédiatement sur les réseaux mobiles**.

Détecteur de mouvement ultra-compact

Ce produit **nouvelle génération, design et compact est un excellent allié** pour votre système de surveillance **ULTRALARM**.

Vous avez la **possibilité de le désactiver** (*la nuit par exemple*) automatiquement grâce au **mode « Home »** de votre sirène GSM.

Il vous offre un **angle de détection de 130°** pour une distance de **détection de 8 mètres** maximum.

Ajustez-le **au plus près de vos besoin et de votre environnement**, grâce à son **support de fixation orientable** (*fourni*)

Ce détecteur de mouvement de chaleur dispose d'une **lentille Fresnel** chargée de faire converger les rayons infra-rouge émis par les corps sur le capteur.

Conseils d'installation

Un des éléments les plus importants pour le fonctionnement d'un détecteur de mouvement

est son **emplacement**. Un capteur installé dans un endroit inapproprié peut générer des **déclenchements intempestifs** et **empêcher la bonne surveillance de votre domicile**.

Consignes essentielles en matière de choix d'emplacement :

- Installez votre détecteur de mouvement dans un **angle de la pièce**.
- **Évitez les sources de chaleur de lampes puissantes** qui s'allument ou s'éteignent soudainement.
- N'installez pas votre détecteur au-dessus d'un **radiateur**.
- N'installez pas non plus sous une **verrière ou véranda**.
- Dans la mesure du possible, installez le détecteur dans un angle de la pièce visible de l'extérieur. Il a ainsi un **fort pouvoir dissuasif**.

Note

Un **détecteur de mouvement** PIR ne verra pas à travers une vitre. Il fonctionne grâce à un **faisceau infra-rouge** passif qui détecte les **sources de chaleur**. Elles ne peuvent pas être captées à travers une vitre.

CE KIT COMPREND

- **Détecteur de mouvement supplémentaire - Compacte autonome 100% sans-fil (gamme ULTRALARM)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement ULTRALARM]
- [1x Support de fixation rotatif adapté]
- [1x Pile CR123A 3V]

SPÉCIFICATIONS

- Alimentation : 1 pile fournie (CR123A 3V)
- Autonomie : 1 an
- Portée sans-fil avec la sirène : 150 mètres champ libre
- Automatiquement désactivé en mode « Home »
- Angle de détection : 130°
- Distance de détection : 8 mètres maximum

- Utilisation extérieure : non
- Témoin de fonctionnement : oui (en transparence)
- Alerte de pile faible : oui (*témoin lumineux + SMS*)
- Mode test : oui (déclenchement sans délai pendant 3 minutes après insertion de la pile)
- Fréquence de transmission sans-fil : 868,35 MHz
- Dimensions : 76 (long) x 35 (Large) x 40 (épaisseur) mm

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros