

Ultra Secure[®]

POINT D'ALERTE COMPACT SUPPLÉMENTAIRE PANIQUE
SANS FIL - FLASH & SIRÈNE MULTI TONALITÉS (GAMME
KP)

Référence : F009-2830-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Ajoutez au moins une télécommande KP ([F005-0630-00](#)) pour venir déclencher et couper ce point d'alerte compact.

Ce **point d'alerte spécifique** est composé d'une **sirène multi-tons**, d'un **flash lumineux à LED** puissant, d'un relais sans-fil de la gamme KP et d'un transformateur 12V. Il permet d'étoffer votre système **sans fil**, pour pouvoir donner l'alerte spontanément en cas de besoin.

Utilisation très simple

1. **Branchez le point d'alerte** sur une prise.
2. **Déclenchez l'alerte avec un bouton panique KP** ou une **télécommande KP** par exemple.

3. Le point d'alerte **déclenche sa sirène** (avec tonalité réglable) et son **flash stroboscopique** pour **donner efficacement l'alerte**.
4. **Coupez l'alerte** simplement, quand vous le désirez, avec la télécommande.

Créez un système évolutif

Ajoutez le **nombre de points d'alertes que vous désirez**. Votre **système peut être étoffé sans limites** pour **répondre parfaitement à vos besoins**. Ajoutez également le nombre de **boutons paniques et de télécommandes** de fin d'alerte que vous jugerez nécessaire.

Vous pouvez ajouter un **répéteur de signal** pour répercuter (*faire rebondir*) le signal d'alerte sans fil et permettre de traverser les murs et les obstacles au besoin (*référence 005-0760-00*).

Il peut être **fixé simplement** sous ou sur **un comptoir**, un bureau voire fixé au mur. Il dispose d'un **bouton rouge très pratique**. Ajoutez le nombre de bouton panique supplémentaire que vous jugez utile pour optimiser votre système (*F005-0700-00*).

Sirène avec tonalité au choix

La **tonalité de la sirène du point d'alerte peut être ajustée**. Choisissez entre **32 tonalités** différentes suivant le type d'alerte que vous souhaitez. Le réglage est très simple via le commutateur au dos.

Ajustez finement le volume de la sirène en fonction de votre environnement (*volume de zéro à 106 décibels*) grâce à la vis de réglage.

Option intéressante, vous pouvez ajouter une **batterie de secours** (*référence F010-0660-00*), si vous souhaitez vous prémunir de coupures de courant potentielles. Elle fera "tampon" en cas de panne d'électricité pour vous **assurer l'alerte et votre protection**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Point d'alerte compact supplémentaire panique sans fil - flash & sirène multi tonalités (gamme KP)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier médium étanche IP65 avec fixation facile - Taille M]
- [1x Relais sans-fil déclenchement sans fil sortie en contact sec NO/NC KPW1 (gamme KP)]
- [1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)]
 - ... *incluant* 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - ... *incluant* 1x Contre-écrou de fixation
- [1x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée]
 - ... *incluant* 1x Flash bleu
- [1x Transformateur 12v 1A]
- [1x Presse étoupe d'étanchéité]

SPÉCIFICATIONS

Point d'alerte compact supplémentaire panique sans fil - flash & sirène multi tonalités (gamme KP)

- Alimentation : Transformateur 12V
- Flash bleu clignotant : oui
- Sirène réglable : Oui (la tonalité et le volume peuvent être ajustés)
- Durée du flash et de la sirène lors de l'activation : constante (activée)
- Méthode de fin d'alerte : Via bouton de fin d'alerte de la télécommande
- Portée : 60 à 100 mètres (champ libre)
- Nombre de déclencheurs sans fil pouvant être utilisés : maximum 20
- Résistant aux intempéries : Oui
- Dimensions avec les différents éléments installés : 200 (l) x 92 (L) x 95 (P) mm

Boîtier médium étanche IP65 avec fixation facile - Taille M

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 195 (l) x 90 (L) x 45 (P) mm
- Dimensions internes : 133 (l) x 83 (L) x 35 (P) mm

Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)

- Couleur : Blanche
- Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
- Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
- Tonalités : 32 (réglables)
- Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
- Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
- Fixation : Grosse vis avec joint

- Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)

Lampe flash bleu stroboscopique intégrée

- Couleur : Bleu
- Voltage : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm

- Flash bleu

Transformateur 12v 1A

- Tension sortie : 12v
- Intensité sortie : 1A
- Entrée : 100-240V 50/60Hz 0,8A max
- Fiche : pas de fiche => Fils à brancher directement