

Ultra Secure®

INTERPHONE DRIVE - 100% SANS-FIL AUTONOME SUR
PILES 600M LONGUE DISTANCE - ULTRACOM2 NOIR 600-
SOLO + 2 COMBINÉS MOBILES

Référence : F006-2650-22



FICHE PRODUIT

Vous avez besoin de créer un "DRIVE" ?

Cet interphone rassemble les caractéristiques techniques vous permettant de modifier vos lieux pour **accueillir des clients en "Drive"**. **Prendre une commande à distance, sans-fil sur un ou plusieurs combinés mobiles** (ajoutez le nombre de combinés que vous désirez à ce kit pour recevoir l'appel d'un client à plusieurs endroits en même temps). **Sans passer de câbles pour l'alimentation** du parlophone (piles fournies). Pour une sécurité renforcée, le **bouton de communication du combiné doit être maintenu lorsque vous voulez parler à votre interlocuteur** (un peu à la manière d'un talkie-walkie). C'est un atout pour la discrétion (personne n'entend ce qui se passe à l'intérieur de chez vous) ainsi que pour la portée et la stabilité du signal (pas de transmission bilatérale constante).

Ce kit interphone nouvelle génération est composé d'une platine UltraCOM2 **autonome, ergonomique et étanche** de **couleur noire**, logée dans une **visière argentée de protection**, ainsi que **deux combinés mobiles** rechargeables avec leur socle et transformateur. **Ils reçoivent tous les deux l'appel de vos visiteurs** pour plus de confort. Le tout est très **simple à installer**.

Cet **interphone individuel complet nouvelle génération est 100% sans-fil et sans contraintes** :

- **Autonome** sur piles fournies
- **Meilleure portée** du marché (600 mètres champ libre)
- **Combinés mobiles rechargeables**
- Platine certifiée IP54 + Visière de protection et d'installation facile

L'interphone le plus simple et pratique

En quelques étapes, votre interphone sans-fil et autonome est opérationnel :

- **Mettez simplement les piles** (fournies) dans la platine de rue et **installez-la** (à l'aide de la visière fournie) à l'entrée de votre propriété ou domicile (aucun raccordement électrique n'est donc nécessaire).
- **Allumez les combinés mobiles** et installez-les sur leur socle jusqu'à 600 mètres en champ libre de la platine (soit 200-300 mètres dans la plupart des environnements avec cloisons et obstacles) ou emportez-les avec vous.
- Lorsqu'un **visiteur se présente** à votre domicile ou entreprise, il exerce une pression sur le bouton d'appel de la platine. Les **combinés mobiles carillonnent et clignotent immédiatement pour vous prévenir** (les éléments sont déjà jumelés pour vous par nos techniciens lors de l'achat).
- **Décrochez simplement l'appel et dialoguez avec votre interlocuteur** (en maintenant le bouton de communication du combiné, permettant d'être discret, tout en maximisant l'autonomie du système). Notez que les combinés ne peuvent pas dialoguer en même temps avec la platine, seulement le premier à avoir décroché.
- Choisissez d'**ouvrir l'accès à distance sur le combiné directement** (votre platine

doit être, dans ce cas, raccordée à la gâche électrique de votre porte ou portail).

La meilleure portée sans-fil de sa catégorie

La **communication est nette et sécurisée sur une portée unique de 600 mètres** (*en champ libre, voir paragraphe ci-dessous*). Nous nous engageons à vous fournir le **matériel le plus performant en matière de transmission** sans-fil longue distance. Cela vous autorise une **utilisation pratique et stable au quotidien**. Il vous est possible de **connecter une antenne déportée** (*en option*). Utilisez-la derrière un poteau métallique ou un mur volumineux, c'est un excellent moyen d'optimiser votre portée et d'assurer une communication nette.

La portée sans fil d'un interphone dépend grandement des obstacles à passer

Bien que ce modèle soit capable de transmettre jusqu'à 600 mètres en champ libre, il faut prendre en compte les murs de maisons et autres obstacles qui se trouveront sur le chemin des ondes sans fil. De ce fait, **nous estimons la portée réelle en environnement classique à 200-250 mètres et déconseillons l'installation au-delà** (*dans ce cas, préférez un modèle GSM*).

L'avantage majeur de cette gamme est la possibilité d'utiliser une **antenne déportée** (*option référence : [F006-1030-00](#)*). Ainsi, vous évitez le tout premier obstacle : le pilier du portail (*ou autre support*). Cela représente un gain considérable.

Garantie "Sécurité Marché Satisfait ou Remboursé 30 jours" : *aucune inquiétude, si le signal de l'interphone ne passe pas, nous reprenons le matériel sous 30 jours et nous vous remboursons !*

Autonomie record 100 % sans fil via piles LR14

De manière remarquable, cette platine peut être alimentée uniquement sur piles (fournies) lui conférant une utilisation 100 % sans fil avec une excellente autonomie (relative à l'intensité d'utilisation). Si vous préférez, vous pouvez également choisir d'alimenter la platine de rue grâce à un transformateur 12 V (*référence [F006-1070-00](#)*), ou directement depuis l'alimentation de votre portail (*12-24 V accepté pour plus de simplicité*), ou via toute autre arrivée 12-24 VDC (*panneau solaire, ...*).

Ouverture à distance

Après avoir confirmé l'identité du visiteur, **cette platine offre la possibilité d'ouvrir à distance votre portail ou votre porte d'immeuble** grâce aux relais de commande de porte (*gâche en direct 12-24 V*) et de portail (*grâce aux contacts secs*). Cette ouverture se fait directement via le(s) combiné(s) de votre kit.

Simple et fiable

L'interphone UltraCOM2 autonome est extrêmement facile et rapide à installer. Fixez simplement votre platine de rue à l'entrée de votre propriété. Lors de votre achat, les éléments sont jumelés par nos techniciens en amont pour votre **confort et la vérification complète de votre matériel**. Emportez le combiné mobile avec vous où vous voulez.

Atouts supplémentaires

- **La gamme UltraCOM2 600-SOLO offre la possibilité d'utiliser un nombre illimité de combinés (référence [F006-1020-50](#)).**
- Vous pouvez également ajouter une **seconde platine de rue** (*idéal lorsque le bâtiment ou la propriété collective possède deux entrées*).
- Parlophone sans fil idéal pour de **nombreux types d'utilisations** telles que des portails automatiques et des portes verrouillées.

N'hésitez pas à découvrir toutes les variantes (*clavier / digicode d'accès ou non*) et coloris de nos platines UltraCOM2 et visières de protection => [F006-2630-50](#) / [F006-4100-00](#) / [F006-2620-50](#) / [F006-4070-00](#) / [F006-2530-00](#) / [F006-4080-00](#) / [F006-4120-00](#) / [F006-4130-00](#) / [F006-2640-50](#) / [F006-4140-00](#) / [F006-2550-50](#) / [F006-2560-50](#) / [voir notre gamme complète au besoin](#)

Un combiné simple et performant

600 mètres en champ libre, sa portée est son atout principal. Il va pouvoir **communiquer avec une platine installée à très grande distance**. Cela vous permet de **dialoguer sereinement avec vos visiteurs à distance et de leur donner l'accès**.

100% autonome grâce à son **socle de recharge fourni et sa batterie interne**. Il est donc parfaitement **mobile**. Emportez-le avec vous au besoin autour de votre domicile, bureau ou jardin pour **communiquer avec les portails/portes et gérer facilement leurs accès**.

Déclenchez spontanément **la gâche de votre porte ou portail** et libérez l'accès pour vos visiteurs.

Mobile et polyvalent

Ces **fonctions sont multiples et vous permettront de gérer votre système de manière optimale** :

- **Alerte au choix : Carillon et/ou vibreur et/ou flash**

- **Affichage de température**
- **Contrôle du volume**
- **Indications pertinentes : quelle platine vous appelle / niveau de batterie / appel manqué**
- Possibilité d'**éteindre le combiné**, évitez ainsi tout dérangement pendant la nuit, par exemple (*via un long appui sur le bouton « raccrocher »*)
- Utilisation de **multiples combinés** par platine (**aucune limite**)
- Communication de **combiné à combiné** possible (*quand ils sont jumelés à la même platine*)
- Possibilité de **contacter et de contrôler deux platines de rue** au besoin (*deux entrées*)

Avec une sécurité renforcée

Le bouton de communication du combiné doit être maintenu lorsque vous voulez parler à votre interlocuteur (*un peu à la manière d'un talkie-walkie*). C'est un **atout indéniable pour la discrétion** (*personne n'entend ce qui se passe à l'intérieur de chez vous*) ainsi que pour la **portée et la stabilité du signal** (*pas de transmission bi-latérale constante*).

Une parfaite protection

Les platines de rue UltraCOM sont faites pour l'**extérieure avec une protection IP54**, mais cette visière vous apporte **davantage de protection contre les pluies** qui peuvent endommager les produits électroniques sur le long terme.

Conçue sur mesure pour les platines UltraCOM2 & UltraCOM3, elle s'adaptera parfaitement, n'élargissant que de 1 centimètre votre installation.



Cette visière de **couleur argentée** apporte **un atout esthétique** à votre installation.

La visière sera **fixée sur votre support grâce aux 4 trous au dos**. La platine viendra ensuite se fixer à la visière grâce au 8 trous (**vis fournies**). Si besoin, les câbles (antenne, alimentation, déclenchement portail/gâche) pourront passer par le **trou prévu à cet effet**.

CE KIT COMPREND

- **Interphone Drive - 100% sans-fil autonome sur piles 600m longue distance - UltraCOM2 NOIR 600-SOLO + 2 combinés mobiles**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Platine de rue UltraCOM2 NOIRE 600-SOLO]
 - ... *incluant* 1x Platine de rue UltraCOM2 NOIRE 600-SOLO
 - ... *incluant* 1x Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles
 - ... *incluant* 1x Connexion pour antenne déportée (option)
 - ... *incluant* 1x Outil spécifique d'ouverture de la platine
- [1x Visière argentée pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3]
 - ... *incluant* 1x Visière argentée sur mesure
 - ... *incluant* 1x Lot de 8 vis de fixation (pour fixer la platine à la visière)
- [2x Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran orange pour les interphones UltraCOM2 & UltraCOM3]
 - ... *incluant* 2x Combiné UltraCOM
 - ... *incluant* 2x Socle de recharge
 - ... *incluant* 2x Transformateur dédié
 - ... *incluant* 2x Batterie interne - 2 ou 3 broches suivant génération

SPÉCIFICATIONS

Platine de rue UltraCOM2 NOIRE 600-SOLO

- Alimentation possible : 4x Piles C (fournies) ou 12-24VDC (transformateur, moteur portail, panneau solaire, ...)
 - Batterie de secours : Oui via les piles, lorsque vous êtes connectez en 12-24VDC
 - Portée radio sans fil : 600 mètres (champ libre)
 - Gestion d'accès de la propriété à distance
 - Sonnette intégrée : Oui (lorsqu'on appuie sur le bouton d'appel)
 - Dimensions : 150 mm (haut.) x 125 (larg.) x 33 (profond.)
 - Antenne : Interne (standard) ou externe (en option)
 - Connexion d'une antenne supplémentaire en option : câble de 250 mm avec connexion vissée
 - Sortie relais déclencheur : contact sec NO/NC (ou 12-24VDC via bouclage alimentation)
 - Sortie AUX : Elle peut recevoir une tension (pour alimenter un flash par exemple) délivrée à partir d'un appui sur le bouton sonnette et jusqu'à mise en communication (possibilité de passer jusqu'à 48V DC 500mA max).
 - Fréquence d'opération : 863 - 869 Mhz
 - Résistance aux intempéries : Oui certification IP54
 - Couleur de la platine : Noire
-
- Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles
 - Type de pile : Type C (LR14)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5v

Visière argentée pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3

- Couleur : argentée
- Matériau : plastique
- Fixations murales : 4 (non fournies, cela dépend de votre support)
- Passe câble : oui
- Dimension : 160 (haut.) x 138 (larg.) x 85 > 56 (profond.) mm
- Méthode de fixation à la platine UltraCOM : 8 vis (fournies)

Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran orange pour les interphones UltraCOM2 & UltraCOM3

- Signaux d'alerte : signal sonore, vibreur ou visuel
- Contrôle du volume : Oui
- Option combiné à combiné : Oui
- Ouverture des accès : Oui
- Affichage du niveau des piles : Oui
- Indicateur de portail : Oui
- Affichage de la température intérieure : Oui
- Solution 'Appuyez pour parler'
- Indicateur d'appel en absence
- Dimensions du combiné : 150 mm (haut.) x 50 (larg.) x 22 (profond.)
- Dimensions du socle de charge : 40 mm (haut.) x 62 (larg.) x 50 (profond.)
- Type de chargeur : Secteur
- Entrée chargeur : 100 - 240V AC
- Sortie chargeur : 6V DC 1A
- Fréquence d'opération : 863 - 869 Mhz
- Distance de portée : 600 mètres (champ libre)
- Type de pile : 3.7V 1100mAH Lithium, rechargeable
- Autonomie hors base : journée entière