

# Ultra Secure<sup>®</sup>

INTERPHONE INDIVIDUEL GSM 4G ANTI-VANDALE  
ROBUSTE - DÉVERROUILLAGE PORTAIL/PORTE/GÂCHE À  
DISTANCE - COMPATIBLE VOLTE

Référence : F006-2070-00



## FICHE PRODUIT

---

### IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : **F006-1940-00**.

Notre **interphone GSM 4G de dernière génération** fonctionne **via le réseau mobile** (grâce à une carte SIM). De ce fait, il n'y a **aucune limite de portée**, vous pouvez être à l'autre bout de la France, vous recevez l'appel de votre visiteur (et vous pouvez même ouvrir l'accès au besoin via les touches de votre téléphone).

**Profitez de ce modèle 4G pour optimiser votre connexion** (il est capable d'utiliser les réseaux 2G, 3G et 4G), pour un plus **grand confort**, mais aussi une plus **grande longévité**.

Vous cherchez à desservir plusieurs logements avec un seul interphone GSM ? Nous avons la solution ([F006-2080-00](#) / [F006-2090-00](#)) !

Il dispose d'un bouton d'appel pour desservir un logement, une propriété.

## Un simple appel téléphonique

Cet **interphone de dernière génération** est compatible avec la **technologie VoLTE**. Elle vous permet une **conversation plus fluide et stable**, sans venir consommer de DATA 4G. Un forfait sans DATA est tout-à-fait suffisant pour cet appareil ("*Les appels 4G qui s'appuient sur la technologie VoLTE sont inclus dans votre forfait mobile. Autre indication, les appels voix 4G ne consomment pas les gigas ou les mégas d'internet mobile de votre forfait*" Source ARIASE).

Vous recevez l'appel de l'interphone **comme n'importe quel appel téléphonique**. Il n'y a pas d'application, ni la moindre manipulation à effectuer pour recevoir un appel. Tout est simple, pour votre plus grand confort.

## Votre gardien

L'avantage majeur est que **vos visiteurs ne savent pas où vous vous trouvez**, vous pouvez être chez vous comme ailleurs, ils ne verront pas la différence !

1. **Un visiteur appuie sur le bouton d'appel de l'interphone.**
2. **L'interphone compose le premier numéro enregistré au préalable** (3 numéros enregistrables).
3. **Vous décrochez puis communiquez avec votre visiteur.**
4. Si vous le souhaitez, vous **activez l'ouverture de votre portail / gâche.**
5. Si vous n'êtes pas disponible pour répondre, **l'interphone passera au numéro enregistré suivant** et ainsi de suite.

## Fonctionnalités

- Possibilité de programmer **3 numéros de téléphone** qui seront contactés en cas d'appel sur l'interphone (*fixe ou mobile*).
- **Communication claire bi-latérale** (*appel téléphonique*).
- L'interphone est logé dans un **boîtier étanche IP65 et anti-vandale**.
- **Design robuste** (*moulage aluminium*).
- Possède **2 sorties relais en contact sec NO/NC** (*Pour déclencher l'ouverture d'un portail, porte, coffre, etc.* ).
- **Temporisation relais ajustable** (*1-9999 secondes*). C'est la **durée d'ouverture** de votre dispositif activé par l'interphone.
- **Le relais peut être activé (et donc l'ouverture) par un membre de la famille après communication avec un visiteur**. Un membre autorisé pourra activer également les sorties relais par **téléphone ou SMS** (*en enregistrant son numéro dans l'interphone par sms*).
- Fourni avec une **antenne disposant de 3 mètres de câble** (*pour optimiser la portée*).
- **Test de signal réseau** mobile disponible.
- **Contrôle du volume** microphone et haut-parleur.
- **Délai** entre les 3 numéros appelés (*membres d'une même famille*) lors d'un appui sur le bouton de l'interphone **ajustable**.
- **Fonction écoute disponible**.
- **Installation rapide et facile**.
- **Support prévu pour le nom du propriétaire**.
- La configuration est simplifiée grâce à une **commande par SMS**.
- Alimentation grâce au **transformateur 12V fourni** ou toute autre alimentation 12-24V (*moteur de portail/porte...*).

## Carte SIM ?

Pour faire fonctionner un appareil GSM, il vous faut une **carte-SIM** avec un forfait dédié (*numéro unique*). Cet appareil accepte les cartes-SIM de tous les opérateurs (*Orange/SFR/Bouygues/Free*). Il suffit d'avoir un forfait pour que l'interphone puisse joindre les numéros enregistrés en cas d'appui sur les boutons d'appel (*comptez entre 2 et 5 euros par mois, selon le choix de l'opérateur*).

## Réglages et enregistrements des numéros

Tout se fait par **appel ou par SMS directement sur votre téléphone**. Les opérations sont très **simples et le résultat très fonctionnel**.

## CE KIT COMPREND

---

- **Interphone individuel GSM 4G anti-vandale robuste - Déverrouillage portail/porte/gâche à distance - Compatible VoLTE**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Interphone GSM 4G anti-vandale 1 Bouton VoLTE]
- [1x Antenne GSM déportée]
- [1x Transformateur 12V]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Fréquences réseau :
  - 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
  - WCDMA: B1/B8
  - GSM: B3/B8
- Méthode de programmation : SMS
- Numéros par propriété : 3 maximum
- Communication bi-latérale : Oui (full duplex)
- Dimension : 190 (hauteur) x 118 (largeur) x 65 (épaisseur) mm
- Fixable ou encastrable
- Design anti-vandale : Oui
- Matériau : Aluminium
- Indice de protection : Oui, IP65
- Sorties relais : 2 (NO/NC)
- Temporisation sortie : Ajustable entre 1 et 9999 secondes
- Déclenchement de relais par numéros autorisés : Oui
- Antenne GSM : Oui (fournie avec 3 mètres de câble)
- Test de signal mobile : Oui
- Contrôle du volume : Oui
- Délai ajustable entre les appels du 1er, 2ème et 3ème numéro d'une même propriété
- Fonction écoute disponible
- Alimentation grâce au transformateur 12V fourni ou toute autre alimentation 12-24V (moteur de portail/porte...)
- Installation rapide
- Support pour nom : Oui
- Carte Sim : Oui (taille micro SIM)
- Température d'utilisation : -20 / +50 °c