

UltraSecure®

KIT 2 ANTI-SQUAT 100% SANS-FIL AUTONOME GSM 3G -
3 DÉTECTIONS + 4 SIRÈNES + TÉLÉCOMMANDES
(GAMME BT)

Référence : F007-1330-59



FICHE PRODUIT

Protégez votre local, bâtiment, appartement, maison efficacement contre

les squatteurs. Évitez les procédures contraignantes en agissez immédiatement.

Ce kit anti-squat inclut :

- 1 DéTECTeur d'ouverture + vibration + sirène
- 1 DéTECTeur de mouvement + sirène
- 1 UltraPIR 3G : déTECTION de mouvement + sirène + alerte GSM sur téléphone
- 1 Sirène solaire 130dB
- 2 télécommandes (*arme/désarme/panique*)

Fonctionnement simple

1. Installez le détecteur d'ouverture sur un ouvrant et les détecteurs de mouvements dans les zones clés de circulation pour vous **assurer une détection en cas d'intrusion**.
2. Toutes les sirènes (*y compris la sirène solaire extérieure*) vont se **déclencher pour faire fuir immédiatement les individus**.
3. En complément, vous êtes **contacté par l'UltraPIR sur votre téléphone mobile par appel et/ou SMS**.

Des sirènes pour faire fuir immédiatement

Ce kit vous offre une **alerte locale pour dissuader efficacement les individus d'entrer et encore moins de s'installer sur place**. Lors d'une détection, les sirènes se déclenchent spontanément pour étourdir les individus et stopper leur démarche.

Alerte par appel et/ou SMS

Ce système est capable de **déclencher un transmetteur GSM en cas de détection**. Vous serez alors contacté directement sur votre téléphone. Après une levée de doute, libre à vous de contacter les forces de police, qui pourront ainsi attester très vite de l'infraction et agir pour déloger les squatteurs.

Pensez à **ajouter une caméra 4G avec panneau solaire déporté (F002-2570-00)** à ce kit pour effectuer une levée de doute. Une fois que votre système de détection s'est déclenché, vous pourrez **voir en direct ce qui se passe** sur place et agir en conséquence (*mais également lire les vidéos enregistrées sur détection de mouvement du capteur intégré à la caméra*).

Kit 100% autonome

Pas besoin d'électricité sur place, tous les appareils sont **autonomes** avec une **excellente autonomie**. Ils sont, de surcroît, jumelés ensemble par nos soins lors de votre première commande. Vous n'avez qu'à les installer.

Ce kit avancé vous permet une large détection, alliée à de **nombreuses sirènes en locale** particulièrement **dissuasives**, ainsi qu'une **alerte GSM par appel et SMS**.

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous **contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte.

Fiche produit complète à venir bientôt.

Pour comprendre les différents éléments qui composent ce kit, veuillez vous référer aux fiches individuelles suivantes :

- [F007-1150-50](#)
- [Alarme 2-en-1 sans-fil autonome avec détecteur de mouvement et sirène intégrée + télécommande \(gamme BT\) \(F007-0200-00\)](#)
- [Télécommande supplémentaire \(gamme BT\) GEN.2 \(F007-0660-00\)](#)
- [Détecteur supplémentaire 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre sirène 130dB clavier \(gamme BT\) \(F007-1460-00\)](#)
- [Sirène supplémentaire solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux \(gamme BT\) \(F007-0221-00\)](#)
- [Autocollant / adhésif vitre 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS ALARME' \(8 x 6 cm\) \(F005-2021-00\)](#)

CE KIT COMPREND

- **Kit 2 anti-squat 100% sans-fil autonome GSM 3G - 3 détections + 4 sirènes + télécommandes (gamme BT)**
*** Chaque quantité comprend :
 - [\[1x UltraPIR 3G GSM trois-en-un sans-fil autonome \(gamme BT\)\]](#)
 - ... incluant 1x UltraPIR 3G
 - ... incluant 1x Support de fixation rotatif
 - ... incluant 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - [\[1x Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée \(gamme BT\)\]](#)
 - ... incluant 1x Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène

- intégrée (gamme BT)
 - *inclus* 1x DéTECTeur de mouvement PIR
 - *inclus* 1x Support de fixation rotatif
 - *inclus* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - [1x DéTECTeur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
 - ... *inclus* 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
 - ... *inclus* 1x Pile lithium 3v (CR2)
 - ... *inclus* 1x Adhésif double face
 - ... *inclus* 1x Aimant avec support d'installation facile
 - ... *inclus* 1x Lot de vis
 - [1x Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)]
 - ... *inclus* 1x Sirène solaire
 - ... *inclus* 1x Batterie Lithium intégrée
 - [2x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... *inclus* 2x Télécommande nouvelle génération
 - ... *inclus* 2x Pile bouton CR2032
 - [1x Autocollant / adhésif vitre 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]
- ***

SPÉCIFICATIONS

UltraPIR 3G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)

- Alimentation : 3 piles AA (fournies)
- Alimentation via transformateur 5v possible (non fourni)
- Durée de vie des piles : 8 mois (piles lithium possibles pour augmenter encore cette autonomie ; Nous déconseillons l'utilisation de piles rechargeables qui auront une autonomie plus faible).
- Avertissement de piles faibles : Oui (à 3.8V LED rouge sur détecteur + SMS avertissement)
- Dimensions : 110 mm (haut.) x 70 (larg.) x 40 (profond.). Profondeur support inclus : 65 mm
- Portée de détection : 10 mètres
- Angle de détection : 120 degrés horizontalement, 90 degrés verticalement
- Méthode pour armer : Télécommande
- Méthode pour désarmer : Télécommande ou à réception d'une alerte par téléphone
- Nombre maximum de télécommandes : 9 (1 fournie)
- Nombre maximum d'accessoires supplémentaires (détecteurs et sirènes) : Illimité
- Distance d'opération sans fil : 100 mètres champ libre (chaque accessoire, sauf détecteur d'ouverture, répète le signal vers les autres accessoires)
- Gestion à distance : Oui (seulement lors de la réception d'appel d'intrusion)
- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 60 secondes
- Possibilité d'opération silencieuse : Oui
- Possibilité d'ajouter des sirènes supplémentaires : Oui (sirènes intérieures, sirène extérieure, également à piles et sans fil)
- Possibilité d'ajouter des détecteurs supplémentaires : Oui (mouvement, ouverture, également à piles et sans fil)

- Fréquence sans fil (télécommandes et accessoires complémentaires) : 868 Mhz
- Nombre de numéros qui peuvent être appelés : Jusqu'à 3
- Fonction SMS : Oui avec information sur le détecteur qui s'est déclenché (UltraPIR, détecteur d'ouverture...)
- Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
- GSM 850/900/1800/1900MHz (2G)
- UMTS 900/2100Mhz (3G)

- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5 V

Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
 - Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
 - Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
 - Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
 - Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
 - Sirène intégrée : Oui (130 dB)
 - Délai de sortie : Oui (30 secondes)
 - Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
 - Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
 - Portée de détection : 10 mètres
 - Couverture horizontale : 120 degrés
 - Couverture verticale : 90 degrés
 - Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
 - Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.)
 - Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)

Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
 - Détection de choc / vibration (3 niveaux de réglage)
 - Détection d'ouverture (porte et fenêtre)
 - Sirène intégrée (désactivable)
 - Clavier en façade (optionnel)
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
 - Ouverture de porte ou fenêtre
 - Vibration réglable (3 niveaux)
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)

- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz

- Pile lithium 3v (CR2)
 - Type de pile : CR2
 - Composition : Lithium
 - Tension : 3v

Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)

- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 3 minutes
- Lumière stroboscopique intégrée : Flashes rapides (activation)
- Alimentation : 1 batterie Lithium intégrée (fournie)
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C
- Piles (en option) : 4 piles alcalines AA (pour les emplacements peu lumineux)
- Durée de vie des piles alcalines : 9-12 mois (utilisation normale à un emplacement peu lumineux)
- Résistante aux intempéries : Oui (norme IP65)
- Installation : Ne pas installer à l'horizontale
- Bouton d'autoprotection : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Dimensions : 110 mm (larg.) x 170 (haut.) x 28 (profond.)

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Autocollant / adhésif vitre 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 x 60 mm paysage
- Couleur : Blanc / Écriture rouge
- Installation : Auto-adhésif

R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros