

# Ultra Secure®

KIT ALERTE DE PASSAGE 600 MÈTRES "CLASSIC" 4  
CARILLONS 35 MÉLODIES & 1 DÉTECTEUR MOUVEMENT  
AUTONOME (GAMME DA600+)

Référence : **F004-3960-00**



## FICHE PRODUIT

---

### LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Ce kit **alerte de passage classique** avec quatre carillons et un détecteur de mouvement (*10-15 mètres*) vous permet d'**être informé à quatre**

**endroits en même temps, simplement, en cas de passage de personnes ou de véhicules.**

## Ce kit inclut

- 1 × Détecteur de mouvement supplémentaire autonome sans-fil 600m "Pile-Classic" intérieur ou extérieur (gamme DA600+) (F004-3890-00)
- 4 × Carillon R supplémentaire sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+) (F004-4510-00)

Son **fonctionnement est très simple**. Installez le détecteur de mouvement en intérieur ou en extérieur **de manière à repérer le passage de visiteurs ou d'intrus sur votre propriété** par exemple. Il va pouvoir capter les mouvements de chaleur (*piétons, voitures, ...*) et **déclencher instantanément tous les carillons** en sans-fil, sur une excellente portée de 600 mètres (*champ libre*), installés sur une prise secteur **dans votre domicile ou bureau** par exemple.

**Les principaux points forts de ce kit sont : simplicité d'installation et d'utilisation** extrême, **mélodie au choix** par détecteur parmi une **grande variété, volume réglable, détecteur autonome et résistant.**

## Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres** (*champ libre*)
- **35 mélodies au choix** (*gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Volume ajustable** (*4 niveaux de réglage*).
- Mélodie sélectionnable par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(é)
- Alimentation directement sur prise secteur
- Flashes lumineuses bleues
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (*pas de limite théorique*) qui sonneront simultanément

## Détection des mouvements de chaleur

La détection infrarouge capte les **mouvements de chaleur** ce qui permet au détecteur de fonctionner aussi bien le jour que la nuit. En installant le détecteur à environ 1 - 1,5 mètre du sol, vous évitez la détection de petits animaux (*fixez le horizontalement au sol*).

## Design simple et design

Son aspect moderne et sobre, lui permet de s'intégrer facilement dans un **environnement extérieur** (*jardin, allée, chemin...*) comme intérieur.

## Portée sans fil jusqu'à 600 mètres

La portée de transmission vous permet de recevoir des alertes de passage pouvant aller **jusqu'à 600 mètres** (*champ libre*). Idéal pour détecter les passages à l'autre bout d'un bâtiment ou à l'entrée d'un chemin par exemple.

## Détection extérieure / intérieure

Ce détecteur peut être utilisé **en extérieur et en intérieur** : son fonctionnement à piles lui permet d'être positionné à de nombreux endroits. Il pourra donc servir pour signaler les passages dans des **cours ou des allées** mais également les **entrées dans des commerces ou des bureaux** par exemple.

## Portée de détection ajustable

Ce détecteur de mouvement possède un **réglage de sensibilité** permettant d'ajuster la portée de détection facilement. En fonction de vos besoins, celle-ci pourra aller **jusqu'à 10 ou 15 mètres**.

## Système autonome et durable

Ce détecteur fonctionne à l'aide de **3 piles AA 1,5 V**. Pour une utilisation dite normale (*soit moins de 50 déclenchements par jour*), la durée de fonctionnement du détecteur est d'**environ 1 an**.

## Installation simple et rapide

Le **détecteur de mouvement** est livré avec un support pivotant détachable ainsi que les vis et chevilles nécessaires à l'installation. Son **fonctionnement sur piles** lui permet d'être installé sans aucune difficulté.

Il est recommandé de fixer le détecteur solidement et sur une structure résistante afin d'éviter les déclenchements intempestifs. Une orientation vers une **zone dégagée** et une **inclinaison vers le bas** permettront également d'améliorer la qualité de la détection.

## Complétez votre système d'alerte

Vous pouvez **associer un nombre illimité de carillons** par détecteur de mouvement, libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation. A l'inverse, vous pouvez également jumeler plusieurs détecteurs de passage (*jusqu'à 32*) par récepteur-carillon. Chaque détecteur peut avoir sa **propre mélodie**, pour permettre de connaître instantanément la pièce dans laquelle le détecteur s'est déclenché.

## Gamme DA600+ vaste

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons**

**ou de détecteurs ?** Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



**Détecteur d'ouverture (intérieur) :** [F004-2820-00](#)

**Détecteur d'ouverture (extérieur) :** [F004-4700-00](#)

**Détecteur "PILE-CLASSIC" :** [F004-3890-00](#)

**Détecteur "HIBOU" :** [F004-4920-00](#)

**Détecteur solaire noir :** [F004-4640-00](#) / **camouflage :** [F004-4730-00](#) / **marron :** [F004-4730-00](#)

**Détecteur solaire maisonnette :** [F004-4780-00](#)

**Détecteur leurre factice :** [F004-3870-00](#)

**Barrières infrarouges 1B-60 :** [F004-3880-00](#) / **1B :** [F004-2780-00](#) / **2B :** [F004-2770-00](#)

**Bouton autonome :** [F006-3800-00](#)

**Récepteur carillon hibou :** [F004-4930-00](#)

**Récepteur carillon classique :** [F004-4510-00](#)

**Récepteur carillon triangle :** [F004-5100-00](#)

**Récepteur carillon / sirène solaire :** [F004-2811-00](#)

**Récepteur "PRO" avec sorties relais :** [F004-2790-00](#)

**Récepteur cloche industrielle :** [F006-2010-00](#)

**Répéteur de signal :** [F004-2910-00](#)

**Point d'alerte GSM sécurisé :** [F005-5400-00](#)

**Point d'alerte GSM discret :** [F005-5410-00](#)

**Télécommande sans fil :** [F004-2890-00](#)



Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles** dans la **gamme DA600+** !

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments

déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

EAN : 3701467100360

## CE KIT COMPREND

---

- **Kit alerte de passage 600 mètres "CLASSIC" 4 carillons 35 mélodies & 1 détecteur mouvement autonome (gamme DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement sans-fil - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement sans-fil
  - ... *incluant* 1x Support de fixation avec tête rotative
  - ... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [4x Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+)]
  - ... *incluant* 4x Récepteur-carillon R sans fil
  - ... *incluant* 4x Prise intégrée (= fixation murale)
  - ... *incluant* 4x Notice d'utilisation en français

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

Détecteur de mouvement sans-fil - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme

## DA600+)

- Période de détection : jour et nuit
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Portée sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 90 (H) x 70 (L) x 95 (P) mm
- Alimentation : piles (3x AA 1,5V)
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 2 au choix (par commutateur ou cavalier)
- Couleur : Détecteur noir / gris foncé
- Autonomie : 1 an (en utilisation normale, soit moins de 50 déclenchements / jour)
  
- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
  - Type de pile : AA (LR6)
  - Composition : Alcaline
  - Tension : 1,5v

## Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB (*en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés*)
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Installation : directement sur prise
- Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière bleue