

UltraSecure®

KIT ALERTE D'OUVERTURE EXTÉRIEUR SANS FIL
(PORTAIL / PORTILLON) AVEC CARILLON R / 35
MÉLODIES (DA600+)

Référence : F004-4710-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Notre nouveau kit DA-600+ d'**alerte d'ouverture carillon** (300 mètres) vous permet de **surveiller et protéger vos ouvrants extérieurs (portail, portillon, porte, fenêtre, cabanon, grange, maison ou encore entreprise)** simplement.

Ce kit inclut

- 1 x Détecteur supplémentaire ouverture déporté sans-fil 300m extérieur haute-résistance rideau volet-roulant garage (DA600+) (F004-4700-00)
- 1 x Carillon R supplémentaire sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+) (F004-4510-00)

Son **fonctionnement est très simple**. Installez le détecteur d'ouverture en quelques secondes sur votre ouvrant. Il va pouvoir **repérer l'ouverture** de celui-ci et déclencher **instantanément le carillon**, installé sur une prise secteur dans votre domicile, magasin ou bureau.

Les principaux points forts de ce kit basique sont : simplicité d'installation et d'utilisation extrême, mélodie au choix par détecteur parmi une grande variété, volume réglable, détecteur autonome avec installation facile.

Vous avez beaucoup d'obstacles ou une très grande distance à couvrir ?

Ajoutez simplement le répéteur de signal à votre commande (référence *F004-2910-00*). Le rôle de ce répéteur de signal, est d'**augmenter considérablement** la **distance** possible entre un détecteur et son récepteur (centrale d'alarme). Il va **répéter le signal** d'alerte du détecteur et permettre un **déclenchement de votre système de sécurité** (même dans des conditions de distance importante ou d'obstacles nombreux).

Il reçoit le signal du détecteur (*en se basant sur la portée de ce dernier*) et **émet le même signal avec sa propre portée de 900 mètres champ libre**.

Le répéteur est **alimenté par le transformateur fourni**. Ils doivent être installés à l'intérieur d'un bâtiment sec.

Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres (champ libre)**
- **35 mélodies au choix** (gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux)
- **Volume ajustable** (4 niveaux de réglage).
- Mélodie sélectionnable par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(e)
- Alimentation directement sur prise secteur
- Flashes lumineux bleus
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (*pas de limite théorique*) qui sonneront simultanément

Plus d'alerte ? Plus de détection ?

Vous pouvez associer un **nombre illimité de carillons DA600+** par détecteur d'ouverture, **libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation**. **Chaque détecteur peut avoir sa propre mélodie**, vous permettant ainsi de savoir immédiatement lequel s'est déclenché. C'est un excellent moyen d'avoir une alerte dans toutes vos pièces.

Ajoutez jusqu'à 32 détecteurs par récepteur DA600+. Toutes les zones sensibles sont maintenant sous contrôle.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



Détecteur d'ouverture (intérieur) : [F004-2820-00](#)

Détecteur d'ouverture (extérieur) : [F004-4700-00](#)

Détecteur "PILE-CLASSIC" : [F004-3890-00](#)

Détecteur "HIBOU" : [F004-4920-00](#)

Détecteur solaire noir : [F004-4640-00](#)

Détecteur solaire maisonnette : [F004-4780-00](#)

Détecteur leurre factice : [F004-3870-00](#)

Barrières infrarouges 1B-60 : [F004-3880-00](#) / **1B :** [F004-2780-00](#) / **2B :** [F004-2770-00](#)

Bouton autonome : [F006-3800-00](#)

Récepteur bipeur mobile : [F004-5980-00](#)

Récepteur carillon hibou : [F004-4930-00](#)

Récepteur carillon classique : [F004-4510-00](#)

Récepteur carillon triangle : [F004-5100-00](#)

Récepteur carillon / sirène solaire : [F004-2811-00](#)

Récepteur "PRO" avec sorties relais : [F004-2790-00](#)

Récepteur cloche industrielle : [F006-2010-00](#)

Répéteur de signal : [F004-2910-00](#)

Point d'alerte GSM sécurisé : [F005-5400-00](#)

Point d'alerte GSM discret : [F005-5410-00](#)

Télécommande sans fil : [F004-2890-00](#)



Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles** dans la **gamme DA600+** !

Détecteur d'ouverture déportée

Ce **détecteur d'ouverture sans-fil** est **autonome** (*piles fournies*). Il est ainsi **très facile à installer** et permet de sécuriser des lieux légèrement excentrés de votre habitation.

Portée 300 mètres champ libre

La portée de ce détecteur d'ouverture est excellente avec ces **300 mètres** en champ libre (*correspond à un environnement sans obstacles*). Dans la réalité, **prenez en considération l'environnement** et les obstacles (*la distance de transmission du signal sera réduite*). Besoin d'une plus grande portée ? Optez pour notre détecteur 900 mètres ([F004-4700-50](#)).

Émetteur déporté

Ce **détecteur d'ouverture** vous donne la possibilité de **déporter son émetteur** via un câble de 3 mètres. C'est un très bon moyen de ne pas subir les **interférences** d'un support métallique (*comme les rideaux de fer...*).

Haute-résistance

Ces éléments sont faits d'un métal très résistant qui conviendra dans de nombreux cas. Il vous permet de sécuriser des ouvertures spécifiques comme les **volets roulants**, les **rideaux de fer**, les **portes de garage** ou encore les **portes ou fenêtres inhabituelles**.

Installation

Le **contact** est localisé sur l'encadrement de l'ouverture alors que **l'aimant** est directement fixé sur le rideau, le volet, la porte ou la fenêtre. Le contact est connecté à l'**émetteur** grâce à un câble d'une longueur de 300 mm dans une gaine protectrice en acier.

Cette longueur vous permet de placer l'émetteur à distance d'un support en métal par exemple (*qui créer des interférences et limite la portée*). Si **quelqu'un tente de couper le câble, l'alerte se déclenche immédiatement**. L'émetteur est protégé dans un **boîtier étanche**, prévu pour une utilisation en extérieur.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

EAN : 3701467102531

CE KIT COMPREND

- Kit alerte d'ouverture extérieur sans fil (portail / portillon) avec carillon R / 35 mélodies (DA600+)**

**** Chaque quantité comprend :*

- [1x DéTECTEUR supplémentaire ouverture déporté sans-fil 300m extérieur haute-résistance rideau volet-roulant garage (DA600+)]
 - ... *inclus* 1x DéTECTEUR d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée
 - *inclus* 1x Contact magnétique
 - *inclus* 1x Aimant
 - *inclus* 1x Câble avec gaine de protection (30 centimètres)
 - ... *inclus* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
 - ... *inclus* 1x DéTECTEUR ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)
 - *inclus* 1x Émetteur magnétique compact DA600+
 - *inclus* 1x Aimant
 - *inclus* 1x Adhésif double face pour aimant et émetteur
 - *inclus* 2x Pile LR03 AAA
- [1x Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes

(DA600+)]

- ... incluant 1x Récepteur-carillon R sans fil
- ... incluant 1x Prise intégrée (= fixation murale)
- ... incluant 1x Notice d'utilisation en français

SPÉCIFICATIONS

Détecteur supplémentaire ouverture déporté sans-fil 300m extérieur haute-résistance rideau volet-roulant garage (DA600+)

- Détecteur d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée
 - Dimensions :
 - Contact : 105 (longueur) x 37 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
 - Aimant : 105 (longueur) x 15 (largeur) x 16 (épaisseur) mm
 - Longueur du câble : 30 cm
 - Protection de câble : gaine blindée
 - Type de déclenchement : contact sec N/C
 - Résistant aux intempéries : oui
 - Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 x 5 mm dans chaque section
- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
 - Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm
- Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)
 - Dimensions de l'émetteur : 90 x 28 x 15 mm
 - Dimensions de l'aimant : 85 x 13 x 8 mm
 - Mode d'installation : Adhésifs double face fournis
 - Portée : 300 mètres (champ libre)
 - Couleur : blanc
 - Alimentation : 2 piles AAA
 - Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
 - Distance de déclenchement (entre l'émetteur et l'aimant) : 3 mm recommandée (10 mm maximum)

Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashs (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB (*en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés*)
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32

- Indicateur de zone : visuel & sonore
 - Installation : directement sur prise
 - Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
 - Couleur : Blanc et lumière bleue
-

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros