

Ultra Secure[®]

ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE AUTONOME ÉTANCHE
SANS-FIL ANTI-VANDALE DANS BOÎTIER IP65 (GAMME
BT)

Référence : F007-1460-52



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (soit 50-80m avec des obstacles). Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme "**répéteur de signal**", ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (*effet de rebond*).

N'hésitez pas à consulter nos systèmes de la gamme BT d'exemple suivants => [F007-0311-00](#) / [F007-1440-57](#) / [F007-2580-00](#) / [F007-2480-59](#) / [F007-2100-00](#) / etc.

La modularité est inédite en matière de sécurité !

Systeme anti-vandale => Sécurité maximale

Cet émetteur propose une sécurité renforcée. Il est doté d'un détecteur de vibration avec 3 niveaux de réglage pour repérer les tentatives d'arrachages par de individus malintentionnés.

Cet émetteur de la gamme BT doit être connecté à un détecteur universel pour permettre d'**envoyer un signal d'alerte à n'importe-quel récepteur** de cette même gamme, **sirènes, UltraPIR, etc.**

Logé dans un **boîtier étanche**, il vous permet de **nombreuses installations pertinentes** en extérieur.

CE KIT COMPREND

- **Émetteur supplémentaire autonome étanche sans-fil anti-vandale dans boîtier IP65 (gamme BT)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Émetteur autonome sans-fil anti-vandale choc vibration sirène désactivable

130dB clavier (gamme BT)]

- ... *incluant* 1x Émetteur gamme BT avec clavier détecteur vibration sirène désactivable
- ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
- ... *incluant* 1x Adhésif double face
- ... *incluant* 1x Lot de vis
- [1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S]

SPÉCIFICATIONS

Émetteur autonome sans-fil anti-vandale choc vibration sirène désactivable 130dB clavier (gamme BT)

- Détection de choc / vibration (3 niveaux de réglage)
- Sirène intégrée (désactivable)
- Clavier en façade (optionnel)
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Dimensions : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Fréquence sans fil : 868 Mhz

- Pile lithium 3v (CR2)
 - Type de pile : CR2
 - Composition : Lithium
 - Tension : 3v

Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
- Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm