PLATINE DE RUE 600M AUTONOME INDIVIDUELLE SANS-FIL - ULTRACOM2 VISIÈRE NOIRE + ANTENNE : CONTOURNER OBSTACLE / PILIER

Référence : F006-2500-51



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Les platines UltraCOM nécessitent au moins **un combiné pour fonctionner** : Voir interphone complet référence F006-2520-00.

Cette platine UltraCOM2 ARGENTÉE, **autonome, ergonomique et étanche**, logée dans une **visière noire de protection**, vous permet une installation simple. Son **antenne déportée** est très pratique pour **optimiser la portée** de votre platine. En effet, elle vous permet de **contourner les éléments** *(pilier / mur...)* qui pourraient entraver le signal. Le tout est très **simple à installer**.

Un interphone de référence

Leader de sa catégorie, l'interphone UltraCOM2 600 sans fil, possède tout simplement la meilleure portée radio sans fil du marché : 600 mètres en champ libre. Il est généralement utilisé de manière **autonome sur piles** *(4x LR14, fournies)* mais peut-être raccordé, si souhaité, à un 12-24VDC *(moteur de portail, transformateur, panneau solaire, ...)*. Si raccordé à un portail ou une gâche, **vous pourrez déclencher instantanément l'ouverture de votre porte ou portail à distance**. Les piles pourront alors servir de **batterie de secours**.

La meilleure portée sans-fil de sa catégorie

La **communication est nette et sécurisée sur une portée unique de 600 mètres** *(en champ libre, voir paragraphe ci-dessous)*. Nous nous engageons à vous fournir le **matériel le plus performant en matière de transmission** sans-fil longue distance. Cela vous autorise une **utilisation pratique et stable au quotidien**.

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA PORTÉE SANS FIL

La portée sans fil d'un interphone dépend grandement des

obstacles à passer, nous estimons **la portée réelle en environnement classique à 200-250 mètres et déconseillons l'installation au-delà** *(dans ce cas, préférez un modèle GSM)*.

Simplifiez votre installation grâce à notre antenne déportée

Il vous est possible de **connecter une antenne déportée** *(fournie dans ce kit)*. Utilisez-la derrière un poteau métallique ou un mur volumineux, c'est un excellent moyen d'optimiser votre portée et d'**assurer une communication nette**. En effet, notre interphone est capable de communiquer sur une **portée record de 600 mètres** en champ libre, cependant, il faut prendre en compte les murs de maisons et autres obstacles qui se trouveront sur le chemin des ondes sans-fils.

L'avantage majeur de ce kit : est la possibilité d'utiliser une **antenne déportée** *(référence : F006-1030-00)*. Ainsi, vous **évitez le tout premier obstacle** : le pilier du portail *(ou autre support)* sur une longueur maximale de **3 mètres** *(longueur totale du câble de l'antenne)*. Cela représente un **gain considérable**.

***Garantie "Sécurité Marché Satisfait ou Remboursé 30 jours"** : aucune inquiétude, si le signal de l'interphone ne passe pas, nous reprenons le matériel sous 30 jours et nous vous remboursons !*

Autonomie record 100 % sans fil via piles LR14

De manière remarquable, cette platine peut être alimentée uniquement sur piles *(fournies)* lui conférant une utilisation 100 % sans fil avec une excellente autonomie de 12 à 18 mois. Si vous préférez, vous pouvez également choisir d'alimenter la platine de rue grâce à un transformateur 12 V *(référence F006-1070-00)*, ou directement depuis l'alimentation de votre portail *(12-24 V accepté pour plus de simplicité)*, ou via toute autre arrivée 12-24 VDC *(panneau solaire, ...)*.

Ouverture à distance

Après avoir confirmé l'identité du visiteur, l'ouverture se fait directement via le(s) combiné(s) de votre kit. **Cette platine offre la possibilité d'ouvrir à distance votre portail ou votre porte d'immeuble** grâce au relais de commande de porte *(gâche en direct 12-24 V)* ou de portail *(grâce aux contacts secs)*. *Note : l'interphone ne peut déclencher qu'un seul élément, soit un portail soit une gâche électrique. Si votre platine est alimentée par une*

source 12-24 VDC, le déclenchement pourra se faire à tout moment, y compris hors communication.

Simple et fiable

L'interphone UltraCOM2 autonome est extrêmement facile et rapide à installer. Fixez simplement votre platine de rue à l'entrée de votre propriété. Lors de votre achat, les éléments sont jumelés par nos techniciens en amont pour votre **confort et la vérification complète de votre matériel**. Emportez le combiné mobile avec vous où vous voulez.

Atouts supplémentaires

- **La gamme UltraCOM2 600-SOLO offre la possibilité d'utiliser un nombre illimité de combinés *(référence F006-1020-50)*.**
- Vous pouvez également ajouter une **seconde platine de rue** *(idéal lorsque le bâtiment ou la propriété collective possède deux entrées)*.
- Interphone sans fil idéal pour de **nombreux types d'utilisations** telles que des portails automatiques et des portes verrouillées.
- En cas d'alimentation 12-24 VDC, dès que l'environnement s'assombrit *(le soir)*, le bouton d'appel s'illumine pour ainsi guider vos visiteurs. De plus, vous pourrez déverrouiller à distance en permanence, y compris hors communication.

N'hésitez pas à découvrir toutes les variantes *(clavier / digicode d'accès ou non)* et coloris de nos platines UltraCOM2 et visières de protection => F006-2630-50 / F006-4100-00 / F006-2620-50 / F006-4070-00 / F006-2530-00 / F006-4080-00 / F006-4120-00 / F006-4130-00 / F006-2640-50 / F006-4140-00 / F006-2550-50 / F006-2560-50 / voir notre gamme complète au besoin

Une parfaite protection

Les platines de rue UltraCOM sont faites pour l'**extérieure avec une protection IP54**, mais cette visière vous apportera **davantage de protection contre les pluies** qui peuvent endommager les produits électroniques sur le long terme.

Conçue sur mesure pour les platines UltraCOM2 & UltraCOM3, elle s'adaptera parfaitement, n'élargissant que de 1 centimètre votre installation.



Cette visière de **couleur noire** rendra votre **installation très sobre et discrète**.

La visière sera **fixée sur votre support grâce aux 4 trous au dos**. La platine viendra ensuite se fixer à la visière grâce au 8 trous ***(vis fournies)***. Si besoin, les câbles *(antenne, alimentation, déclenchement portail/gâche)* pourront passer par le **trou prévu à cet effet**.

CE KIT COMPREND

- **Platine de rue 600m autonome individuelle sans-fil - UltraCOM2 visière noire + antenne : contourner obstacle / pilier**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Platine de rue UltraCOM2 ARGENTÉE 600-SOLO]
    - ... *incluant* 1x Platine de rue UltraCOM2 ARGENTÉE 600-SOLO
    - ... *incluant* 1x Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles
    - ... *incluant* 1x Connexion pour antenne déportée (option)
    - ... *incluant* 1x Outil spécifique d'ouverture de la platine
  - [1x Visière noire pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3]
    - ... *incluant* 1x Visière noire sur mesure
    - ... *incluant* 1x Lot de 8 vis de fixation (pour fixer la platine à la visière)
  - [1x Antenne déportée pour platine de rue d'interphone UltraCOM2 & UltraCOM3]
    - ... *incluant* 1x Antenne
    - ... *incluant* 1x Adaptateur fileté
    - ... *incluant* 1x Câble de 3 mètres

  ***

SPÉCIFICATIONS

Platine de rue UltraCOM2 ARGENTÉE 600-SOLO

- Alimentation possible : 4x Piles C (fournies) ou 12-24VDC (transformateur, moteur portail, panneau solaire, ...)
- Batterie de secours : Oui via les piles, lorsque vous êtes connectez en 12-24VDC
- Portée radio sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Gestion d'accès de la propriété à distance
- Sonnette intégrée : Oui (lorsqu'on appuie sur le bouton d'appel)
- Dimensions : 150 mm (haut.) x 125 (larg.) x 33 (profond.)
- Antenne : Interne (standard) ou externe (en option)
- Connexion d'une antenne supplémentaire en option : câble de 250 mm avec connexion vissée
- Sortie relais déclencheur : contact sec NO/NC *(ou 12-24VDC via bouclage alimentation)*
- Sortie AUX : Elle peut recevoir une tension (pour alimenter un flash par exemple) délivrée à partir d'un appui sur le bouton sonnette et jusqu'à mise en communication (possibilité de passer jusqu'à 48V DC 500mA max).
- Fréquence d'opération : 863 – 869 Mhz
- Résistance aux intempéries : Oui certification IP54
- Couleur de la platine : Argentée

- Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles
  - Type de pile : Type C (LR14)
  - Composition : Alcaline
  - Tension : 1,5v

Visière noire pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3

- Couleur : noire
- Matériau : plastique
- Fixations murales : 4 (non fournies, cela dépend de votre support)
- Passe câble : oui
- Dimension : 160 (haut.) x 138 (larg.) x 85 > 56 (profond.) mm
- Méthode de fixation à la platine UltraCOM : 8 vis (fournies)

Antenne déportée pour platine de rue d'interphone UltraCOM2 & UltraCOM3

- Longueur de câble : 3 mètres
- Moyen de connexion : Raccord à vis
- Hauteur de l'antenne : 200 mm
- Dimensions du support : 100 mm (profond.) x 60 mm (long.)
- Compatibilité : UltraCOM2 & UltraCOM3 uniquement
