

# Ultra Secure<sup>®</sup>

INTERPHONE SANS-FIL OUVERTURE GÂCHE / PORTAIL  
VIA COMBINÉ - ULTRACOM2 + VISIÈRE ARGENTÉE + 2  
COMBINÉS

Référence : F006-2550-05



# FICHE PRODUIT

---

Cet interphone individuel complet s'alimente simplement sur votre motorisation de portail :

- **Alimenté en 12-24 VDC** sur votre portail
- **Piles de secours** fournies (*en cas de coupure de courant*)
- **Meilleure portée** du marché (*600 mètres champ libre*)
- Combiné **mobile rechargeable**
- Platine certifiée IP54 + Visière de protection et d'installation facile

## L'interphone le plus simple et pratique

En quelques étapes, votre interphone sans-fil et autonome est opérationnel :

- **Raccordez simplement la platine de rue à votre motorisation de portail** (*accepte le 12-24V*) et **installez-la** (*à l'aide de la visière fournie*) à l'entrée de votre propriété ou domicile.
- **Allumez le combiné mobile** et installez-le sur son socle jusqu'à 600 mètres en champ libre de la platine (*soit 200-300 mètres dans la plupart des environnements avec cloisons et obstacles*) ou emportez-le avec vous.
- Lorsqu'un **visiteur se présente** à votre domicile ou entreprise, il exerce une pression sur le bouton d'appel de la platine. Le **combiné mobile carillonne et clignote immédiatement pour vous prévenir** (*les éléments sont déjà jumelés pour vous par nos techniciens lors de l'achat*).
- **Décrochez simplement l'appel et dialoguez avec votre interlocuteur** (*en maintenant le bouton de communication du combiné, permettant d'être discret, tout en maximisant l'autonomie du système*).
- Choisissez d'**ouvrir l'accès à distance sur le combiné directement** (*raccordez pour cela simplement votre platine à la gâche du portail*).

---

## Demandez-en plus à votre platine de rue

Ce **kit complet d'interphonie sans-fil** est une référence en matière de **communication longue portée** (*600 mètres champ-libre, un record*). Composé d'une platine UltraCOM2 avec **bouton d'appel en version argentée, ergonomique et étanche**, logée dans une **visière argentée de protection**, avec **deux combinés mobiles** rechargeables (*avec socles et transformateurs*). Le tout est très **simple à prendre en main**.

Pour toujours plus de **polyvalence**, la platine se dote d'une fonctionnalité très pratique pour un usage quotidien, **le déverrouillage et/ou l'ouverture de gâche à distance**.

Plus de détails dans les deux points suivants :

### Ouverture à distance

Après avoir confirmé l'identité du visiteur, **cette platine offre la possibilité d'ouvrir à distance votre portail** grâce aux relais de commande de portail (*contact sec*). Cette ouverture se fait directement **via le(s) combiné(s)** de votre kit. *Note : comme votre platine est alimentée par une source 12-24V, le déclenchement pourra se faire à tout moment, y compris hors communication.*

### Alimentation sur votre moteur de portail + batterie de secours

Branchez simplement la **platine de rue en 12 V ou 24 V** sur votre **moteur de portail**. Les **piles fournies** jouent alors le rôle de **batterie de secours** très **sécurisant** pour la gestion de l'accès de votre propriété.

*Note : cette platine peut être alimentée uniquement sur piles (fournies), lui conférant une utilisation 100 % sans fil, avec une excellente autonomie (de 12 à 18 mois).*

### La meilleure portée sans-fil de sa catégorie

La **communication est nette et sécurisée sur une portée unique de 600 mètres** (*en champ libre, voir paragraphe ci-dessous*). Nous nous engageons à vous fournir le **matériel le plus performant en matière de transmission** sans-fil longue distance. Cela vous autorise une **utilisation pratique et stable au quotidien**. Il vous est possible de **connecter une antenne déportée** (*en option*). Utilisez-la derrière un poteau métallique ou un mur

volumineux, c'est un excellent moyen d'optimiser votre portée et d'assurer une communication nette.

### **La portée sans fil d'un interphone dépend grandement des obstacles à passer**

Bien que ce modèle soit capable de transmettre jusqu'à 600 mètres en champ libre, il faut prendre en compte les murs de maisons et autres obstacles qui se trouveront sur le chemin des ondes sans fil. De ce fait, **nous estimons la portée réelle en environnement classique à 200-250 mètres et déconseillons l'installation au-delà** (*dans ce cas, préférez un modèle GSM*).

L'avantage majeur de cette gamme est la possibilité d'utiliser une **antenne déportée** (*option référence : [F006-1030-00](#)*). Ainsi, vous évitez le tout premier obstacle : le pilier du portail (*ou autre support*). Cela représente un gain considérable.

**Garantie "Sécurité Marché Satisfait ou Remboursé 30 jours" :** *aucune inquiétude, si le signal de l'interphone ne passe pas, nous reprenons le matériel sous 30 jours et nous vous remboursons !*

## **Simple et fiable**

**L'interphone UltraCOM2 autonome est extrêmement facile et rapide à installer.** Fixez simplement votre platine de rue à l'entrée de votre propriété. Lors de votre achat, les éléments sont jumelés par nos techniciens en amont pour votre **confort et la vérification complète de votre matériel**. Emportez le combiné mobile avec vous où vous voulez.

## **Atouts supplémentaires**

- **La gamme UltraCOM2 600-SOLO offre la possibilité d'utiliser un nombre illimité de combinés (référence [F006-1020-50](#)).**
- Vous pouvez également ajouter une **seconde platine de rue** (*idéal lorsque le bâtiment ou la propriété collective possède deux entrées*).
- Interphone sans fil idéal pour de **nombreux types d'utilisations** telles que des portails automatiques et des portes verrouillées.
- Comme l'alimentation se fait en 12-24 V, dès que l'environnement s'assombrit (*le soir*), le **bouton d'appel s'illumine pour ainsi guider vos visiteurs**. De plus, vous pourrez **déverrouiller à distance en permanence, y compris hors**

## communication.

N'hésitez pas à découvrir toutes les variantes (*clavier / digicode d'accès ou non*) et coloris de nos platines UltraCOM2 et visières de protection => [F006-2630-50](#) / [F006-4100-00](#) / [F006-2620-50](#) / [F006-4070-00](#) / [F006-2530-00](#) / [F006-4080-00](#) / [F006-4120-00](#) / [F006-4130-00](#) / [F006-2640-50](#) / [F006-4140-00](#) / [F006-2550-50](#) / [F006-2560-50](#) / [voir notre gamme complète au besoin](#)

## Un combiné simple et performant

**600 mètres en champ libre, sa portée est son atout principal.** Il va pouvoir **communiquer avec une platine installée à très grande distance.** Cela vous permet de **dialoguer sereinement avec vos visiteurs à distance et de leur donner l'accès.**

**100% autonome** grâce à son **socle de recharge fourni et sa batterie interne.** Il est donc parfaitement **mobile.** Emportez-le avec vous au besoin autour de votre domicile, bureau ou jardin pour **communiquer avec les portails/portes et gérer facilement leurs accès.**

**Déclenchez** spontanément **la gâche de votre porte ou portail** et libérez l'accès pour vos visiteurs.

## Mobile et polyvalent

Ces **fonctions sont multiples et vous permettront de gérer votre système de manière optimale :**

- **Alerte au choix : Carillon et/ou vibreur et/ou flash**
- **Affichage de température**
- **Contrôle du volume**
- **Indications pertinentes : quelle platine vous appelle / niveau de batterie /appel manqué**
- Possibilité d'**éteindre le combiné**, évitez ainsi tout dérangement pendant la nuit, par exemple (*via un long appui sur le bouton « raccrocher »*)
- Utilisation de **multiples combinés** par platine (**aucune limite**)
- Communication de **combiné à combiné** possible (*quand ils sont jumelés à la même platine*)
- Possibilité de **contacter et de contrôler deux platines de rue** au besoin (*deux entrées*)

## Avec une sécurité renforcée

**Le bouton de communication du combiné doit être maintenu** lorsque vous voulez parler à votre interlocuteur (*un peu à la manière d'un talkie-walkie*). C'est un **atout indéniable pour la discrétion** (*personne n'entend ce qui se passe à l'intérieur de chez vous*) ainsi que pour la **portée et la stabilité du signal** (*pas de transmission bi-latérale constante*).

## Une parfaite protection

Les platines de rue UltraCOM sont faites pour l'**extérieure avec une protection IP54**, mais cette visière vous apporte **davantage de protection contre les pluies** qui peuvent endommager les produits électroniques sur le long terme.

**Conçue sur mesure** pour les platines UltraCOM2 & UltraCOM3, elle s'adaptera parfaitement, n'élargissant que de 1 centimètre votre installation.



Cette visière de **couleur argentée** apporte **un atout esthétique** à votre installation.

La visière sera **fixée sur votre support grâce aux 4 trous au dos**. La platine viendra ensuite se fixer à la visière grâce au 8 trous (**vis fournies**). Si besoin, les câbles (antenne, alimentation, déclenchement portail/gâche) pourront passer par le **trou prévu à cet effet**.

## CE KIT COMPREND

- **Interphone sans-fil ouverture gâche / portail via combiné - UltraCOM2 + visière argentée + 2 combinés**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Platine de rue 600mètres autonome individuelle sans-fil longue distance - UltraCOM2 ARGENTÉE 600-SOLO + visière Argentée]
  - ... *incluant* 1x Platine de rue UltraCOM2 ARGENTÉE 600-SOLO
    - ..... *incluant* 1x Platine de rue UltraCOM2 ARGENTÉE 600-SOLO
    - ..... *incluant* 1x Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles
    - ..... *incluant* 1x Connexion pour antenne déportée (option)
    - ..... *incluant* 1x Outil spécifique d'ouverture de la platine
  - ... *incluant* 1x Visière argentée pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3
    - ..... *incluant* 1x Visière argentée sur mesure
    - ..... *incluant* 1x Lot de 8 vis de fixation (pour fixer la platine à la visière)
- [2x Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran rétroéclairé pour les interphones UltraCOM2 & UltraCOM3]
  - ... *incluant* 2x Combiné UltraCOM
  - ... *incluant* 2x Socle de recharge

- ... *incluant* 2x Transformateur dédié
- ... *incluant* 2x Batterie interne - 3 broches

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Platine de rue 600mètres autonome individuelle sans-fil longue distance - UltraCOM2 ARGENTÉE 600-SOLO + visière Argentée

- Platine de rue UltraCOM2 ARGENTÉE 600-SOLO
  - Alimentation possible : 4x Piles C (fournies) ou 12-24VDC (transformateur, moteur portail, panneau solaire, ...)
  - Batterie de secours : Oui via les piles, lorsque vous êtes connectez en 12-24VDC
  - Portée radio sans fil : 600 mètres (champ libre)
  - Gestion d'accès de la propriété à distance
  - Sonnette intégrée : Oui (lorsqu'on appuie sur le bouton d'appel)
  - Dimensions : 150 mm (haut.) x 125 (larg.) x 33 (profond.)
  - Antenne : Interne (standard) ou externe (en option)
  - Connexion d'une antenne supplémentaire en option : câble de 250 mm avec connexion vissée
  - Sortie relais déclencheur : contact sec NO/NC (*ou 12-24VDC via bouclage alimentation*)
  - Sortie AUX : Elle peut recevoir une tension (pour alimenter un flash par exemple) délivrée à partir d'un appui sur le bouton sonnette et jusqu'à mise en communication (possibilité de passer jusqu'à 48V DC 500mA max).
  - Fréquence d'opération : 863 - 869 Mhz
  - Résistance aux intempéries : Oui certification IP54
  - Couleur de la platine : Argentée
- Visière argentée pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3
  - Couleur : argentée
  - Matériau : plastique
  - Fixations murales : 4 (non fournies, cela dépend de votre support)
  - Passe câble : oui
  - Dimension : 160 (haut.) x 138 (larg.) x 85 > 56 (profond.) mm
  - Méthode de fixation à la platine UltraCOM : 8 vis (fournies)

### Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran rétroéclairé pour les interphones UltraCOM2 & UltraCOM3

- Signaux d'alerte : signal sonore, vibreur ou visuel
- Contrôle du volume : Oui
- Option combiné à combiné : Oui
- Ouverture des accès : Oui
- Affichage du niveau des piles : Oui
- Indicateur de portail : Oui
- Affichage de la température intérieure : Oui
- Solution 'Appuyez pour parler'
- Indicateur d'appel en absence
- Dimensions du combiné : 150 mm (haut.) x 50 (larg.) x 22 (profond.)

- Dimensions du socle de charge : 40 mm (haut.) x 62 (larg.) x 50 (profond.)
- Type de chargeur : Secteur
- Entrée chargeur : 100 - 240V AC
- Sortie chargeur : 6V DC 1A
- Fréquence d'opération : 863 - 869 Mhz
- Distance de portée : 600 mètres (champ libre)
- Type de pile : 3.7V 1100mAH Lithium, rechargeable
- Autonomie hors base : journée entière

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros