

Ultra Secure[®]

KIT SONNETTE SANS-FIL AVEC SIRÈNE + FLASH - HAUTE-RÉSISTANCE / 800M / 1 BOUTON SIMPLE AUTONOME SUR PILES (PROTECT 800)

Référence : **F006-3262-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Le **kit sonnette sans-fil avec sirène multi tonalité + flash** de la gamme PROTECT 800 est bien plus qu'un simple système d'alerte. C'est un **outil de communication essentiel** pour les entreprises qui veulent assurer un **service efficace pour leurs visiteurs et livreurs**. Avec sa puissante sirène multi tonalité et son flash lumineux synchronisé, il fournit une **alerte sonore et visuelle efficace** dans des environnements bruyants pour avertir qu'un visiteur ou un livreur est arrivé.

Le kit est équipé d'un **bouton haute résistance autonome sur piles** pour une utilisation facile, et une installation simple et rapide. La longue portée sans fil de 800m en champ libre permet une **grande flexibilité dans l'emplacement de la sonnette**, adaptée aux besoins de chaque entreprise. De plus, le volume de la sirène est réglable pour s'adapter à l'environnement sonore.

Mais ce n'est pas tout, le kit peut également recevoir **plusieurs boutons déclencheurs**, ce qui le rend parfait pour les environnements avec plusieurs accès. Et si cela ne suffit pas, le kit peut recevoir un **nombre illimité de points d'alerte** supplémentaires pour une couverture maximale.

En somme, le kit sonnette sans-fil avec sirène multi tonalité et volume réglable de la gamme PROTECT 800 est un outil de **communication fiable, simple et efficace** pour les entreprises ayant des entrepôts ou des ateliers. Il est la **garantie d'un service de qualité pour les visiteurs et les livreurs**, avec une grande polyvalence pour répondre aux besoins

spécifiques de chaque entreprise.



Ajoutez le **nombre de boutons de sonnette désirés** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les **plus simples** [F006-3100-60](#), aux **plus évolués et résistants** [F006-3341-00](#) / [F006-3342-00](#). Nous avons également développé un **panneau signalétique** ([F006-3191-00](#)) pour peaufiner votre commande de sonnette au besoin. Équipez facilement **tous vos accès** pour un système optimal !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Vous avez **besoin de plus de boîtiers de sonnette avertisseurs** dans votre environnement ? **Ajoutez des alertes dans d'autres endroits simplement**, nous proposons des **alertes lumineuses** ([F004-4155-00](#) / [F004-4156-00](#)), **puissantes avec cloche** industrielle ([F004-4141-00](#) / [F004-4142-00](#) / [F004-4143-00](#)) ou **sirène intégrée** ([F004-4151-00](#) / [F004-4152-00](#) / [F004-4161-00](#) / [F004-4162-00](#) / [F004-4164-00](#)) !

Nous nous occupons de tout : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec les autres !

Télécommandes de fin d'alerte fournies

Si vous le désirez, vous pouvez **arrêter** immédiatement **l'alerte à distance** de l'ensemble de votre système par une simple pression sur vos télécommandes.

Notez que vous pouvez également utiliser ce type de télécommande comme **bouton SOS** et déclencher votre système au même titre qu'un bouton déclencheur.

Ajoutez, simplement, une ou plusieurs télécommandes multi-fonction à votre récepteur extérieur sans-fil 2 canaux ([F004-4330-00](#)).

La portée de transmission entre bouton(s) / télécommande et récepteur(s) jumelé(s) est de 800 mètres (*champ libre*), ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements. Elle vous offre des solutions pour votre installation, même dans les conditions les plus délicates.

Elle est alimentée par 2 **pile AAA** (*fournies*) d'une **autonomie de 12 à 18 mois** dans la plupart des applications. Cette télécommande possède même une **fonction d'alerte en cas de pile faible**. Cela va vous garantir un système toujours fonctionnel.

Le **support mural d'installation** permet de loger votre bouton. Installez-le à **disposition de tous les utilisateurs potentiels**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



09 72 30 88 88
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit sonnette sans-fil avec sirène + flash - Haute-résistance / 800m / 1 bouton simple autonome sur piles (PROTECT 800)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier d'alerte sans fil avec sirène + flash - Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 1x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Transformateur 12V 5A
 - ... *incluant* 1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 1x Contre-écrou de fixation
 - ... *incluant* 1x Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
 - *incluant* 1x Flash rouge
 - *incluant* 1x Adhésif double face
 - *incluant* 1x 3 mètres de câble
 - *incluant* 1x Jeu de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
- [1x Bouton autonome sans-fil - longue distance 800 mètres résistant aux intempéries (gamme PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 1x Bouton d'appel sans-fil PROTECT 800
 - ... *incluant* 1x Support de fixation sécurisé
 - ... *incluant* 1x Support amovible mural et vis de fixation
 - ... *incluant* 1x Lanière
 - ... *incluant* 1x Pile Lithium 3V CR123A

SPÉCIFICATIONS

Boîtier d'alerte sans fil avec sirène + flash - Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)

- Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux : 2
- Accessoires possibles par canal : 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC : 2
- Durée de sortie réglable :
 - 1 seconde ou minute
 - 3 secondes ou minutes
 - 10 secondes ou minutes
 - 15 secondes ou minutes
 - 20 secondes ou minutes
 - 30 secondes ou minutes
 - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
- Dimensions : 170 x 125 x 60 mm
- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - Couleur : Blanche
 - Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
 - Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
 - Tonalités : 32 (réglables)
 - Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
 - Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
 - Fixation : Grosse vis avec joint
- Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
 - Couleur : Rouge
 - Tension : 9 - 12v DC
 - Diamètre : 75 mm
 - Épaisseur : 55 mm
 - 3 mètres de câble fournis
 - Méthode fixation : Vis ou adhésif double face (fourni)
- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65

- Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
- Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

Bouton autonome sans-fil - longue distance 800 mètres résistant aux intempéries (gamme PROTECT 800)

- Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
- Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
- Résistant aux intempéries : Oui, certifié IP56
- Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
- Taille sans supports : 87 x 37 x 30 mm
- Taille avec support mural : 90 x 44 x 30 mm
- Taille avec clip de ceinture : 87 x 37 x 35 mm
- Couleur : blanc
- Méthodes d'activation : bouton-poussoir en façade
- Méthodes de montage : fixation spéciale sécurisée pour tous supports
- Lanière et support pour bouton amovible également fournis