

Ultra Secure[®]

KIT SONNETTE SANS-FIL AVEC SIRÈNE + 2 FLASHS -
MULTI ACCÈS HAUTE-RÉSISTANCE 800M 2 BOUTONS PRO
AUTONOMES (PROTECT 800)

Référence : **F006-3246-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Le kit sonnette sans-fil de la gamme PROTECT 800 est bien plus qu'un simple système d'alerte. C'est un **outil de communication essentiel** pour les entreprises qui veulent assurer un **service efficace pour leurs visiteurs et livreurs**. Avec sa puissante sirène multi tonalité avec volume réglable et ses deux flashes lumineux, il fournit une **alerte sonore et visuelle efficace** dans des environnements bruyants pour avertir qu'un visiteur ou un livreur est arrivé.

Le kit est équipé de deux boutons haute résistance autonomes sur piles pour une **utilisation facile, et une installation simple et rapide**. Chaque bouton déclenche la même sirène, mais les deux flashes lumineux permettent d'**identifier facilement le bouton qui a été utilisé**. La longue portée sans fil de 800m en champ libre permet une **grande flexibilité dans l'emplacement de la sonnette**, adaptée aux besoins de chaque entreprise.

Identifiez en un coup d'oeil à quel accès se trouve votre visiteur grâce aux deux flashes de couleur ! Un flash correspond à un bouton, c'est simple et efficace.

Le kit peut également recevoir plusieurs boutons déclencheurs, ce qui le rend **parfait pour**

les environnements avec plusieurs accès. Et si cela ne suffit pas, le kit peut recevoir un **nombre illimité de points d'alerte** supplémentaires pour une couverture maximale.

En somme, le kit sonnette sans-fil de la gamme PROTECT 800 est un outil de communication fiable, simple et efficace pour les entreprises ayant des entrepôts ou des ateliers. Il est la garantie d'un **service de qualité pour les visiteurs et les livreurs, avec une grande polyvalence** pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise.



Ajoutez le **nombre de boutons de sonnette désirés** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les **plus simples** [F006-3100-60](#), aux **plus évolués et résistants** [F006-3341-00](#) / [F006-3342-00](#). Nous avons également développé un **panneau signalétique** ([F006-3191-00](#)) pour peaufiner votre commande de sonnette au besoin. Équipez facilement **tous vos accès** pour un système optimal !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Vous avez **besoin de plus de boîtiers de sonnette avertisseurs** dans votre environnement ? **Ajoutez des alertes dans d'autres endroits**

simplement, nous proposons des **alertes lumineuses** ([F004-4155-00](#) / [F004-4156-00](#)), **puissantes avec cloche** industrielle ([F004-4141-00](#) / [F004-4142-00](#) / [F004-4143-00](#)) ou **sirène intégrée** ([F004-4151-00](#) / [F004-4152-00](#) / [F004-4161-00](#) / [F004-4162-00](#) / [F004-4164-00](#)) !

Nous nous occupons de tout : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec les autres !

Télécommandes de fin d'alerte fournies

Si vous le désirez, vous pouvez **arrêter** immédiatement **l'alerte à distance** de l'ensemble de votre système par une simple pression sur vos télécommandes.

Notez que vous pouvez également utiliser ce type de télécommande comme **bouton SOS** et déclencher votre système au même titre qu'un bouton déclencheur.

Ajoutez, simplement, une ou plusieurs télécommandes multi-fonction à votre récepteur extérieur sans-fil 2 canaux ([F004-4330-00](#)).

La portée de transmission entre bouton(s) / télécommande et récepteur(s) jumelé(s) est de 800 mètres (*champ libre*), ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements. Elle vous offre des solutions pour votre installation, même dans les conditions les plus délicates.

Elle est alimentée par 2 **piles AAA** (*fournies*) d'une **autonomie de 12 à 18 mois** dans la plupart des applications. Cette télécommande possède même une **fonction d'alerte en cas de pile faible**. Cela va vous garantir un système toujours fonctionnel.

Le **support mural d'installation** permet de loger votre bouton. Installez-le à **disposition de tous les utilisateurs potentiels**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



☎ **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)



CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit sonnette sans-fil avec sirène + 2 flashes - Multi accès Haute-résistance 800m 2 boutons pro autonomes (PROTECT 800)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier d'alerte sans fil avec sirène + 2 flashes - Multi-alerte / Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 1x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Transformateur 12V 5A
 - ... *incluant* 1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 1x Contre-écrou de fixation
 - ... *incluant* 1x Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
 - *incluant* 1x Flash rouge
 - *incluant* 1x Adhésif double face
 - *incluant* 1x 3 mètres de câble
 - *incluant* 1x Jeu de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Lampe flash bleu filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
 - *incluant* 1x Flash bleu
 - *incluant* 1x Adhésif double face
 - *incluant* 1x 3 mètres de câble
 - *incluant* 1x Jeu de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
- [2x Bouton sans fil haute-résistance - 800m / GRIS "Cloche" (Gamme PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 2x Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC

- ... *incluant* 2x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
 - *incluant* 2x Circuit émetteur multi-usage PROTECT 800
 - *incluant* 2x Pile Lithium 3V CR123A
 - *incluant* 2x Tampons de fixation du circuit imprimé au besoin
- ... *incluant* 2x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte

SPÉCIFICATIONS

Boîtier d'alerte sans fil avec sirène + 2 flashes - Multi-alerte / Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)

- Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux : 2
- Accessoires possibles par canal : 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC : 2
- Durée de sortie réglable :
 - 1 seconde ou minute
 - 3 secondes ou minutes
 - 10 secondes ou minutes
 - 15 secondes ou minutes
 - 20 secondes ou minutes
 - 30 secondes ou minutes
 - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
- Dimensions : 170 x 125 x 60 mm
- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - Couleur : Blanche
 - Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
 - Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
 - Tonalités : 32 (réglables)
 - Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
 - Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm

- Profondeur du corps : 32 mm
 - Fixation : Grosse vis avec joint
- Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
 - Couleur : Rouge
 - Tension : 9 - 12v DC
 - Diamètre : 75 mm
 - Épaisseur : 55 mm
 - 3 mètres de câble fournis
 - Méthode fixation : Vis ou adhésif double face (fourni)
- Lampe flash bleu filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
 - Couleur : Bleu
 - Voltage : 9 - 12v DC
 - Diamètre : 75 mm
 - Épaisseur : 55 mm
 - 3 mètres de câble fournis
 - Méthode fixation : Vis ou adhésif double face (fourni)
- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
 - Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

Bouton sans fil haute-résistance - 800m / GRIS "Cloche" (Gamme PROTECT 800)

- Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
 - Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
 - Symbole universel "cloche"
 - Type de contact : NO ou NC
 - Connexions câblées scellées
 - Couleur du bouton-poussoir : vert
 - IP 67
- Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
 - Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
 - Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3V
 - Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
 - Taille du circuit imprimé : 65 x 33 x 15 mm
 - Méthodes d'activation : Entrée câblée : Oui (NO/NC : contact sec normalement ouvert et normalement fermé)
 - Méthodes de montage : Circuit imprimé fixé dans un boîtier
 - Résistant aux intempéries : Non
- Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
 - Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
 - Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)