BOÎTIER D'ALERTE SUPPLÉMENTAIRE SANS FIL AVEC FLASH - HAUTE-RÉSISTANCE / 800M (GAMME PROTECT 800)

Référence : F004-4155-00

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Le point d'alerte sans fil haute résistance de la gamme PROTECT 800 est un **outil polyvalent** conçu pour alerter de manière **fiable et efficace** dans différentes situations. Equipé d'un puissant flash lumineux, il peut être utilisé dans divers contextes, que ce soit pour **alerter de l'arrivée d'un visiteur ou d'un livreur, pour signaler une urgence** ou pour une autre utilisation requérant une alerte visuelle.

Avec sa longue portée sans fil de **800 m** en champ libre, ce point d'alerte offre une **grande flexibilité d'installation** et peut être placé à l'emplacement le plus adapté. Son installation est simple et rapide, ce qui permet de le **mettre en service rapidement**.

De plus, il peut recevoir plusieurs éléments déclencheurs pour être utilisé dans des environnements avec **plusieurs accès** ou pour répondre à des besoins spécifiques.

Ajoutez le **nombre d'éléments déclencheurs désirés** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**.

Vous voulez aller plus loin ?

Pour répondre à votre besoin précis, nous proposons de nombreux

accessoires complémentaires de notre gamme PROTECT 800. Libre à vous de **compléter ce kit avec les éléments nécessaires** à votre installation. Chaque cas est particulier et nous cherchons à vous guider vers le système de surveillance qui vous rendra **complète satisfaction, pour le long terme**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

Vous avez **besoin de plus de boîtiers de sonnette avertisseurs** dans votre environnement ? **Ajoutez des alertes dans d'autres endroits simplement**, nous proposons des **alertes lumineuses** *(F004-4155-00 / F004-4156-00)*, **puissantes avec cloche** industrielle *(F004-4141-00 / F004-4142-00 / F004-4143-00)* ou **sirène intégrée** *(F004-4151-00 / F004-4152-00 / F004-4161-00 / F004-4162-00 / F004-4164-00)* !
Nous nous occupons de tout : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec les autres !

CE KIT COMPREND

- **Boîtier d'alerte supplémentaire sans fil avec flash - Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)]
      - ... *incluant* 1x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
        - ..... *incluant* 1x Télécommande P800-WSK/1
        - ..... *incluant* 1x Support mural
        - ..... *incluant* 2x Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle
      - ... *incluant* 1x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)
      - ... *incluant* 1x Transformateur 12V 5A
    - [1x Lampe flash rouge stroboscopique intégrée]
      - ... *incluant* 1x Flash rouge
    - [1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard]

  ***

SPÉCIFICATIONS

Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux : 2
- Accessoires possibles par canal : 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC : 2
- Durée de sortie réglable :
  - 1 seconde ou minute
  - 3 secondes ou minutes
  - 10 secondes ou minutes
  - 15 secondes ou minutes
  - 20 secondes ou minutes
  - 30 secondes ou minutes
  - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
- Dimensions : 170 x 125 x 60 mm

- Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
    - Possibilité d'ajouter des télécommandes à un récepteur extérieur PROTECT 800 : oui *(illimité)*
    - Possibilité d'utiliser la même télécommande sur plusieurs récepteurs extérieurs PROTECT 800 : oui *(illimité)*
    - Fonction de duplication rapide des fréquences de jumelage entre boutons : oui *(utile dans le cas d'ajouts à posteriori)*
    - Méthodes d'activation : boutons-poussoirs en façade
    - Fonction anti-déclenchement intempestif : oui pression longue *(1s)* nécessaire
    - Actions possibles :
        - CANAL 1 : Armement / Désarmement / Déclenchement SOS panique
        - CANAL 2 : Armement / Désarmement / Déclenchement SOS panique
    - Portée sans fil : 800 mètres *(champ libre)*
    - Alimentation : 2 piles AAA fournies
    - Indicateurs :
        - LED d'émission du signal
        - LED de confirmation de réception du signal
    - Indication de pile faible : oui
    - Fréquences de fonctionnement : 869.400 – 869.650 MH
    - Méthodes de montage : fixation murale haute-résistance fournie
    - Durée de vie des piles : 12 à 18 mois *(pour la plupart des utilisations)*
    - Dimensions : 85 x 40 x 25 mm

Lampe flash rouge stroboscopique intégrée

- Couleur : Rouge
- Tension : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm

- Flash rouge

Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
- Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm