KIT SONNETTE SANS-FIL AVEC 2 FLASHS - HAUTE-RÉSISTANCE / 800M / 2 BOUTONS SIMPLES AUTONOMES SUR PILES (PROTECT 800)

Référence : F006-3253-00

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Le kit sonnette sans-fil de la gamme PROTECT 800 est **bien plus qu'un simple système d'alerte**. C'est un outil de communication essentiel pour les entreprises qui veulent **assurer un service efficace pour leurs visiteurs et livreurs**. Avec ses deux puissants flashs lumineux, il fournit une **alerte visuelle efficace dans des environnements bruyants** pour avertir qu'un visiteur ou un livreur est arrivé.

Le kit est équipé de deux boutons simples autonomes sur piles pour une utilisation facile, et une installation rapide. **Chaque bouton déclenche l'un des deux flashs** lumineux, ce qui permet d'**identifier facilement le bouton qui a été utilisé**. La longue portée sans fil de 800m en champ libre permet une grande flexibilité dans l'emplacement de la sonnette, adaptée aux besoins de chaque entreprise.

Identifiez en un coup d'oeil à quel accès se trouve votre visiteur grâce aux deux flashs de couleur ! Un flash correspond à un bouton, c'est simple et efficace.

Le kit peut également recevoir plusieurs boutons déclencheurs, ce qui le rend **parfait pour les environnements avec plusieurs accès**. Et si cela ne suffit pas, le kit peut recevoir un nombre illimité de points d'alerte supplémentaires pour une couverture maximale.

En somme, le kit sonnette sans-fil de la gamme PROTECT 800 est un **outil de communication fiable, simple et efficace** pour les entreprises ayant des entrepôts ou des ateliers. Il est la garantie d'un service de qualité pour les visiteurs et les livreurs, avec une grande polyvalence pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Ajoutez le **nombre de boutons de sonnette désirés** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les **plus simples** F006-3100-60, aux **plus évolués et résistants** F006-3341-00 / F006-3342-00. Nous avons également développé un **panneau signalétique** *(F006-3191-00)* pour peaufiner votre commande de sonnette au besoin. Équipez facilement **tous vos accès** pour un système optimal !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande *(dans les accessoires disponibles)*. Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Vous avez **besoin de plus de boîtiers de sonnette avertisseurs** dans

votre environnement ? **Ajoutez des alertes dans d'autres endroits simplement**, nous proposons des **alertes lumineuses** *(F004-4155-00 / F004-4156-00)*, **puissantes avec cloche** industrielle *(F004-4141-00 / F004-4142-00 / F004-4143-00)* ou **sirène intégrée** *(F004-4151-00 / F004-4152-00 / F004-4161-00 / F004-4162-00 / F004-4164-00)* !
Nous nous occupons de tout : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec les autres !

Télécommandes de fin d'alerte fournies

Si vous le désirez, vous pouvez **arrêter** immédiatement **l'alerte à distance** de l'ensemble de votre système par une simple pression sur vos télécommandes.

Notez que vous pouvez également utiliser ce type de télécommande comme **bouton SOS** et déclencher votre système au même titre qu'un bouton déclencheur.

Ajoutez, simplement, une ou plusieurs télécommandes multi-fonction à votre récepteur extérieur sans-fil 2 canaux *(F004-4330-00)*.

La portée de transmission entre bouton(s) / télécommande et récepteur(s) jumelé(s) est de 800 mètres *(champ libre)*, ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements. Elle vous offre des solutions pour votre installation, même dans les conditions les plus délicates.

Elle est alimentée par 2 **piles AAA** *(fournies)* d'une **autonomie de 12 à 18 mois** dans la plupart des applications. Cette télécommande possède même une **fonction d'alerte en cas de pile faible**. Cela va vous garantir un système toujours fonctionnel.

Le **support mural d'installation** permet de loger votre bouton. Installez-le à **disposition de tous les utilisateurs potentiels**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit sonnette sans-fil avec 2 flashs - Haute-résistance / 800m / 2 boutons simples autonomes sur piles (PROTECT 800)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Boîtier d'alerte sans fil avec 2 flashs - Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)]
    - ... *incluant* 1x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)
      - ..... *incluant* 1x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
      - ..... *incluant* 1x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)
      - ..... *incluant* 1x Transformateur 12V 5A
    - ... *incluant* 1x Lampe flash rouge stroboscopique intégrée
      - ..... *incluant* 1x Flash rouge
    - ... *incluant* 1x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
      - ..... *incluant* 1x Flash bleu
    - ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
  - [2x Bouton autonome sans-fil - longue distance 800 mètres résistant aux intempéries (gamme PROTECT 800)]
    - ... *incluant* 2x Bouton d'appel sans-fil PROTECT 800
    - ... *incluant* 2x Support de fixation sécurisé
    - ... *incluant* 2x Support amovible mural et vis de fixation
    - ... *incluant* 2x Lanière
    - ... *incluant* 2x Pile Lithium 3V CR123A

  ***

SPÉCIFICATIONS

[Boîtier d'alerte sans fil avec 2 flashs - Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)]

- Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

  Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

  - Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
  - Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
  - Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
  - Canaux : 2
  - Accessoires possibles par canal : 4
  - Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
  - Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
  - Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
  - Sorties 12v DC : 2
  - Durée de sortie réglable :
    - 1 seconde ou minute
    - 3 secondes ou minutes
    - 10 secondes ou minutes
    - 15 secondes ou minutes
    - 20 secondes ou minutes
    - 30 secondes ou minutes
    - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
  - Sélection de la durée : via commutateurs internes
  - Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
  - Dimensions : 170 x 125 x 60 mm
- Lampe flash rouge stroboscopique intégrée
  - Couleur : Rouge
  - Tension : 9 - 12v DC
  - Diamètre : 75 mm
  - Épaisseur : 55 mm
- Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
  - Couleur : Bleu
  - Voltage : 9 - 12v DC
  - Diamètre : 75 mm
  - Épaisseur : 55 mm
- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
  - Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

Bouton autonome sans-fil - longue distance 800 mètres résistant aux intempéries (gamme PROTECT 800)

- Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
- Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
- Résistant aux intempéries : Oui, certifié IP56
- Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
- Taille sans supports : 87 × 37 × 30 mm
- Taille avec support mural : 90 × 44 × 30 mm
- Taille avec clip de ceinture : 87 × 37 × 35 mm
- Couleur : blanc

- Méthodes d'activation : bouton-poussoir en façade
- Méthodes de montage : fixation spéciale sécurisée pour tous supports
- Lanière et support pour bouton amovible également fournis