

Ultra Secure[®]

KIT PANIQUE SOS SANS-FIL AVEC CLOCHE + 2 FLASHS -
HAUTE-RÉSISTANCE 800M / 2 BOUTONS PROS
AUTONOMES PILES (PROTECT 800)

Référence : **F006-3313-01**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Vous avez un **problème** ?

Vous souhaitez **diffuser immédiatement une alerte** dans votre structure ? Avec une **cloche industrielle puissante** et deux **flashes** stroboscopiques ? Grâce à deux **boutons sans-fil haute-résistance autonomes** sur pile ? Ce kit est **parfaitement adapté** !

Appuyez simplement sur l'un des boutons (*autonome sur pile fournie*) pour **déclencher en sans-fil**, sur une impressionnante distance [champ libre](#) de **800 mètres**, le boîtier avec cloche et le flash associé (*permet s'identifier quel bouton a déclenché l'alerte au besoin*). Le tout est **hautement résistant**, conçu pour l'intérieur comme pour l'extérieur.

Ajoutez le **nombre de boutons SOS désirés** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les **plus simples** [F006-3100-60](#), aux **plus évolués et résistants** [F006-3341-00](#) / [F006-3342-00](#) / [F006-3111-00](#). Équipez facilement **tous les usagers / toutes les zones** pour un système optimal !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre [atelier nantais](#). Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments

déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Vous avez **besoin de plus de boîtiers d'alerte panique** dans votre environnement ? **Ajoutez des alertes dans d'autres endroits simplement**, nous proposons des **alertes lumineuses** ([F004-4155-00](#) / [F004-4156-00](#)), **puissantes avec cloche** industrielle ([F004-4141-00](#) / [F004-4142-00](#) / [F004-4143-00](#)) ou **sirène intégrée** ([F004-4151-00](#) / [F004-4152-00](#) / [F004-4161-00](#) / [F004-4162-00](#) / [F004-4164-00](#)) !

Nous nous occupons de tout : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec les autres !

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ .FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit panique SOS sans-fil avec cloche + 2 flashes - Haute-résistance 800m / 2 boutons pros autonomes piles (PROTECT 800)**

*** Chaque quantité comprend :

- [2x Bouton sans fil haute-résistance - 800m / GRIS "Cloche" (Gamme PROTECT 800)]

- ... *incluant* 2x Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
- ... *incluant* 2x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
 - *incluant* 2x Circuit émetteur multi-usage PROTECT 800
 - *incluant* 2x Pile Lithium 3V CR123A
 - *incluant* 2x Tampons de fixation du circuit imprimé au besoin
- ... *incluant* 2x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
- [1x Boîtier d'alerte sans fil avec cloche + 2 flashes - Multi-accès / Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 1x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Transformateur 12V 5A
 - ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP56 sur charnière
 - ... *incluant* 1x Cloche industrielle / scolaire
 - *incluant* 1x Cloche industrielle / scolaire
 - ... *incluant* 1x Lampe flash rouge stroboscopique intégrée
 - *incluant* 1x Flash rouge
 - ... *incluant* 1x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
 - *incluant* 1x Flash bleu

SPÉCIFICATIONS

Bouton sans fil haute-résistance - 800m / GRIS "Cloche" (Gamme PROTECT 800)

- Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
 - Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
 - Symbole universel "cloche"
 - Type de contact : NO ou NC
 - Connexions câblées scellées
 - Couleur du bouton-poussoir : vert
 - IP 67
- Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
 - Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
 - Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3V
 - Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
 - Taille du circuit imprimé : 65 x 33 x 15 mm
 - Méthodes d'activation : Entrée câblée : Oui (NO/NC : contact sec normalement ouvert et normalement fermé)
 - Méthodes de montage : Circuit imprimé fixé dans un boîtier
 - Résistant aux intempéries : Non
- Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
 - Matériau : plastique

- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
- Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
- Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)

Boîtier d'alerte sans fil avec cloche + 2 flashs - Multi-accès / Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)

- Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux : 2
- Accessoires possibles par canal : 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC : 2
- Durée de sortie réglable :
 - 1 seconde ou minute
 - 3 secondes ou minutes
 - 10 secondes ou minutes
 - 15 secondes ou minutes
 - 20 secondes ou minutes
 - 30 secondes ou minutes
 - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
- Dimensions : 170 x 125 x 60 mm
- Boîtier étanche IP56 sur charnière
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP56
 - Dimensions externes : 305 (l) x 225 (L) x 126 (P) mm
 - Dimensions internes : 300 (l) x 220 (L) x 120 (P) mm
 - Charnière : Oui
 - Fixation : 4 pattes fournies
- Cloche industrielle / scolaire
- Lampe flash rouge stroboscopique intégrée
 - Couleur : Rouge
 - Tension : 9 - 12v DC
 - Diamètre : 75 mm
 - Épaisseur : 55 mm
- Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
 - Couleur : Bleu
 - Voltage : 9 - 12v DC
 - Diamètre : 75 mm
 - Épaisseur : 55 mm

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros