

Ultra Secure[®]

KIT PANIQUE EXPERT 800M SANS FIL 2 SIRÈNES FLASHS
HAUTE-RÉSISTANCE 800M 5 BOUTONS COUP DE POING
SUR PILES (PROTECT 800)

Référence : F006-3265-62



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Le kit panique avancé sans-fil avec sirène multi-tonalité et volume réglable + flash PROTECT 800 est un **système de sécurité hautement résistant et efficace**, conçu pour **signaler les urgences à distance**. Ce kit est composé de deux points d'alertes haute résistance qui incluent une sirène multi-tonalité + un flash, et de cinq boutons "coup de poing" autonomes sur piles. Vous **sécurisez ainsi cinq zones** avec une **alerte multiple immédiate** dans deux lieux à la fois !

Ce type de point d'alerte est facile à installer et à utiliser, avec une **longue portée sans fil de 800 mètres** en champ libre, ce qui en fait un choix idéal pour les **grandes installations industrielles ou commerciales**. La sirène multi-tonalité est capable de produire un **son puissant et distinctif** qui peut être entendu à travers une large zone, tandis que les boutons déclencheurs autonomes permettent d'envoyer un signal d'alerte rapide et efficace.

En plus de la sirène multi-tonalité, ce point d'alerte est également équipé d'un flash lumineux qui se déclenche en même temps que la sirène, **renforçant ainsi la visibilité de l'alerte** et aidant à attirer l'attention des personnes à proximité.

Ce type de bouton "coup de poing" est **entièrement autonome** (*sur piles*) et totalement **étanche**, il peut donc être installé en intérieur comme en extérieur avec une grande simplicité. De plus, l'utilisation est intuitive, en appuyant simplement sur le bouton, vous **activez immédiatement la sirène et le flash pour alerter** les personnes en cas d'urgence.

Le système sans fil permet une installation simple et rapide **sans nécessité de câblage**. De plus, il est possible d'ajouter plusieurs boutons déclencheurs pour couvrir de multiples zones ou utiliser plusieurs boutons d'alerte. Le PROTECT 800 peut également recevoir un nombre illimité de points d'alerte supplémentaires pour s'adapter aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

Ce kit panique sans-fil avec sirène multi-tonalité + flash peut être utilisé dans une **variété de situations où une réponse rapide est nécessaire**, telles que les situations d'urgence en entreprise, les événements sportifs, les zones de construction, les zones commerciales et industrielles, les écoles et les campus universitaires. Il est également idéal pour les personnes âgées ou handicapées qui ont besoin d'assistance rapide en cas d'urgence.

Ce kit panique sans-fil avec sirène multi-tonalité + flash PROTECT 800 est un **système de sécurité puissant**, facile à installer et à utiliser, qui peut être utilisé dans de nombreuses situations où une réponse rapide est nécessaire. Avec une **longue portée** sans fil, une **installation simple** et la possibilité d'ajouter plus de points d'alerte, ce kit est une **solution idéale** pour ceux qui cherchent à améliorer la sécurité de leur environnement.

Vous avez un **problème** ? Vous souhaitez **sécuriser cinq zones** avec un seul système ? Vous souhaitez **diffuser immédiatement deux alertes** dans votre structure ? Via des points d'alerte avec **sirène réglable** (*volume et tonalité*) et **flash** stroboscopique ? Ce kit est **parfaitement adapté** !

Appuyez simplement sur l'un des boutons (*autonome sur pile fournie*) pour **déclencher en sans-fil**, sur une impressionnante distance champ libre de **800 mètres**, les boîtiers avec sirène dont le **volume et la tonalité sont réglables** et le **flash** stroboscopique. Le tout est **hautement résistant**, conçu pour l'intérieur comme pour l'extérieur.

Ajoutez le **nombre de boutons SOS désirés** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les **plus simples** [F006-3100-60](#), aux **plus évolués et résistants** [F006-3341-00](#) / [F006-3342-00](#) / [F006-3111-00](#). Équipez facilement **tous les usagers / toutes les zones** pour un système optimal !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Vous avez **besoin de plus de boîtiers d'alerte panique** dans votre environnement ? **Ajoutez des alertes dans d'autres endroits simplement**, nous proposons des **alertes lumineuses** ([F004-4155-00](#) / [F004-4156-00](#)), **puissantes avec cloche** industrielle ([F004-4141-00](#) / [F004-4142-00](#) / [F004-4143-00](#)) ou **sirène intégrée** ([F004-4151-00](#) / [F004-4152-00](#) / [F004-4161-00](#) / [F004-4162-00](#) / [F004-4164-00](#)) !

Nous nous occupons de tout : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec les autres !

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit panique expert 800m sans fil 2 sirènes flashes haute-résistance 800m 5 boutons coup de poing sur piles (PROTECT 800)**

*** Chaque quantité comprend :

- [2x Boîtier d'alerte sans fil avec sirène + flash - Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 2x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)
 - *incluant* 2x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
 - *incluant* 2x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)
 - *incluant* 2x Transformateur 12V 5A
 - ... *incluant* 2x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 2x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 2x Contre-écrou de fixation
 - ... *incluant* 2x Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
 - *incluant* 2x Flash rouge
 - *incluant* 2x Adhésif double face
 - *incluant* 2x 3 mètres de câble
 - *incluant* 2x Jeu de vis et chevilles
 - ... *incluant* 2x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
- [5x Bouton 'coup de poing' haute-résistance 800m sans-fil étanche SOS panique autonome (PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 5x Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC
 - *incluant* 5x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
 - *incluant* 5x Bouton coup de poing haute-résistance champignon rouge
 - *incluant* 5x Relais contact sec pour bouton coup de poing
 - *incluant* 5x Support de connecteur NO pour bouton coup de poing
 - ... *incluant* 5x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
 - *incluant* 5x Circuit émetteur multi-usage PROTECT 800
 - *incluant* 5x Pile Lithium 3V CR123A
 - *incluant* 5x Tampons de fixation du circuit imprimé au besoin

SPÉCIFICATIONS

Boîtier d'alerte sans fil avec sirène + flash - Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)

- Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux : 2
- Accessoires possibles par canal : 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC : 2
- Durée de sortie réglable :
 - 1 seconde ou minute
 - 3 secondes ou minutes
 - 10 secondes ou minutes
 - 15 secondes ou minutes
 - 20 secondes ou minutes
 - 30 secondes ou minutes
 - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
- Dimensions : 170 x 125 x 60 mm
- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - Couleur : Blanche
 - Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
 - Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
 - Tonalités : 32 (réglables)
 - Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
 - Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
 - Fixation : Grosse vis avec joint
- Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs
 - Couleur : Rouge
 - Tension : 9 - 12v DC
 - Diamètre : 75 mm
 - Épaisseur : 55 mm
 - 3 mètres de câble fournis
 - Méthode fixation : Vis ou adhésif double face (fourni)
- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
 - Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

Bouton 'coup de poing' haute-résistance 800m sans-fil étanche SOS panique autonome (PROTECT 800)

- Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC
 - Dimensions totales : 153 (H) x 90 (L) x 90 (D) mm (bouton poussoir inclus)
- Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)

- Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
- Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
- Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
- Taille du circuit imprimé : 65 × 33 × 15 mm
- Méthodes d'activation : Entrée câblée : Oui (NO/NC : contact sec normalement ouvert et normalement fermé)
- Méthodes de montage : Circuit imprimé fixé dans un boîtier
- Résistant aux intempéries : Non