

Ultra Secure®

KIT "HANGAR AGRICOLE" - 4 DÉTECTEURS DE
MOUVEMENT + 2 D'OUVERTURE + SIRÈNE/CARILLON
SOLAIRE EXTÉRIEURE (DA600+)

Référence : F020-0399-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Sécurisez facilement votre hangar agricole

Découvrez notre kit de **conception exclusive**, créée pour garantir la protection efficace d'un hangar agricole. Ce système polyvalent offre une solution complète **facile à installer**, vous permettant de **sécuriser** efficacement vos équipements agricoles en toute **simplicité**. Grâce à une **technologie avancée** et des fonctionnalités robustes, notre kit assure une **intégration transparente** dans votre infrastructure existante. Protégez vos installations agricoles avec une **tranquillité d'esprit** totale grâce à notre kit de pointe, spécialement conçu pour répondre à vos besoins.

Ce système de **détection / alerte de passage** a été **conçu et développé dans notre atelier de la région nantaise**. Il est composé de :

- **4 Détecteurs de mouvement** autonomes sur **pires DA600+** ([F004-3890-00](#))

- 1 **Détecteur d'ouverture** porte / fenêtre autonome sur **pile** DA600+ ([F004-2820-00](#))
- 1 **Détecteur d'ouverture extérieur** rideau / volet-roulant autonome sur **pile** DA600+ ([F004-4700-00](#))
- 1 **Sirène solaire 110 dB** résistante aux intempéries avec **flashes LEDs** DA600+ ([F004-2811-00](#))
- 2 **Télécommandes** armement / désarmement / déclenchement DA600+ ([F004-2890-00](#))

Détecteur de mouvement autonome sur piles

- Portée sans-fil impressionnante de **600 mètres** (*champ libre*)
- Complètement **résistant aux intempéries**
- Jusqu'à **15 mètres de portée pour la détection**
- Possibilité d'**ajuster la sensibilité de votre capteur** en fonction des besoins
- Jusqu'à **32 détecteurs** de mouvement peuvent être utilisés simultanément avec un seul système
- **Visière de protection** contre les rayons du soleil et la pluie
- Très facile et rapide à installer

Détection extérieure

C'est un **détecteur conçu pour une installation en extérieur**.

La portée de détection est de **15 mètres maximum** et la largeur de détection d'environ 15 degrés, **idéal pour un passage ciblé précisément**. Avantage de ce détecteur de mouvement, vous pouvez ajuster la sensibilité du capteur pour répondre au mieux à vos besoins spécifiques.

En installant le détecteur à environ 1 - 1,5 mètre du sol, vous évitez la détection de petits animaux (*fixez-le horizontalement au sol*).

Aide pour l'installation

Le détecteur DA600+ est fourni avec un **support rotatif mural** très pratique. Nous recommandons de placer le détecteur de manière à éviter au maximum la lumière directe du soleil (*ce principe est valable pour la plupart des capteurs infrarouge*). La **visière anti-soleil**, qui équipe votre capteur, est déjà un allié de choix pour lutter contre cette problématique. Les rayons sont susceptibles dans certains cas de générer de fausses alertes. C'est un élément à prendre en compte dans votre installation. Il vous faudra éviter les orientations directes du capteur vers l'Est ou l'Ouest.

Vous pourrez facilement le cacher dans des compartiments en plastique ou bois. Soyez créatifs, grâce à cette portée radio de 600 mètres, vous pouvez vous permettre d'**exploiter des emplacements discrets, pratiques, tout en conservant une excellente**

communication entre récepteur et détecteur.

Vous pouvez **associer un nombre illimité de carillons DA600+** par détecteur de mouvement, libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation. Chaque détecteur peut avoir sa **propre mélodie**, vous permettant ainsi de savoir immédiatement lequel s'est déclenché. C'est un excellent moyen d'avoir une alerte dans toutes vos pièces.

Ajoutez jusqu'à **32 détecteurs par récepteur DA600+**. Toutes les **zones sensibles sont maintenant sous contrôle.**

Détecteur d'ouverture simple et efficace

Il va **détecter l'ouverture de votre accès** et déclencher en sans-fil sur une **portée de 300 mètres** (*champ libre*) le ou les récepteur(s) jumelé(s). Les éléments sont même jumelés ensemble pour vous, par nos techniciens à la commande (*sauf dans le cas d'un ajout de matériel à un système existant*).

Si vous voulez augmenter la distance entre le détecteur et le récepteur, vous pouvez opter pour un répéteur de signal DA600+ (*F004-2910-00*), installé judicieusement et permettant de dépasser 1 km de portée.

Une grande autonomie

Ce détecteur d'ouverture est **alimenté via ses piles internes fournies**, pour une durée de vie optimale (*jusqu'à 2 ans suivant l'utilisation*). Notez que ce détecteur doit être placé en intérieur.

L'émetteur comme l'aimant sont très simples à installer à l'aide des **adhésifs double-face très résistants inclus**.

Utilisations multiples

Ce détecteur permet de constituer une alerte d'ouverture / carillon de porte, très simple et peu onéreuse, avec nos carillons DA600+.

Les applications sont nombreuses :

- **Informé des entrées et sorties des clients / visiteurs.**
- Protéger diverses zones sécurisées ou bâtiments.
- Protéger une porte ou une fenêtre d'une annexe tout en utilisant un système périmétrique classique pour la propriété.
- Protéger la porte d'entrée d'un appartement, tout en protégeant le balcon ou la porte arrière en verre avec des barrières infrarouges solaires par exemple.

Détecteur d'ouverture déportée

Ce **détecteur d'ouverture sans-fil** est **autonome** (*piles fournies*). Il est ainsi **très facile à installer** et permet de sécuriser des lieux légèrement excentrés de votre habitation.

Portée 300 mètres champ libre

La portée de ce détecteur d'ouverture est excellente avec ces **300 mètres** en champ libre (correspond à un environnement sans obstacles). Dans la réalité, **prenez en considération l'environnement** et les obstacles (la distance de transmission du signal sera réduite). Besoin d'une plus grande portée ? Optez pour notre détecteur 900 mètres ([F004-4700-50](#)).

Émetteur déporté

Ce **détecteur d'ouverture** vous donne la possibilité de **déporter son émetteur** via un câble de 3 mètres. C'est un très bon moyen de ne pas subir les **interférences** d'un support métallique (comme les rideaux de fer...).

Haute-résistance

Ces éléments sont faits d'un métal très résistant qui conviendra dans de nombreux cas. Il vous permet de sécuriser des ouvertures spécifiques comme les **volets roulants**, les **rideaux de fer**, les **portes de garage** ou encore les **portes ou fenêtres inhabituelles**.

Installation

Le **contact** est localisé sur l'encadrement de l'ouverture alors que **l'aimant** est directement fixé sur le rideau, le volet, la porte ou la fenêtre. Le contact est connecté à l'**émetteur** grâce à un câble d'une longueur de 300 mm dans une gaine protectrice en acier.

Cette longueur vous permet de placer l'émetteur à distance d'un support en métal par exemple (qui créer des interférences et limite la portée). Si **quelqu'un tente de couper le câble, l'alerte se déclenche immédiatement**. L'émetteur est protégé dans un **boîtier étanche**, prévu pour une utilisation en extérieur.

Sirène performante et polyvalente

Cette sirène DA600+ est très versatile. Choisissez de l'utiliser comme **carillon de passage** (4 secondes) ou comme **sirène d'alarme** (sonne plus fort et pendant une minute). Elle est **autonome** grâce à son **panneau solaire**, capable de recevoir l'alerte sur une **impressionnante portée** (champ libre) de **300 / 600 ou même 900 mètres** suivant le détecteur utilisé. Utilisez-la en **extérieur** jumelée avec jusqu'à **32 éléments** sans-fil (barrières, récepteurs, autre sirènes, etc.). Armez/désarmez et déclenchez une alerte panique grâce aux **télécommandes** fournies.

Une sirène : 2 utilisations

Un **bouton de tonalité** vous permet de choisir facilement entre **2 modes** :

- **Alarme intrus** : Activée, elle déclenchera la **sirène intégrée** (110 décibels) ainsi que les **lumières stroboscopiques** intenses (réglable entre 5 secondes et 1 minute). Armée et désarmée comme bon vous semble grâce aux **télécommandes**. Elle est idéale pour protéger votre allée, jardin, pallier de nuit.
- **Carillon visiteur** : Activé, il va émettre un **court carillon puissant** (90 dB pendant 4 secondes) et des **flashes lumineuses** intenses. Vous l'armez et le désarmez comme bon vous semble avec vos télécommandes. C'est idéal pour être averti de l'arrivée d'un visiteur lorsque vous travaillez dehors en journée.

Note : la sirène vous laisse également la possibilité de supprimer l'alerte sonore pour n'avoir que l'alerte par flashes.

100 % autonome

Le **panneau solaire** vous permet d'alimenter votre sirène DA600+ de manière autonome. Aucune autre alimentation n'est nécessaire pour son utilisation normale. Une **batterie à l'intérieur du boîtier** stock l'énergie pour la restituer en temps utile pour un fonctionnement sans faille de votre système. Même par temps pluvieux ou très couvert, le panneau solaire est capable de produire de l'énergie. La batterie va la stocker et la restituer en temps utile et assure la **surveillance de votre propriété 24h/24h**.

NOTE : Un port de recharge existe dans le cas où votre sirène a besoin d'un complément d'alimentation. Il vous est également possible de l'alimenter en permanence sur secteur.

Design et résistance

Cette sirène de **conception solide** est **100 % étanche** pour une utilisation en extérieur à long terme. Son **design est soigné**, ses boutons sont qualitatifs pour une **utilisation facilitée**.

Double alerte

Elle constitue un **excellent dispositif de sécurité** grâce à sa **sirène** ainsi que ses **flashes stroboscopiques puissants à LED**. Une lumière vive est envoyée en rafales dirigées vers le haut et vers le bas. C'est un **excellent avertisseur lumineux**. Vous avez la possibilité de choisir la **durée de cette alerte** simplement, sur la sirène.

Installation simple

Votre sirène est livrée avec un **support de fixation mural** adapté. Il possède **4 pattes** qui entrent parfaitement dans les encoches de la sirène. C'est un moyen de décrocher facilement

la sirène lorsque vous voulez manipuler les boutons. Le **support** est **fourni** avec son **lot de vis et de chevilles** pour une installation immédiate.

Notre **guide d'utilisation et d'installation sur-mesure** vous épaulera également dans sa mise en place.

Jumelage facilité

Lors de votre première commande, pour votre **confort et la vérification du matériel**, tous vos éléments sont **jumelés entre eux par nos techniciens**. Il ne vous reste plus que **l'installation à réaliser**. Lors d'une deuxième commande, le jumelage (*très simple et rapide*) de vos éléments sera à réaliser par vos soins. Des **guides d'utilisation des produits rédigés sur-mesure** ainsi que nos techniciens sont là pour vous épauler.

Une solution idéale

Il s'agit d'un **dispositif de sécurité de qualité**, pertinent pour de nombreuses applications, telles que :

- **Les endroits sans alimentation électrique disponible**
- Lorsque vous devez **travailler à distance** de la maison (*jardin, ferme, bureau*)
- Les situations où vous souhaitez **avertir un intrus de l'activation d'un système de sécurité** (*pour éviter les confrontations dangereuses*)
- Les entreprises, commerces **ruraux**
- **Couvrir votre allée** (*et vos véhicules*) de nuit
- etc.

Contrôle à distance grâce à la télécommande DA600+

Cette télécommande de qualité dispose d'une **antenne dépliable**. Elle offre une excellente portée de **100 mètres en champ libre**. Pensez à bien la déplier lors d'une utilisation à distance.

La **LED témoin** vous permet de savoir si l'information est bien envoyée de la télécommande vers le dispositif jumelé.

Si cette LED s'allume par intermittence lors d'une pression, c'est qu'il faut changer les piles. Elle est **alimentée par une pile bouton CR2450**. Son compartiment est **pratique à ouvrir grâce à trois vis sur sa partie inférieure**. Mais la **durée de vie de cette pile est très importante** en utilisation normale (*environ 2, 3 ans*).

Sécurité et durée de vie

Le **clapet de protection protège les touches de votre télécommande** pour éviter un appui malencontreux sur les touches. Il est très important de ne pas déclencher de désarmement ou autres manipulations préjudiciables. Cette protection va également lui offrir une **durée de vie optimale**. Glissez-le vers le bas par une simple pression en son centre, vous avez alors **accès aux boutons**.

Une télécommande polyvalente

Les **4 boutons** de cette télécommande vous permettent **plusieurs actions** :

Avec la sirène solaire DA600+ :

- **Bouton armement** : Armez votre dispositif à distance par un appui long. Dans notre cas, la sirène DA600+ répondra par un bip aigu et un flash lumineux.
- **Bouton désarmement** : Désarmez votre dispositif à distance par un appui long. Dans notre cas, la sirène DA600+ répondra par un bip plus grave et un flash lumineux.
- **Bouton panique** : Déclenchez l'alerte immédiatement en cas de problème. Tous les récepteurs sur lesquels est jumelée votre télécommande se déclencheront.
- **Bouton tonalité** : Comme le bouton de tonalité de votre sirène DA600+, il vous permet de choisir entre le carillon ou la sirène. C'est un moyen de changer rapidement de tonalité à distance lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez vous coucher par exemple. Rappelons que le carillon sonne 5 secondes et vous prévient du passage pendant la journée, alors que la sirène prévient d'une intrusion.

NOTE

Nos gammes **FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent** pour donner **naissance à la gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la **gamme DA600+**.

CE KIT COMPREND

- **Kit "hangar agricole" - 4 détecteurs de mouvement + 2 d'ouverture + sirène/carillon solaire extérieure (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [4x Détecteur de mouvement sans-fil - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 4x Détecteur de mouvement sans-fil

- ... *incluant* 4x Support de fixation avec tête rotative
- ... *incluant* 12x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [1x Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Émetteur magnétique compact DA600+
 - ... *incluant* 1x Aimant
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face pour aimant et émetteur
 - ... *incluant* 2x Pile LR03 AAA
- [1x Détecteur supplémentaire ouverture déporté sans-fil 300m extérieur haute-résistance rideau volet-roulant garage (DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Détecteur d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée
 - *incluant* 1x Contact magnétique
 - *incluant* 1x Aimant
 - *incluant* 1x Câble avec gaine de protection (30 centimètres)
 - ... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
 - ... *incluant* 1x Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)
 - *incluant* 1x Émetteur magnétique compact DA600+
 - *incluant* 1x Aimant
 - *incluant* 1x Adhésif double face pour aimant et émetteur
 - *incluant* 2x Pile LR03 AAA
- [1x Sirène ou carillon 110 dB sans-fil 900 mètres solaire extérieure lumière & flash récepteur intégré (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Sirène solaire 900 mètres extérieur lumière stroboscopique récepteur intégré (gamme DA600+)
 - *incluant* 1x Sirène solaire & lumière stroboscopique
 - *incluant* 1x Fixation murale
- [2x Télécommande (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 2x Télécommande DA600+ avec sa pile

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement sans-fil - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)

- Période de détection : jour et nuit
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Portée sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 90 (H) x 70 (L) x 95 (P) mm
- Alimentation : piles (3x AA 1,5V)
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 2 au choix (par commutateur ou cavalier)
- Couleur : Détecteur noir / gris foncé

- Autonomie : 1 an (en utilisation normale, soit moins de 50 déclenchements / jour)
- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5 V

Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)

- Dimensions de l'émetteur : 90 × 28 × 15 mm
- Dimensions de l'aimant : 85 × 13 × 8 mm
- Mode d'installation : Adhésifs double face fournis
- Portée : 300 mètres (champ libre)
- Couleur : blanc
- Alimentation : 2 piles AAA
- Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
- Distance de déclenchement (entre l'émetteur et l'aimant) : 3 mm recommandée (10 mm maximum)

Détecteur supplémentaire ouverture déporté sans-fil 300m extérieur haute-résistance rideau volet-roulant garage (DA600+)

- Détecteur d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée
 - Dimensions :
 - Contact : 105 (longueur) x 37 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
 - Aimant : 105 (longueur) x 15 (largeur) x 16 (épaisseur) mm
 - Longueur du câble : 30 cm
 - Protection de câble : gaine blindée
 - Type de déclenchement : contact sec N/C
 - Résistant aux intempéries : oui
 - Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 × 5 mm dans chaque section
- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
 - Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm
- Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)
 - Dimensions de l'émetteur : 90 × 28 × 15 mm
 - Dimensions de l'aimant : 85 × 13 × 8 mm
 - Mode d'installation : Adhésifs double face fournis
 - Portée : 300 mètres (champ libre)
 - Couleur : blanc
 - Alimentation : 2 piles AAA
 - Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
 - Distance de déclenchement (entre l'émetteur et l'aimant) : 3 mm recommandée (10 mm maximum)

Sirène ou carillon 110 dB sans-fil 900 mètres solaire extérieure lumière & flash récepteur intégré (gamme DA600+)

- Sirène solaire 900 mètres extérieur lumière stroboscopique récepteur intégré (gamme

DA600+)

- Dimensions de la sirène : 280 × 180 × 74 mm
- Nombre de dispositifs de détection pouvant être jumelés : 32
- Modes disponibles : mode sirène ou mode carillon (le changement se fait via la télécommande ou au dos de l'appareil)
- Délai de l'alerte sonore : 5, 15, 30 ou 60 secondes au choix (possibilité de supprimer l'alerte sonore au besoin)
- Niveau sonore de la sirène : 110 décibels
- Lumière stroboscopique : Oui (70 lm)
- Portée sans fil : 500 à 900 mètres (en fonction du dispositif utilisé)
- Méthode de fixation : Support à l'arrière
- Pile intégrée : 1500 mAh 6.4 V
- Type de pile : Lithium
- Fréquence : 433 MHz
- Température de fonctionnement : -30 à +70 °C
- Résistante aux intempéries : Oui

Télécommande (gamme DA600+)

- Dimensions : 65 mm x 32 x 15
- Antenne : Oui dépliable
- Distance de fonctionnement : 100 mètres (champ libre)
- Fréquence : 433 Mhz
- Protection : Clapet de protection
- Témoin d'activité : Oui par LED
- Alimentation : Pile bouton CR2450
- Fabrication : Métal brossé et plastique