

Ultra Secure[®]

RÉCEPTEUR 4 CANAUX SIRÈNE INTÉGRÉE 100DB SANS-FIL (GAMME XL)

Référence : **F005-0251-00**



FICHE PRODUIT

Ce **récepteur XL 4 canaux sans fil supplémentaire** est idéal pour les installations où un deuxième récepteur est souhaitable et s'utilise idéalement avec l'alarme d'allée XL sans fil en tant qu'alerte sonore seulement, **lorsque plusieurs emplacements sont envisagés** pour le récepteur.

Alimentation de secours possible

Ce récepteur unique est alimenté par transformateur avec la possibilité d'y insérer 4 piles AAA (non fournies) standard pour permettre une **alimentation de secours**. Le récepteur a 4 canaux et peut être utilisé de nombreuses façons (*selon la programmation initiale et le mode choisi ce jour*).

Jusqu'à 16 détecteurs jumelés

Le récepteur XL peut fonctionner avec jusqu'à 16 détecteurs (*4 sur chaque canal*), 4 télécommandes (*1 par canal*).

Plusieurs modes d'alerte

Suivant la surveillance que vous voulez mettre en place, divers modes sont disponibles :

- En mode ALERT, l'appareil déclenche sa sirène interne de 100 dB. Chaque Canal possède une tonalité différente (*un bip pour le canal 1, 2 bips pour canal 2, 3 bips pour canal 3, et 4 bips pour le canal 4*) et ces sons seront accompagnés d'une LED rouge correspondante qui clignotera pendant environ 13 secondes.

Pour arrêter l'alarme, il vous suffit simplement de saisir votre propre code à 4 chiffres dans le récepteur.

- En mode CHIME, l'unité émet un signal sonore qui retentit une seule fois (*ding-dong*) et le canal correspondant LED rouge clignote pendant environ 13 secondes.
- En mode OFF, la LED rouge de l'unité clignotera. Aucun son ne sera émis.

Note: Le canal 4 ne donnera qu'un signal ALERT qu'il soit en mode ALERT ou non.

Nombreuses utilisations

Cette alarme peut servir de tellement de façons différentes pour convenir à tous genres de situation. Ci-dessous sont quelques exemples d'utilisation mais il en existe tellement plus. En cas de doute, veuillez nous contacter pour être conseillé(e) :

1. Un détecteur de mouvement externe programmé sur le canal 4 pour alerter et un autre détecteur de mouvement et un détecteur d'ouverture de porte/fenêtre programmés en alarme totale pour des périodes au cours de la nuit ou lorsque vous vous absentez.
2. 3 détecteurs de mouvement externes programmés pour activer la sirène ou éventuellement un carillon (*une alerte d'allée sans fil*).
3. Un détecteur de mouvement sur alerte seulement et un détecteur d'ouverture programmé pour déclencher l'alarme.
4. Un détecteur d'ouverture de porte en mode Alerte pendant la journée et qui déclenche l'alarme la nuit.
5. Un détecteur de mouvement externe sur Alerte, un détecteur de mouvement dans un abri et un garage, qui déclenchera l'alarme et un détecteur d'ouverture de porte sur l'accès arrière de la maison, qui déclenchera l'alarme également.

CE KIT COMPREND

- **Récepteur 4 canaux sirène intégrée 100dB sans-fil (gamme XL)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Récepteur XL 4 canaux]
- [1x Transformateur XL]

SPÉCIFICATIONS

- Portée sans fil : 80 mètres (champ libre)
- Canaux disponibles : 4 (3 : alarme et 1 : alerte)
- Détecteurs par canal : 4
- Télécommandes par canal : 1
- Canaux d'alarme et alerte : 1, 2 & 3
- 2 façons d'armer l'alarme : Armement total (Away) & partiel (Home - les détecteurs de mouvement sont exclus)
- Sirène intégrée : Oui (100 décibels)
- Durée de la sirène : 3 minutes (sauf si interrompue)
- Alimentation : Transformateur 12v DC (fourni)
- Bouton Muet : Oui
- Possibilité de contourner temporairement une zone : Oui
- Fixation murale ou stationnaire
- Délai de sortie de 45 secondes quand complètement armé
- Délai d'entrée de 30 secondes quand complètement armé
- Programmation instantané en mode Home

- Clavier à 4 chiffres
- Avertissement de piles faibles : Oui
- Fréquence d'opération : 433 Mhz
- Dimensions : 125 mm (larg.) x 90 (haut.) x 30 (profond.)

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros