ALERTE D'OUVERTURE INTÉRIEURE RENFORCÉE SANS-FIL 300M SUR CARILLON 35 MÉLODIES VOLUME RÉGLABLE PORTAIL (DA600+)

Référence : F004-4710-51

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Notre nouveau kit DA600+ d'**alerte d'ouverture carillon** *(300 mètres)* vous permet de **surveiller et protéger vos ouvrants intérieurs *(porte, fenêtre, maison ou encore entreprise)* simplement**.

Ce kit inclut

- 1 × Détecteur supplémentaire ouverture déporté sans-fil 300m extérieur résistant rideau volet-roulant garage (DA600+) (F004-4700-51)
- 1 × Carillon R supplémentaire sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashs (DA600+) (F004-4510-00)

Son **fonctionnement est très simple**. Installez le détecteur d'ouverture en quelques secondes sur votre ouvrant. Il va pouvoir **repérer l'ouverture** de celui-ci et déclencher **instantanément le carillon**, installé sur une prise secteur dans votre domicile, magasin ou bureau.

Les principaux points forts de ce kit basique sont : **simplicité d'installation et d'utilisation** extrême, **mélodie au choix** par détecteur parmi une **grande variété**, **volume réglable**, **détecteur autonome avec installation facile**.

Vous avez beaucoup d'obstacles ou une très grande distance à couvrir ?

Ajoutez simplement le répéteur de signal à votre commande *(référence F004-2910-00)*. Le rôle de ce répéteur de signal, est d'**augmenter considérablement** la **distance** possible entre un détecteur et son récepteur (centrale d'alarme). Il va **répéter le signal** d'alerte du détecteur et permettre un **déclenchement de votre système de sécurité** (même dans des conditions de distance importante ou d'obstacles nombreux).

> Il reçoit le signal du détecteur *(en se basant sur la portée de ce dernier)* et **émet le même signal avec sa propre portée de 900 mètres champ libre**.

Le répéteur est **alimenté par le transformateur fourni**. Ils doivent être installés à l'intérieur d'un bâtiment sec.

Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres** *(champ libre)*
- **35 mélodies au choix** *(gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux)*
- **Volume ajustable** *(4 niveaux de réglage)*.
- Mélodie sélectionnable par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(é)
- Alimentation directement sur prise secteur
- Flashs lumineux bleus
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez *(pas de limite théorique)* qui sonneront simultanément

Plus d'alerte ? Plus de détection ?

Vous pouvez associer un **nombre illimité de carillons DA600+** par détecteur d'ouverture, **libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation**. **Chaque détecteur peut avoir sa propre mélodie**, vous permettant ainsi de savoir immédiatement lequel s'est déclenché. C'est un excellent moyen d'avoir une alerte dans toutes vos pièces.

Ajoutez jusqu'à 32 détecteurs par récepteur DA600+. Toutes les zones sensibles sont maintenant sous contrôle.

> **Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ?** Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les

accessoires suivants :

Détecteur d'ouverture *(intérieur)* : F004-2820-00
Détecteur d'ouverture *(extérieur)* : F004-4700-00
Détecteur "PILE-CLASSIC" : F004-3890-00
Détecteur "HIBOU" : F004-4920-00
Détecteur solaire noir : F004-4640-00 / **camouflage** : F004-4730-00 / **marron** : F004-4730-00
Détecteur solaire maisonnette : F004-4780-00
Détecteur leurre factice : F004-3870-00
Barrières infrarouges 1B-60 : F004-3880-00 / **1B** : F004-2780-00 / **2B** : F004-2770-00
Bouton autonome : F006-3800-00
Récepteur carillon hibou : F004-4930-00
Récepteur carillon classique : F004-4510-00
Récepteur carillon triangle : F004-5100-00
Récepteur carillon / sirène solaire : F004-2811-00
Récepteur "PRO" avec sorties relais : F004-2790-00
Récepteur cloche industrielle : F006-2010-00
Répéteur de signal : F004-2910-00
Point d'alerte GSM sécurisé : F005-5400-00
Point d'alerte GSM discret : F005-5410-00
Télécommande sans fil : F004-2890-00

Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles** dans la **gamme DA600+** !

Détecteur d'ouverture filaire : Sécurité assurée

Ce **détecteur d'ouverture résistant en métal** pour porte, fenêtre, porte sectionnelle, porte de garage, peut être utilisé avec une grande diversité de produits de sécurité **câblés directement** ou en **sans fil** *(en le câblant à un émetteur de signal sans fil)*. Ce détecteur peut vous aider à **protéger un ouvrant** *(porte, porte de garage, porte sectionnelle, fenêtre, etc.)* de votre **domicile**, **établissement** ou **commerce**.

Un fonctionnement simple et efficace

Notre **détecteur d'ouverture** fonctionne de manière **intuitive** pour vous garantir une activation sûre à tous les coups. Il est conçu pour être déclenché en **contact sec N/C** *(normalement fermé)*. Son mode de fonctionnement est très simple : dès lors que le **champ magnétique** entre le **sabot et l'aimant** est **rompu**, *(ce qui arrive lors de l'ouverture)* le signal d'alarme est **transmis**. Par conséquent, si le **câble** du détecteur d'ouverture est **coupé** *(intentionnellement ou non)*, l'alarme s'active, pour une **sécurité maximale**.

Compatible avec de nombreux accessoires

Notre appareil est compatible avec des **émetteurs** et **transmetteurs** dotés d'une sortie **contact sec** : F007-4500-58 / F007-4500-59 / F007-1460-52.

Et pour l'extérieur ?

Ce détecteur est conçu pour une utilisation **en intérieur** mais si vous souhaitez protéger l'extérieur d'un ouvrant, pas d'inquiétude nous avons la solution ! Découvrez notre détecteur ouverture **extérieur** avec une **gaine de protection renforcée** des cables : F004-0440-00.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande *(dans les accessoires disponibles)*. Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Alerte d'ouverture intérieure renforcée sans-fil 300m sur carillon 35 mélodies volume réglable portail (DA600+)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Détecteur supplémentaire ouverture déporté sans-fil 300m extérieur résistant rideau volet-roulant garage (DA600+)]
    - ... *incluant* 1x Détecteur d'ouverture filaire résistant rideau - Métal
      - ..... *incluant* 1x Contact magnétique
      - ..... *incluant* 1x Aimant
      - ..... *incluant* 1x Câble (30 cm)
    - ... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
    - ... *incluant* 1x Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)
      - ..... *incluant* 1x Émetteur magnétique compact DA600+
      - ..... *incluant* 1x Aimant
      - ..... *incluant* 1x Adhésif double face pour aimant et émetteur
      - ..... *incluant* 2x Pile LR03 AAA
  - [1x Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashs (DA600+)]
    - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon R sans fil
    - ... *incluant* 1x Prise intégrée (= fixation murale)
    - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français

  ***

SPÉCIFICATIONS

Détecteur supplémentaire ouverture déporté sans-fil 300m extérieur résistant rideau volet-roulant garage (DA600+)

- Détecteur d'ouverture filaire résistant rideau - Métal
  - Dimensions du contact : 50 (L) x 25 (L) x 10 (P) mm
  - Dimensions de l'aimant : 50 (L) x 25 (L) x 10 (P) mm
  - Longueur du câble : 30 cm
  - Type de déclenchement : contact sec N/C
  - Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 × 4 mm dans chaque section
  - Matériau : alliage de zinc
  - Températures de fonctionnement : -20~80 °C
- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
  - Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm
- Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)
  - Dimensions de l'émetteur : 90 × 28 × 15 mm
  - Dimensions de l'aimant : 85 × 13 × 8 mm
  - Mode d'installation : Adhésifs double face fournis
  - Portée : 300 mètres (champ libre)
  - Couleur : blanc
  - Alimentation : 2 piles AAA
  - Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
  - Distance de déclenchement (entre l'émetteur et l'aimant) : 3 mm recommandée (10 mm maximum)

Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashs (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB *(en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés)*
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Installation : directement sur prise
- Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière bleue