

# Ultra Secure<sup>®</sup>

DÉTECTION DE PASSAGE AVEC ALERTE GSM "ESSENTIEL  
2" (GAMME HEYO)

Référence : **F004-7120-54**



# FICHE PRODUIT

---



## Récepteur sans-fil

**Heyo**

- Reçoit les **signaux d'alerte** (produits HEYO)
- 2 sorties relais **NO / COM / NC**
- 1 sortie relais **12V DC**

**Le récepteur sans-fil HEYO** vous permettra de recevoir une alerte de passage ou d'intrusion à tout moment grâce au jumelage avec les autres éléments du kit.

### Longue portée jusqu'à 700 mètres (champ libre)

Le récepteur sans-fil permet de recevoir les signaux d'alerte **jusqu'à 700 mètres champ libre** en provenance des autres éléments jumelés HEYO.

### Relais filaire NO/NC et sortie 12VDC

Grâce aux **deux sorties relais NO/NC** et à la **sortie 12 VDC**, vous pourrez envisager un **paramétrage avancé** de le récepteur sans-fil. Associées aux **commutateurs DIP**, vous pourrez **activer ou désactiver** à tout moment **les sorties de votre choix**.

### Mode silencieux

Le récepteur dispose également d'un **mode silencieux**, permettant **déclencher une LED** en cas d'alerte. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de **désactiver les mélodies** et d'activer la LED sur les commutateurs DIP au dos du boîtier.



## Détecteur de mouvement

**Heyo**

- Portée de détection **jusqu'à 20 mètres**
- Utilisation **intérieure / extérieure (IP64)**
- **100% autonome** sur pile (9V fournie)

Découvrez le détecteur de mouvement infrarouge HEYO. Ce détecteur est conçu pour une **détection de mouvement jusqu'à 20 mètres, de jour comme de nuit**, grâce aux rayons

infrarouges. Le détecteur de mouvement vous tiendra informé de tout passage.

## Autonomie et longue portée de transmission

**Autonome**, alimenté par pile 9V 6LR61, et **facile à installer**, le détecteur de mouvement est idéal pour répondre à vos besoins en matière de sécurité. De plus, il assure une **grande portée** de transmission allant jusqu'à **700 mètres champ libre**.

## Adapté en intérieur et en extérieur (IP64)

Le détecteur de mouvement infrarouge HEYO peut être installé aussi bien en intérieur qu'en **extérieur** grâce à sa **certification IP64**, assurant une **résistance aux intempéries**.



## Alerte par appel et/ou SMS

L'**UltraDIAL 4G** est un transmetteur GSM. Il va appeler les **détenteurs des numéros enregistrés (jusqu'à 3)**. Ils auront alors la possibilité de :

- **Laisser passer l'appel** au prochain numéro enregistré : Aucune action nécessaire
- **Interrompre les appels et laisser le système armé** : Appui sur \* sur votre combiné
- **Interrompre les appels et désarmer le système** : Appui sur # sur votre combiné

La communication se fait grâce à une **carte SIM** qui n'est pas fournie en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une **Nano-SIM** (les cartes SIM sont maintenant fournies en multi-découpes, ce qui permet d'adapter à l'usage).

**Information** : Il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez l'appareil. Un très petit forfait sera largement suffisant au regard du peu d'appels & SMS nécessaires (et pas besoin de data).



Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'UltraDIAL, il est **impératif** de supprimer le **code PIN** de la **carte SIM** utilisée. Pour ce faire, rien de plus simple, nous vous décrivons la marche à suivre, étape par étape en vidéo dans l'**onglet** situé en haut de cette page : "[Supprimer le code PIN de sa carte SIM](#)".

## 100 % autonome

Cet UltraDIAL est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA lithium fournies**. L'autonomie des piles est d'environ **8-12 mois** (*Lorsqu'il est temps de les remplacer, l'appareil vous prévient par SMS*).

**NOTE** : si souhaité, l'appareil peut recevoir une **alimentation 5V** ([F007-4500-55](#)) afin de ne pas vous soucier des piles (*elles font alors office de piles de secours*) et d'accéder à **2 fonctionnalités supplémentaires** :

- Option alertes SMS panne/rétablissement de courant
- Option armement et désarmement par SMS à distance

## Appareil discret et simple à utiliser

L'UltraDIAL est **très facile à configurer via le clavier intégré** dans son compartiment (**guide d'utilisation sur-mesure en français fourni**, disponible en téléchargement sur l'*onglet plus haut*). Il est simple à installer et ne vous impose pas d'emplacement particulier. Son **boîtier est discret**, pour **garder éloignés les individus curieux ou malveillants**.

## Enregistrement du message

Vous pouvez enregistrer un **message vocal** de **30 secondes** via le micro interne de l'UltraDIAL qui sera diffusé aux personnes contactées lors d'une alerte afin de comprendre immédiatement de quoi il s'agit.

## Notifications SMS

Vous pouvez programmer votre UltraDIAL pour recevoir un message de notification une fois par semaine sur son statut :

- **Armé/désarmé**
- **Niveau de batterie**
- **Niveau du réseau GSM**

## Vis anti-effraction

L'UltraDIAL est doté de **4 vis spécifiques** et est **fourni** avec l'**outil adapté** (*faites bien attention à ne pas l'égarer*). C'est une **sécurité** pour éviter toute possibilité d'ouverture de votre appareil par un individu malveillant.

## Réseaux 2G, 3G et 4G => Longévité

L'UltraDIAL peut utiliser les **réseaux 2G, 3G et 4G** (*soit 99,9 % de la population*) et est compatible avec tous les téléphones (2G, 3G, 4G, 5G, téléphones fixes, etc). Concrètement, cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : Vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (*note : aucun lien avec votre forfait existant*), l'appareil pourra alors **appeler les numéros de téléphone enregistrés** (*de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro*).

### Accessoires de la gamme Noyo

La force de cette gamme est de proposer une **variété** d'appareils compatibles qui permet de créer un système de sécurité **adaptable** à toutes les situations. **Configurer** facilement un système **sur mesure** pour répondre à vos **besoins spécifiques**. Découvrez l'offre produits complète ([F004-7100-00](#) / [F004-7110-00](#) / [F004-7120-00](#) / [F004-7130-00](#)).

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.

**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



**09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Détection de passage avec alerte GSM "Essentiel 2" (gamme HEYO)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement infrarouge - 20m de portée IP64 sans-fil (HEYO)]
  - ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement extérieur (HEYO)
    - ..... *incluant* 1x Détecteur de mouvement infrarouge sans-fil (HEYO)
    - ..... *incluant* 1x Pile Alcaline 9V 6LR61
    - ..... *incluant* 1x Support de fixation avec tête rotative
    - ..... *incluant* 1x Set de vis de fixation mural
- [1x Récepteur sans-fil - 700m de portée (HEYO)]
  - ... *incluant* 1x Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
    - ..... *incluant* 1x Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
    - ..... *incluant* 1x Transformateur 12V 500mA
- [1x Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G+4G résistant IP66 panne de courant (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G+4G
    - ..... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Module GSM lecteur carte-SIM / Émetteur-Récepteur sans-fil / Entrées NO/NC
    - ..... *incluant* 1x Outil pour les vis anti-effraction de façade
  - ... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Détecteur de mouvement infrarouge - 20m de portée IP64 sans-fil (HEYO)

- Détecteur de mouvement extérieur (HEYO)
  - Portée de transmission sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
  - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
  - Portée de détection : Jusqu'à 20 mètres

- Alimentation : Pile Alcaline 9V 6LR61 (PP3)
- Dimensions : 114 mm (H) x 76 mm (L) x 57 mm (P)
- Température de fonctionnement : -30 à 48 °C
- Certification IP : IP64

#### Récepteur sans-fil - 700m de portée (HEYO)

- Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
  - Portée sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
  - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
  - Sortie relais 1 : NO/COM/NC
  - Sortie relais 2 : NO/COM/NC
  - Sortie alimentée : 12V DC 400mA max
  - Alimentation : 12V DC 500mA
  - Dimensions : 83 mm (H) x 127 mm (L) x 32 m (P)

#### Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G+4G résistant IP66 panne de courant (gamme BT)

- Dimensions : 160 (Longueur) x 82 (Largeur) x 42 (Diamètre) mm
  - Couleur : noire
  - Méthode de montage : 2 orifices pour vis
  - Résistant aux intempéries : Oui (boîtier IP66)
  - Alimentation de secours : 3 piles Alcalines AA (fournies)
  - Autonomie sur pile : 8-12 mois (dans la plupart des applications)
  - Alimentation : Via transformateur 5V DC pour détecter la panne de courant sur le circuit électrique
  - Panne de courant (si alimenté sur transformateur) : SMS envoyés au numéro administrateur uniquement (pas d'appel)
  - Méthode de programmation : Facile grâce au clavier intégré
  - GSM : Oui (2G, 3G et 4G)
  - Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
    - GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz (2G)
    - UMTS/HSPA+ B1/B8 (3G)
    - LTE FDD-TDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 (4G)
  - Carte SIM requise : Oui (taille Nano-SIM)
  - Sirène interne : Non (conçu comme transmetteur discret, mais possibilité de sirène déportée sans fil)
  - Rapport d'état hebdomadaire : Oui (peut être désactivé)
- 
- Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G+4G
  - Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
    - Type de pile : AA (LR6)
    - Composition : Alcaline
    - Tension : 1,5 V