Ultra Secure®

ALARME D'ALLÉE 800 MÈTRES SANS-FIL AVEC DÉTECTION DE PASSAGE EXTÉRIEUR - PROTECT 800 (1 RÉCEPTEUR NOIR, 2 DÉTECTEURS)

Référence : F004-8030-00



LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- 2 ans de support technique via notre numéro en France pour une sérénité totale grâce à notre <u>expertise</u> depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Notre nouveau kit d'alerte de passage radio sans fil Protect 800 longue portée (800 mètres) vous permet de surveiller et protéger votre allée, jardin, cour, maison ou encore entreprise de manière optimale.

Ce kit inclut

- 1 Récepteur-carillon radio d'intérieur 6 canaux
- 2 **Détecteurs** (capteurs) de mouvements extérieurs sans fil (PIR)

Détecteur de mouvement infrarouge compétitif

Le détecteur de mouvement du Protect 800 vous permet 3 réglages de son rayon de détection. Cela afin d'éviter les déclenchements intempestifs. Optez pour le réglage qui vous permet de surveiller une zone en évitant toutes les fausses alertes :

- Cache cylindrique : il fournit un rayon très étroit pour éviter efficacement la détection des animaux de petite à moyenne taille.
- Fenêtre de réduction : fournit un faisceau étroit pour éviter la détection de la plupart des animaux tout en détectant les véhicules plus efficacement que le cache cylindrique par exemple.
- Sans cache : idéal lorsque la détection des véhicules est primordiale pour vous, sur un large angle de détection.

C'est un élément de détection très complet et performant :

- Portée sans-fil impressionnante de **800 mètres** (champs libre)
- Complètement résistant aux intempéries
- Jusqu'à **15 mètres de portée pour la détection** (peut être plus important avec des objets plus volumineux)
- Possibilité d'ajuster la sensibilité de votre capteur en fonction des besoins
- Visière de protection contre les rayons du soleil et la pluie
- 2 Caches amovibles (Fenêtre et cylindre) sur l'œil de détection (en façade de votre détecteur) permettant de réduire le faisceau de détection si besoin (afin d'éviter le déclenchement sur une zone trop large et intercepter les petits animaux ou les voitures en dehors de votre propriété)
- Autonome, alimenté par piles (4 piles standards AA fournies)
- Alerte de piles faibles (durée de vie moyenne de 9-12 mois pour la plupart des utilisations)
- Très bonne détection des véhicules et piétons
- Facile et rapide à installer
- Possibilités uniques d'utilisation grâce au mode 24/24 et au mode nocturne (voir détails plus bas)

Nous vous aidons dans votre installation:

Nous recommandons de placer le détecteur de manière à éviter au maximum la lumière directe du soleil (ce principe est valable pour la plupart des capteurs infra-rouge). La visière anti-soleil, qui équipe votre capteur, est déjà un allié de choix pour lutter contre cette problématique. Les rayons sont susceptibles dans certains cas de générer de fausses alertes. C'est un élément à prendre en compte dans votre installation. Il vous faudra éviter les orientations directes du capteur vers l'Est ou l'Ouest.

Le détecteur peut être facilement caché dans des compartiments en plastique ou bois. Soyez créatifs, grâce à cette portée radio de 800 mètres, vous pouvez vous permettre d'exploiter des emplacements discrets, pratiques, tout en conservant une excellente communication entre récepteur et détecteur.

Réglages avancés :

- 24h/24 (pour une utilisation dans des lieux ou une détection est nécessaire toute la journée)
- **Utilisation nocturne** (pour utiliser dans des zones ou un détecteur est désiré uniquement à la nuit tombée)

Ces caractéristiques inédites, vous permettent d'affiner la surveillance de votre propriété pour plus de confort et évidemment de sécurité. Vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir certains détecteurs actifs la journée en mode 24/24. Le ou les récepteur(s) jumelé(s) vous informe(nt) alors par de légers sons ou via des accessoires plus légers comme des flash par exemple de ce qui se passe sur votre propriété. En parallèle, vous pouvez configurer d'autres détecteurs en mode nocturne. Eux, ne vont s'activer que dans le noir et vont vous alerter par un son beaucoup plus fort, en cas d'intrusion sur votre propriété. Allier les deux modes peut s'avérer très pratique, à vous de trouver la configuration la plus adaptée à vos besoins.

Récepteur design et performant

- Réception sans fil 800 mètres (champ libre)
- **Volume ajustable** (de faible à 93 décibels, voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives). Si vous voulez augmenter encore le volume sonore de l'alerte, vous pouvez très bien **connecter une sirène** à votre récepteur par exemple.
- **32 mélodies au choix** (gamme complète allant du bip simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux)
- Possibilité de jumeler jusqu'à 30 éléments (détecteurs de mouvements / bouton sonnette / bouton panique / etc...) à votre récepteur-carillon
- Indicateur de zone (visuel & sonore)
- Armement / désarmement possible via télécommande (non fournie)
- Récepteur disponible en blanc et en noir
- Installable sur un mur ou un bureau (support fourni)
- Alimentation principale grâce à un adaptateur secteur 12 V fourni
- Alimentation de secours utilisant 3 piles LR14 / type C (non fournies)
- LED de notification en cas de coupure d'alimentation principale ainsi qu'en cas de pile de secours faible
- LED de contrôle de l'état des piles des éléments sans fil qui seront connectés à votre récepteur-carillon
- 1 sortie relais contact sec NO/NC momentanée (pouvant être utilisées pour connecter une centrale d'alarme, transmetteurs téléphoniques, flashs stroboscopiques, Sirènes, Cloches, etc.)
- 1 sortie 12 V temporisée (2 & 5 secondes)

Faites évoluer facilement votre système

La gamme PROTECT 800 propose de nombreux accessoires compatibles, il est possible d'ajouter plusieurs produits comme :

- Détecteurs de mouvements (F004-4100-00)
- Bouton sonnette simple (F006-3100-60)
- Bouton sonnette haute résistance (<u>F006-3341-00</u>) / <u>F006-3342-00</u>)
- Sonde métallique de détection de véhicule (<u>F004-4400-00</u>)
- Détecteur d'ouverture de portail (F004-4300-00)
- Télécommande pour récepteur carillon (F004-5480-00)

Vous les retrouverez ici : Accessoires compatibles PROTECT 800

Besoin d'aide?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- Alarme d'allée 800 mètres sans-fil avec détection de passage extérieur PROTECT 800 (1 récepteur noir, 2 détecteurs)
 - *** Chaque quantité comprend :
 - [2x Détecteur de passage extérieur pour alerte de passage 800 mètres longue distance sans-fil PROTECT 800]
 - ... incluant 2x Détecteur de mouvement Protect 800
 - ... incluant 8x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - ... incluant 2x Support de fixation mural
 - ... incluant 2x Fenêtre de réduction du faisceau
 - ... incluant 2x Cache cylindrique de réduction de l'angle de détection
 - ... incluant 2x Visière anti-soleil
 - ... incluant 2x Tournevis + vis
 - ... incluant 2x Notice d'utilisation en français
 - ∘ [1x Récepteur-carillon sans-fil 800m Noir / 6 Zones / 32 Mélodies (PROTECT 800)]
 - ... incluant 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
 - ... incluant 1x Fixation murale
 - ... incluant 1x Alimentation
 - ... incluant 1x Notice d'utilisation en français

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de passage extérieur pour alerte de passage 800 mètres longue distance sans-fil PROTECT 800

- Portée radio : 800 mètres (champ libre)
- Résistant aux intempéries
- Distance de détection : 15 mètres environ (selon l'élément à détecter)

- Angle de détection : environ 9-12°
- Réglage de la sensibilité : oui
- Nombre de récepteurs maximum : illimité (un détecteur peut faire sonner autant de récepteurs que souhaité)
- Visière : oui, pour protection contre les rayons du soleil et la pluie
- Réglage de l'angle de détection : oui, cache amovible
- Alimentation: 4 piles AA (fournies)
- Autonomie : 12 mois
- Alerte de piles faibles : oui (sur le récepteur)
- Détection piétons : oui
 Détection véhicules : oui
 Installation : support à fixer
- Modes de fonctionnement : 24/24 ou nocturne
- Fréquence radio : 868 Mhz
- Taille avec support (sans pare-soleil): 85 (épaisseur) x 80 (L) x 100 (H) mm
- Taille avec support et pare-soleil: 120 (épaisseur) x 80 (L) x 100 (H) mm
- Températures de fonctionnement : -20° à 50°
- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)Composition : Alcaline
 - ∘ Tension: 1,5 V
- Cache cylindrique de réduction de l'angle de détection

Récepteur-carillon sans-fil 800m - Noir / 6 Zones / 32 Mélodies (PROTECT 800)

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Dimensions : 175 (h) x 140 (l) x 15 (sommet) à 55 (base) (P) mm
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v 1.2 A de 1m de longueur (fourni)
- Alimentation de secours : 3 piles LR14 / type C (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 30
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : 2 ou 5 secondes
- Installation : bureau ou murale
- Mode : Sonnerie + flash / Sonnerie uniquement / Flash uniquement
- Fréquence radio : 868 Mhz