KIT ALERTE D'OUVERTURE EXTÉRIEUR SANS FIL LONGUE DISTANCE (800M) AVEC CARILLON (BLANC) / 6 ZONES (PROTECT 800)

Référence : F004-8220-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Vous voulez être **alerté, par une mélodie réglable, lors de l'ouverture de votre porte, portail, porte de garage, rideau** ? En sans-fil sur une **excellente portée de 800 mètres** *(champ libre)* via un récepteur-carillon PROTECT 800 performant, installé chez vous ? **Ce kit complet de détection et alerte vous offre une solution parfaite**.

Utilisation simple / efficacité maximum

1. Installez simplement l'aimant sur votre ouvrant grâce au **support fourni très pratique**.

2. Fixez ensuite le **sabot métallique au sol** à 2-3 mm de l'aimant *(porte fermée)*.

3. Une longueur de 36 centimètres environ de **câble blindé** vous permet d'**installer l'émetteur où vous le souhaitez à proximité**. Il est logé dans un **boîtier IP65** et doté de 4 trous de fixation, pour une **installation extérieure comme intérieure**.

4. Lors d'une ouverture de votre porte / portail / rideau, l'émetteur logé dans le boîtier va **envoyer un signal sans-fil *(800 mètres champ libre)*** vers le récepteur PROTECT 800, installé chez vous.

5. Le récepteur **déclenche la mélodie de votre choix, à la puissance sonore voulue**. Vous pouvez même ajouter des éléments filaires *(sur les sorties filaires du récepteur)* pour transformer l'alerte en alarme puissante *(voir détails en fin de fiche, voire nous contacter directement au besoin)*.

Détecteur d'ouverture pratique et résistant

Ce **détecteur d'ouverture de porte, portail, rideau haute résistance** est composé de métal pour une **excellente résistance même en extérieur**.

C'est un **déclenchement par contact sec NO** *(normalement ouvert)*. Le câble est même protégé par une gaine blindée, pour une **sécurité totale**.

Émetteur autonome sur piles

L'émetteur, logé dans le boîtier, est alimenté par une **pile Lithium** *(fournie)* d'une **excellente autonomie de plusieurs mois** dans la plupart des applications *(les récepteurs PROTECT 800, si vous les avez sous les yeux, vous avertissent même en cas de pile faible)*.

Sans-fil longue portée

La portée de transmission entre l'émetteur et les récepteurs est de 800 mètres *(champ libre)*, ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements.

Résistant aux intempéries IP65

L'émetteur est protégé dans un boîtier sur-mesure résistant aux intempéries et respectant la norme d'étanchéité IP65. **Vous pouvez l'installer en intérieur comme en extérieur, pour le long terme**.

Modes de fixation idéal

Le boîtier dispose de fixations intégrées et ultra-résistantes pour l'installer simplement sur vos murets, portails, portes, etc.

Récepteur design et performant

- Réception sans fil **800 mètres** *(champ libre)*
- **Volume ajustable** *(de faible à 93 décibels, voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)*. Si vous voulez augmenter encore le volume sonore de l'alerte, vous pouvez très bien **connecter une sirène** à votre récepteur par exemple.
- **32 mélodies au choix** *(gamme complète allant du bip simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux)*
- **Possibilité de jumeler jusqu'à 30 éléments** *(détecteurs de mouvements / bouton sonnette / bouton panique / etc...)* à votre récepteur-carillon

- Indicateur de zone *(visuel & sonore)*
- Armement / désarmement possible via télécommande *(non fournie)*
- Récepteur disponible en blanc et en noir
- Installable sur un mur ou un bureau *(support fourni)*
- Alimentation principale grâce à un adaptateur secteur 12 V fourni
- Alimentation de secours utilisant 3 piles LR14 / type C *(non fournies)*
- LED de notification en cas de coupure d'alimentation principale ainsi qu'en cas de pile de secours faible
- LED de contrôle de l'état des piles des éléments sans fil qui seront connectés à votre récepteur-carillon
- 1 sortie relais contact sec NO/NC momentanée *(pouvant être utilisées pour connecter une centrale d'alarme, transmetteurs téléphoniques, flashs stroboscopiques, Sirènes, Cloches, etc.)*
- 1 sortie 12 V temporisée *(2 & 5 secondes)*

Faites évoluer facilement votre système

La gamme PROTECT 800 propose de nombreux accessoires compatibles, il est possible d'ajouter plusieurs produits comme :

- Détecteurs de mouvements *(F004-4100-00)*
- Bouton sonnette simple *(F006-3100-60)*
- Bouton sonnette haute résistance *(F006-3341-00)* / *F006-3342-00)*
- Sonde métallique de détection de véhicule *(F004-4400-00)*
- Détecteur d'ouverture de portail *(F004-4300-00)*
- Télécommande pour récepteur carillon *(F004-5480-00)*

Vous les retrouverez ici :Accessoires compatibles PROTECT 800

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit alerte d'ouverture extérieur sans fil longue distance (800m) avec carillon (blanc) / 6 zones (PROTECT 800)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - Blanc / 6 Zones / 32 Mélodies (PROTECT 800)]
    - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
    - ... *incluant* 1x Fixation murale
    - ... *incluant* 1x Alimentation
    - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français
  - [1x Détecteur d'ouverture 800 mètres sans-fil - métal gaine renforcée + émetteur boîtier IP65 (PROTECT 800)]
    - ... *incluant* 1x Détecteur d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée
      - ..... *incluant* 1x Contact magnétique
      - ..... *incluant* 1x Aimant
      - ..... *incluant* 1x Câble avec gaine de protection (30 centimètres)
    - ... *incluant* 1x Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800
      - ..... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
      - ..... *incluant* 1x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)

  ***

SPÉCIFICATIONS

Récepteur-carillon sans-fil 800m - Blanc / 6 Zones / 32 Mélodies (PROTECT 800)

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Dimensions : 175 (h) x 140 (l) x 15 (sommet) à 55 (base) (P) mm
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v 1.2 A de 1m de longueur (fourni)
- Alimentation de secours : 3 piles LR14 / type C (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 30
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : 2 ou 5 secondes
- Installation : bureau ou murale
- Mode : Sonnerie + flash / Sonnerie uniquement / Flash uniquement
- Fréquence radio : 868 Mhz

Détecteur d'ouverture 800 mètres sans-fil - métal gaine renforcée + émetteur boîtier IP65

(PROTECT 800)

- Détecteur d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée
    - Dimensions :
        - Contact : 105 (longueur) x 37 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
        - Aimant : 105 (longueur) x 15 (largeur) x 16 (épaisseur) mm
    - Longueur du câble : 30 cm
    - Protection de câble : gaine blindée
    - Type de déclenchement : contact sec N/C
    - Résistant aux intempéries : oui
    - Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 × 5 mm dans chaque section
- Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800
