

# UltraSecure®

KIT ALERTE D'OUVERTURE EXTÉRIEUR SANS FIL LONGUE DISTANCE (800M) AVEC CARILLON (BLANC) / 6 ZONES (PROTECT 800)

Référence : F004-8220-00



# FICHE PRODUIT

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Vous voulez être **alerté, par une mélodie réglable, lors de l'ouverture de votre porte, portail, porte de garage, rideau** ? En sans-fil sur une **excellente portée de 800 mètres (champ libre)** via un récepteur-carillon PROTECT 800 performant, installé chez vous ? **Ce kit complet de détection et alerte vous offre une solution parfaite.**

## Utilisation simple / efficacité maximum

1. Installez simplement l'aimant sur votre ouvrant grâce au **support fourni très pratique**.
2. Fixez ensuite le **sabot métallique au sol** à 2-3 mm de l'aimant (*porte fermée*).
3. Une longueur de 36 centimètres environ de **câble blindé** vous permet d'**installer l'émetteur où vous le souhaitez à proximité**. Il est logé dans un **boîtier IP65** et doté de 4 trous de fixation, pour une **installation extérieure comme intérieure**.
4. Lors d'une ouverture de votre porte / portail / rideau, l'émetteur logé dans le boîtier va **envoyer un signal sans-fil (800 mètres champ libre)** vers le récepteur PROTECT 800, installé chez vous.

## 5. Le récepteur déclenche la mélodie de votre choix, à la puissance sonore voulue.

Vous pouvez même ajouter des éléments filaires (*sur les sorties filaires du récepteur*) pour transformer l'alerte en alarme puissante (*voir détails en fin de fiche, voire nous contacter directement au besoin*).

## Détecteur d'ouverture pratique et résistant

Ce **détecteur d'ouverture de porte, portail, rideau haute résistance** est composé de métal pour une **excellente résistance même en extérieur**.

C'est un **déclenchement par contact sec NO** (*normalement ouvert*). Le câble est même protégé par une gaine blindée, pour une **sécurité totale**.

## Émetteur autonome sur piles

L'émetteur, logé dans le boîtier, est alimenté par une **pile Lithium** (*fournie*) d'une **excellente autonomie de plusieurs mois** dans la plupart des applications (*les récepteurs PROTECT 800, si vous les avez sous les yeux, vous avertissent même en cas de pile faible*).

## Sans-fil longue portée

**La portée de transmission entre l'émetteur et les récepteurs est de 800 mètres** (*champ libre*), ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements.

## Résistant aux intempéries IP65

L'émetteur est protégé dans un boîtier sur-mesure résistant aux intempéries et respectant la norme d'étanchéité IP65. **Vous pouvez l'installer en intérieur comme en extérieur, pour le long terme.**

## Modes de fixation idéal

**Le boîtier dispose de fixations intégrées et ultra-résistantes** pour l'installer simplement sur vos murets, portails, portes, etc.

## Récepteur design et performant

- Réception sans fil **800 mètres** (*champ libre*)
- **Volume ajustable** (*de faible à 93 décibels, voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives*). Si vous voulez augmenter encore le volume sonore de l'alerte, vous pouvez très bien **connecter une sirène** à votre récepteur par exemple.
- **32 mélodies au choix** (*gamme complète allant du bip simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Possibilité de jumeler jusqu'à 30 éléments** (*détecteurs de mouvements / bouton sonnette / bouton panique / etc...*) à votre récepteur-carillon

- Indicateur de zone (*visuel & sonore*)
- Armement / désarmement possible via télécommande (*non fournie*)
- Récepteur disponible en blanc et en noir
- Installable sur un mur ou un bureau (*support fourni*)
- Alimentation principale grâce à un adaptateur secteur 12 V fourni
- Alimentation de secours utilisant 3 piles LR14 / type C (*non fournies*)
- LED de notification en cas de coupure d'alimentation principale ainsi qu'en cas de pile de secours faible
- LED de contrôle de l'état des piles des éléments sans fil qui seront connectés à votre récepteur-carillon
- 1 sortie relais contact sec NO/NC momentanée (*pouvant être utilisées pour connecter une centrale d'alarme, transmetteurs téléphoniques, flashes stroboscopiques, Sirènes, Cloches, etc.*)
- 1 sortie 12 V temporisée (2 & 5 secondes)

## Faites évoluer facilement votre système

La gamme PROTECT 800 propose de nombreux accessoires compatibles, il est possible d'ajouter plusieurs produits comme :

- DéTECTEURS de mouvements ([F004-4100-00](#))
- Bouton sonnette simple ([F006-3100-60](#))
- Bouton sonnette haute résistance ([F006-3341-00](#) / [F006-3342-00](#))
- Sonde métallique de détection de véhicule ([F004-4400-00](#))
- DéTECTEUR d'ouverture de portail ([F004-4300-00](#))
- Télécommande pour récepteur carillon ([F004-5480-00](#))

Vous les retrouverez ici :[Accessoires compatibles PROTECT 800](#)

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

**SÉCURITÉ**  
MARCHE.[FR](#)



**09 72 30 88 88**  
[ NUMÉRO NON SURTAXÉ ]

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

[CONTACTEZ-NOUS](#)



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Kit alerte d'ouverture extérieur sans fil longue distance (800m) avec carillon (blanc) / 6 zones (PROTECT 800)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - Blanc / 6 Zones / 32 Mélodies (PROTECT 800)]
  - ... incluant 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
  - ... incluant 1x Fixation murale
  - ... incluant 1x Alimentation
  - ... incluant 1x Notice d'utilisation en français
- [1x DéTECTEUR d'ouverture 800 mètres sans-fil - métal gaine renforcée + émetteur boîtier IP65 (PROTECT 800)]
  - ... incluant 1x DéTECTEUR d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée
    - ..... incluant 1x Contact magnétique
    - ..... incluant 1x Aimant
    - ..... incluant 1x Câble avec gaine de protection (30 centimètres)
  - ... incluant 1x Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800
    - ..... incluant 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
    - ..... incluant 1x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Récepteur-carillon sans-fil 800m - Blanc / 6 Zones / 32 Mélodies (PROTECT 800)

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Dimensions : 175 (h) x 140 (l) x 15 (sommet) à 55 (base) (P) mm
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v 1.2 A de 1m de longueur (fourni)
- Alimentation de secours : 3 piles LR14 / type C (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 30
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : 2 ou 5 secondes
- Installation : bureau ou murale
- Mode : Sonnerie + flash / Sonnerie uniquement / Flash uniquement
- Fréquence radio : 868 Mhz

### DéTECTEUR d'ouverture 800 mètres sans-fil - métal gaine renforcée + émetteur boîtier IP65

## (PROTECT 800)

- Détecteur d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée
  - Dimensions :
    - Contact : 105 (longueur) x 37 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
    - Aimant : 105 (longueur) x 15 (largeur) x 16 (épaisseur) mm
  - Longueur du câble : 30 cm
  - Protection de câble : gaine blindée
  - Type de déclenchement : contact sec N/C
  - Résistant aux intempéries : oui
  - Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 x 5 mm dans chaque section
- Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros