

# Ultra Secure®

SONNETTE 800 MÈTRES SANS FIL - BOUTON AUTONOME  
IP56 RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES & CARILLON LONGUE  
DISTANCE (PROTECT 800)

Référence : F006-6500-00



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

**Un visiteur se présente chez vous.** Quoi de plus simple que d'être **informé de sa présence en sans-fil sur votre récepteur-carillon**, installé chez vous où vous le souhaitez. Le **bouton d'appel est autonome sur pile (fournie)** et peut être **installé jusqu'à 800 mètres (champ libre)** du récepteur pour vous **offrir l'installation et l'utilisation la plus simple, pour le long terme.**

**À l'écoute de nos clients depuis de nombreuses années, nous avons cherché à développer la sonnette la plus pratique et fonctionnelle qu'il soit :**

- **Fixez le bouton, où vous le souhaitez, en extérieur comme en intérieur.** Il est **autonome sur pile (fournie)**, résistant aux intempéries, **certifié IP56.**
- Lorsqu'un visiteur se présente et exerce une pression sur ce bouton, **vous êtes averti même à grande distance (jusqu'à 800 mètres en champ libre)** sur le **récepteur avec la mélodie de votre choix** et le **volume sonore qui vous convient.**

**Notre sonnette nouvelle génération est idéale pour de nombreuses utilisations, notamment :**

- Grandes maisons.
- Maisons avec entrée à distance ou obstacles.
- Entreprises.
- Entrepôts
- Etc.

## Un bouton de sonnette très pratique

- **Autonome sur pile** : Ce bouton est alimenté par une **pile Lithium** (*fournie*) d'une **excellente autonomie de plusieurs mois** dans la plupart des applications (*les récepteurs vous avertissent même en cas de pile faible*).
- **Sans-fil longue portée** : La portée de transmission entre le bouton et les récepteurs est de **800 mètres** (*champ libre*), ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements. Elle vous permet de mettre en place des installations même contraignantes.
- **Résistant aux intempéries** : Ce bouton de sonnette nouvelle génération est même résistant aux intempéries. **Vous pouvez l'installer en intérieur comme en extérieur, pour le long terme.**
- **Fixation fournie** : Un support a été développé pour vous permettre d'**installer facilement ce bouton de sonnette, où vous le souhaitez** (*à grande distance du récepteur et sur tous les supports*), en intérieur comme en extérieur. Une lanière et un support pour bouton amovible sont également fournis au besoin.

## Récepteur design et performant

- Réception sans fil **800 mètres** (*champ libre*)
- **Volume ajustable** (*de faible à 93 décibels, voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives*). Si vous voulez augmenter encore le volume sonore de l'alerte, vous pouvez très bien **connecter une sirène** à votre récepteur par exemple.
- **32 mélodies au choix** (*gamme complète allant du bip simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Possibilité de jumeler jusqu'à 30 éléments** (*détecteurs de mouvements / bouton sonnette / bouton panique / etc...*) à votre récepteur-carillon
- **Possibilité d'utiliser le nombre de récepteur-carillon que vous voulez** (*pas de limite théorique*)
- Indicateur de zone (*visuel & sonore*)
- Armement / désarmement possible via télécommande (*non fournie*)
- Récepteur disponible en blanc et en noir
- Installable sur un mur ou un bureau (*support fourni*)
- Alimentation principale grâce à un adaptateur secteur 12 V fourni
- Alimentation de secours utilisant 3 piles LR14 / type C (*non fournies*)
- LED de notification en cas de coupure d'alimentation principale ainsi qu'en cas de pile de secours faible
- LED de contrôle de l'état des piles des éléments sans fil qui seront connectés à votre récepteur-carillon
- 1 sortie relais contact sec NO/NC momentanée (*pouvant être utilisées pour connecter une centrale d'alarme, transmetteurs téléphoniques, flashes stroboscopiques, Sirènes, Cloches, etc.*)
- 1 sortie 12 V temporisée (*2 & 5 secondes*)

## Faites évoluer facilement votre système

La gamme PROTECT 800 propose de nombreux accessoires compatibles, il est possible d'ajouter plusieurs produits comme :

- Détecteurs de mouvements ([F004-4100-00](#))

- Bouton sonnette simple (*F006-3100-60*)
- Bouton sonnette haute résistance (*F006-3341-00*) / *F006-3342-00*)
- Sonde métallique de détection de véhicule (*F004-4400-00*)
- Détecteur d'ouverture de portail (*F004-4300-00*)
- Télécommande pour récepteur carillon (*F004-5480-00*)
- Récepteur carillon supplémentaire (*F004-5460-00* / *F004-5470-00*)

Vous les retrouverez ici : [Accessoires compatibles PROTECT 800](#)

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Sonnette 800 mètres sans fil - bouton autonome IP56 résistant aux intempéries & carillon longue distance (PROTECT 800)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton autonome sans-fil - longue distance 800 mètres résistant aux intempéries (gamme PROTECT 800)]
  - ... *incluant* 1x Bouton d'appel sans-fil PROTECT 800
  - ... *incluant* 1x Support de fixation sécurisé
  - ... *incluant* 1x Support amovible mural et vis de fixation
  - ... *incluant* 1x Lanière
  - ... *incluant* 1x Pile Lithium 3V CR123A
- [1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - Blanc / 6 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)]
  - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
  - ... *incluant* 1x Fixation murale
  - ... *incluant* 1x Alimentation
  - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français

## SPÉCIFICATIONS

---

### Bouton autonome sans-fil - longue distance 800 mètres résistant aux intempéries (gamme PROTECT 800)

- Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
- Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
- Résistant aux intempéries : Oui, certifié IP56
- Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
- Taille sans supports : 87 × 37 × 30 mm
- Taille avec support mural : 90 × 44 × 30 mm
- Taille avec clip de ceinture : 87 × 37 × 35 mm
- Couleur : blanc
- Méthodes d'activation : bouton-poussoir en façade
- Méthodes de montage : fixation spéciale sécurisée pour tous supports
- Lanière et support pour bouton amovible également fournis

### Récepteur-carillon sans-fil 800m - Blanc / 6 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v (fourni)
- Alimentation de secours : 3 piles LR14 / type C (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 30
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : 2 ou 5 secondes
- Installation : bureau ou murale
- Mode : Sonnerie + flash / Sonnerie uniquement / Flash uniquement
- Fréquence radio : 868 Mhz